



SPÉCIFICATIONS HL7 ET IDCO POUR LA SOLUTION  
D'INTÉGRATION LATITUDE

## LATITUDE™ NXT

Système de suivi à distance LATITUDE NXT

Outdated version. Do not use.  
Version überholt. Nicht verwenden.  
Version obsoète. Ne pas utiliser.  
Versión obsoleta. No utilizar.  
Versione obsoleta. No pas utilizare.  
Verouderde versie. Non utilizzare.  
Föråldrad version. Använd ej.  
Παλιά ékðögð. Myndi ekki notaðs.  
Versão obsoleta. Não utilize.  
Forældet version. Må ikke anvendes.  
Zastaralá verze. Nepoužívat.  
Utdatert versjon. Skal ikke brukes.  
Zastaraná verzia. Nepoužívat.  
Elavult verzió. Ne használja!  
Wersja nieaktualna. Nie używać.

Outdated version. Do not use.  
Version überholt. Nicht verwenden.  
Version obsoète. Ne pas utiliser.  
Versión obsoleta. No utilizar.  
Versione obsoleta. Non utilizzare.  
Verouderde versie. Niet gebruiken.  
Föråldrad version. Använd ej.  
Παλιά έκδοση. Μην την χρησιμοποιείτε.  
Versão obsoleta. Não utilize.  
Forældet version. Må ikke anvendes.  
Zastaralå verze. Nepoužívat.  
Utdatert versjon. Skal ikke brukes.  
Zastaraná verzia. Nepoužívat.  
Elavult verzió. Ne használja!  
Wersja nieaktualna. Nie używać.

# PRÉSENTATION

---

Ce document contient des sections sur les messages IDCO et HL7 pour Latitude NXT.

**REMARQUES :** *Les personnes lisant ce document doivent être familiarisées avec la terminologie HL7 et IDCO, la syntaxe de la spécification, les types de données, les structures de messages et la sémantique des messages de type IDCO. Pour plus d'informations, voir :*

- [www.hl7.org pour les messages HL7](http://www.hl7.org)
- [www.ihe.net pour les messages IDCO](http://www.ihe.net)
- [http://ihe.net/Technical\\_Framework/index.cfm#pcd pour PCD-09 Technical Framework \(contient les vol. 1, 2 et 3\)](http://ihe.net/Technical_Framework/index.cfm#pcd)
- [http://standards.ieee.org/findstds/standard/11073-10103-2012.html pour la nomenclature IEEE IDCO](http://standards.ieee.org/findstds/standard/11073-10103-2012.html)

Outdated version. Do not use.  
Version überholt. Nicht verwenden.  
Version obsoleta. Ne pas utiliser.  
Versión obsoleta. No utilizar.  
Versione obsoleta. Non utilizzare.  
Verouderde versie. Niet gebruiken.  
Föråldrad version. Använd ej.  
Þaðið ékðogn. Myndi ekki notaðs.  
Versão obsoleta. Não utilize.  
Forældet version. Skal ikke anvendes.  
Zastaralá verze. Nepoužívat.  
Utdatert versjon. Skal ikke brukes.  
Zastaraná verzia. Nepoužívat.  
Elavult verzió. Ne használja!  
Wersja nieaktualna. Nie używać.

Outdated version. Do not use.  
Version überholt. Nicht verwenden.  
Version obsoète. Ne pas utiliser.  
Versión obsoleta. No utilizar.  
Versione obsoleta. Non utilizzare.  
Verouderde versie. Niet gebruiken.  
Föråldrad version. Använd ej.  
Παλιά έκδοση. Μην την χρησιμοποιείτε.  
Versão obsoleta. Não utilize.  
Forældet version. Må ikke anvendes.  
Zastaralå verze. Nepoužívat.  
Utdatert versjon. Skal ikke brukes.  
Zastaraná verzia. Nepoužívat.  
Elavult verzió. Ne használja!  
Wersja nieaktualna. Nie używać.

## TABLE DES MATIÈRES

<b>PRÉSENTATION .....</b>	<b>1-1</b>
<b>CHAPITRE 1</b>	
Présentation des messages IDCO .....	1-2
<b>SPÉCIFICATION DES MESSAGES IDCO POUR LE SYSTÈME LATITUDE .....</b>	<b>2-1</b>
<b>CHAPITRE 2</b>	
Spécification des messages IDCO pour le système LATITUDE .....	2-2
Structure du segment .....	2-2
Structure du segment MSH .....	2-2
Structure du segment PID .....	2-2
Identifiant patient IDCO standard (premier identifiant dans la liste) .....	2-2
Identifiant patient LATITUDE (second identifiant dans la liste) .....	2-2
Structure du segment PV1 .....	2-3
Structure du segment PV2 .....	2-3
Structure du segment OBR .....	2-3
Structure du segment OBX .....	2-4
Paramètres de sortie .....	2-4
Structure du segment NTE .....	2-4
Rapports .....	2-5
Présentation du rapport d'EGM .....	2-5
Rapport de suivi combiné .....	2-5
Rapport registre des arythmies .....	2-5
Rapport gestion Insuff. Card .....	2-5
Noms des rapports dans le message .....	2-5
Termes de base .....	2-5
<b>CONVERSION DES DONNÉES DU DISPOSITIF IMPLANTÉ EN MESSAGES IDCO .....</b>	<b>3-1</b>
<b>CHAPITRE 3</b>	
État de la batterie .....	3-2
SET_BRADY_SENSOR_TYPE .....	3-2
Cartographie des épisodes .....	3-2
Cartographie des compteurs .....	3-4
Cartographie de la configuration de la sonde .....	3-4
Limites du système .....	3-5
Définition des alertes et des avertissements .....	3-6
Rapports .....	3-6

<b>EXEMPLE DE FICHIERS IDCO .....</b>	<b>4-1</b>
<b>CHAPITRE 4</b>	
Exemple de fichiers IDCO .....	4-2
Exemple de Message 1 – Dispositif S-ICD .....	4-2
Exemple de Message 2 – Autres Dispositifs (Pas S-ICD) .....	4-4
<b>PRÉSENTATION .....</b>	<b>5-1</b>
<b>CHAPITRE 5</b>	
Présentation des messages HL7 .....	5-2
<b>SPÉCIFICATION DES MESSAGES HL7 POUR LE SYSTÈME LATITUDE .....</b>	<b>6-1</b>
<b>CHAPITRE 6</b>	
Spécification des messages HL7 pour le système LATITUDE .....	6-2
Structure du segment MSH .....	6-3
Structure du segment PID .....	6-4
Structure du segment NTE .....	6-5
Structure du segment PV1 .....	6-6
Structure du segment PV2 .....	6-7
Structure du segment OBR .....	6-7
ID de groupe du rapport d'observation .....	6-9
Structure du segment OBX .....	6-9
Structure du segment ZUX .....	6-10
<b>DÉFINITIONS DES TERMES HL7 DANS LE SYSTÈME LATITUDE .....</b>	<b>7-1</b>
<b>CHAPITRE 7</b>	
Définitions des termes HL7 dans le système LATITUDE .....	7-2
Termes OBX utilisés dans le groupe OBR-1 (Données de la dernière interrogation) .....	7-2
Termes OBX utilisés dans le groupe OBR-2 (Données sur l'implantation) .....	7-9
Termes OBX utilisés dans le groupe OBR-3 (Dernier test de sonde au cabinet) .....	7-10
Termes OBX utilisés dans le groupe OBR-4 (Données d'information sur la sonde) .....	7-11
<b>EXEMPLE DE FICHIER HL7 .....</b>	<b>8-1</b>
<b>CHAPITRE 8</b>	
Exemple de fichier HL7 .....	8-2
Exemple de Message 1 – Dispositif S-ICD .....	8-2
Exemple de Message 2 – Autres Dispositifs (Pas S-ICD) .....	8-3
<b>SYMBOLES UTILISÉS SUR L'ÉTIQUETAGE .....</b>	<b>A-1</b>
<b>ANNEXE A</b>	

## PRÉSENTATION

---

### CHAPITRE 1

Ce chapitre traite des sujets suivants :

- “Présentation des messages IDCO” en page 1-2

Outdated version. Do not use.  
Version überholt. Nicht verwenden.  
Version obsoète. Ne pas utiliser.  
Versión obsoleta. No utilizar.  
Versione obsoleta. No utilizzare.  
Verouderde versie. Niet gebruiken.  
Föråldrad version. Använd ej.  
Þaðið ékðoðn. Mnv mny xponuquotolejτ.  
Versão obsoleta. Não utilize.  
Forældet version. Må ikke anvendes.  
Zastaralà verze. Nepoužívat.  
Utdatert versjon. Skal ikke brukes.  
Zastaraná verzia. Nepoužívat.  
Elavult verzió. Ne használja!  
Wersja nieaktualna. Nie używać.

## PRÉSENTATION DES MESSAGES IDCO

Le système de surveillance du patient à distance Boston Scientific LATITUDE crée des messages d'Observation de dispositifs cardiaques implantables (Implantable Device - Cardiac - Observation ou IDCO) basés sur les spécifications et les définitions publiées dans ce document. Les messages sont conformes au profil Integrating the Healthcare Enterprise (IHE) Patient Care Device (PCD) Technical Framework IDCO. Ces messages sont utilisés pour transférer les données des patients dans un dossier médical informatisé (DMI) ou dans le système d'information clinique (SIC).

Ce document est destiné aux utilisateurs de l'outil Boston Scientific (BSC) LATITUDE qui (1) intègrent des messages IDCO dans un DMI et (2) utilisent les systèmes DMI ou SIC pour suivre et gérer les données des patients. La première section de ce document (« Spécification des messages IDCO pour le système LATITUDE ») est principalement destinée au personnel technique chargé de l'intégration des messages, tandis que la seconde s'adresse principalement au médecin et fournit des précisions sur la version Boston Scientific des données incluses dans le message.

**REMARQUES :** *Les personnes lisant cette section doivent être familiarisées avec la terminologie HL7 et IDCO, la syntaxe de la spécification, les types de données, les structures de messages et la sémantique des messages de type IDCO. Pour plus d'informations, voir :*

- [www.hl7.org](http://www.hl7.org) pour les messages HL7
- [www.ihe.net](http://www.ihe.net) pour les messages IDCO
- [http://ihe.net/Technical\\_Framework/index.cfm#pcd](http://ihe.net/Technical_Framework/index.cfm#pcd) pour PCD-09 Technical Framework (contient les vol. 1, 2 et 3)
- <http://standards.ieee.org/findstds/standard/11073-10103-2012.html> pour la nomenclature IEEE IDCO

# SPÉCIFICATION DES MESSAGES IDCO POUR LE SYSTÈME LATITUDE

## CHAPITRE 2

Ce chapitre traite des sujets suivants :

- “Spécification des messages IDCO pour le système LATITUDE” en page 2-2
- “Structure du segment” en page 2-2
- “Structure du segment MSH” en page 2-2
- “Structure du segment PID” en page 2-2
- “Structure du segment PV1” en page 2-3
- “Structure du segment PV2” en page 2-3
- “Structure du segment OBR” en page 2-3
- “Structure du segment OBX” en page 2-4
- “Paramètres de sortie” en page 2-4
- “Structure du segment NTE” en page 2-4
- “Rapports” en page 2-5
- “Termes de base” en page 2-5

## SPÉCIFICATION DES MESSAGES IDCO POUR LE SYSTÈME LATITUDE

Le message LATITUDE IDCO est un message PCD-09 conforme à la IHE PCD Technical Framework Revision 3.0 du 11 octobre 2013. Conformément au cadre technique, le message est un message standard HL7 v2.6 de transmission non sollicitée contenant des observations enregistrées par le dispositif implanté et codées avec la nomenclature ISO/IEEE 11073-10103:2014 IDC. Cette norme internationale décrit un modèle universel concernant l'interopérabilité des données électroniques médicales.

Dans les tableaux ci-dessous, les valeurs entre guillemets dans les colonnes de valeur correspondent aux valeurs non modifiables qui apparaissent toujours comme indiqué. Les valeurs sans guillemets indiquent soit un exemple, soit une description de la valeur.

### STRUCTURE DU SEGMENT

Toutes les données sont envoyées sur base de PCD-09. Les informations figurant dans cette section visent à définir la sortie BSC pour les messages IDCO. Elles ne sont pas exhaustives et ne visent pas à compléter la nomenclature IDCO.

### STRUCTURE DU SEGMENT MSH

Le segment MSH contient des informations sur l'expéditeur et le destinataire du message, le type de message, la date et l'heure du message, etc. Il constitue le premier segment du message de type IDCO.

NOM DE L'ÉLÉMENT	SÉQ	SUB SEQ	VALEUR
Application émettrice	3		« LATITUDE »
Établissement émetteur	4		« BOSTON SCIENTIFIC »
Établissement récepteur	6		Nom du centre LATITUDE
Jeu de caractères	18		« UNICODE UTF-8 »

### STRUCTURE DU SEGMENT PID

Le segment PID contient les informations d'identification du patient telles que son nom, ses codes d'identification, son code postal, etc. Ces informations servent à rattacher toutes les données concernant un même patient.

Le système LATITUDE permet aux centres d'ajouter (en option) leurs propres ID patients au système LATITUDE. L'ID patient optionnel est inclus dans le message IDCO exporté. Si ces ID patients définis par les centres sont utilisés, ils apparaissent dans la liste d'identifiants patients (séquence 3) en tant que texte après le caractère tilde (~).

#### Identifiant patient IDCO standard (premier identifiant dans la liste)

NOM DE L'ÉLÉMENT	SÉQ	SUB SEQ	VALEUR
Identifiant patient	3		
Autorité d'affectation	3	4	« BSX »

#### Identifiant patient LATITUDE (second identifiant dans la liste)

NOM DE L'ÉLÉMENT	SÉQ	SUB SEQ	VALEUR
Liste d'identifiants patients	3		
Numéro ID	3	1	Identifiant patient LATITUDE

Autorité d'affectation	3	4	Nom du centre LATITUDE
Code de type Identifiant	3	5	« U »

**Exemple :**

```
PID|1|model:N119/serial:123456^^^BSX^U~{Identifiant patient LATITUDE}
^^^{Nom du centre LATITUDE}^U||PatientLastName^PrénomDuPatient ^^^^^^
||19550116|U|...
```

**STRUCTURE DU SEGMENT PV1**

Le segment PV1 (Visite du patient) contient les informations concernant le médecin traitant du patient.

NOM DE L'ÉLÉMENT	SÉQ	SUB SEQ	VALEUR
Catégorie de patient	2		« R »

**STRUCTURE DU SEGMENT PV2**

Le segment PV2 (Visite du patient 2) contient les informations concernant le groupe LATITUDE du patient.

NOM DE L'ÉLÉMENT	SÉQ	SUB SEQ	VALEUR
Nom d'entreprise (groupe)	23	1	Nom du groupe LATITUDE Exemple : Cardiologie
Numéro ID (groupe de patients primaire ou secondaire)		3	1 Voir la note a

- a. Cette valeur sera « 1 » si le fichier HL7 est associé au groupe LATITUDE primaire et « 2 » s'il est associé au groupe LATITUDE secondaire.

**STRUCTURE DU SEGMENT OBR**

Les segments OBR sont les en-têtes de section des segments d'information individuels sur les interrogations OBX. Ils contiennent des données telles que la date et l'heure, l'identifiant du rapport et un identifiant unique généré par le système.

NOM DE L'ÉLÉMENT	SÉQ	SUB SEQ	EXEMPLE DE VALEUR
Identifiant universel du service	4		
Identifiant		1	754053
Texte		2	Voir la note a
Date/heure de l'observation (Nº)	7		20060429080005+0000 Voir la note b
État des résultats	25		« F »  Voir la note c

- a. Le texte de l'identifiant universel du service se présentera sous la forme de type de session MDC\_IDC\_ENUM\_SESS\_TYPE\_{session type} (ex. MDC\_IDC\_ENUM\_SESS\_TYPE\_RemoteScheduled).
- b. La date/heure de l'observation correspondra à l'horodatage de l'interrogation effectuée par le dispositif implanté. L'horodatage s'inscrira dans le fuseau horaire défini pour le patient.
- c. L'état des résultats sera « F » (résultats finaux).

## STRUCTURE DU SEGMENT OBX

Les segments OBX contiennent les données rassemblées lors de l'interrogation la plus récente du dispositif.

NOM DE L'ÉLÉMENT	SÉQ	SUB SEQ	VALEUR
État des résultats de l'observation	11		« F » Voir la note a
Date/heure de l'observation	14		20060317170000+0000 Voir la note b

- a. L'état des résultats sera « F » (résultats finaux).
- b. La date de la mesure sera incluse si celle-ci diffère de la date d'observation dans l'OBR.

## PARAMÈTRES DE SORTIE

- Les chaînes seront envoyées dans la langue configurée pour le centre dans LATITUDE.
- Les valeurs numériques seront toujours envoyées en utilisant le point « . » comme marque radix (c.-à-d. point décimal).

## STRUCTURE DU SEGMENT NTE

- Dispositifs S-ICD
  - Si le dispositif se trouve dans un mode où les paramètres ne sont pas pertinents (p. ex. Mode IRM), le premier segment NTE contiendra des informations sur l'état actuel du dispositif. Exemple :
    - NTE|1||L'avertisseur est actuellement désactivé.\.br\\Le dispositif est en Mode Protection IRM.\.br\Heure de début : Sep 04, 2015 00:45 CDT \.br\Début programmé : Sep 04, 2015 06:45 CDT.\.br\Après avoir quitté le mode Protection IRM, le traitement sera ON.
    - Si le dispositif se trouve dans un mode où les paramètres sont pertinents, le premier segment NTE contiendra les informations relatives aux paramètres dans un format étiquette : valeur, chaque paramètre étant séparé par une barre oblique (\.br\). Exemple :
      - NTE|1||Configuration de la détection : Principale.\.br\Paramètre de gain : 2X\.br\ Stimulation Post-choc : ON
      - S'il y a des informations sur l'état du dispositif, elles se trouveront toutes dans le second segment NTE. Exemple :
        - NTE|2||L'appareil requiert une attention immédiate.\.br\\Contactez Boston Scientific - BD.\.br\\Amériques : 1.800.CARDIAC (227.3422) ou +1.651.582.4000.\.br\Europe, Moyen-Orient, Afrique : +32 2 416 7222 \.br\Asie-Pacifique : +61 2 8063 8299
  - En cas d'alerte, il y aura un NTE pour chaque alerte.
  - En cas d'avertissement, un NTE d'avertissement précède un ou plusieurs NTE d'alerte. Un NTE d'avertissement contiendra un ou plusieurs avertissements dans un seul NTE.

## RAPPORTS

### Présentation du rapport d'EGM

S'il est disponible dans la charge reçue du GI, la présentation du rapport d'EGM est jointe au message au format PDF et est associée à l'épisode APMRT approprié en utilisant l'ID de groupe (OBX-4) pour l'épisode APMRT.

### Rapport de suivi combiné

Un rapport de suivi combiné est joint au message au format PDF dans un OBX séparé.

### Rapport registre des arythmies

Un rapport registre des arythmies est joint au message au format PDF dans un OBX séparé.

### Rapport gestion Insuff. Card.

Un rapport de gestion de l'insuffisance cardiaque est joint au message au format PDF dans un OBX séparé.

### Noms des rapports dans le message

Chaque segment OBX inclura le nom du rapport dans OBX-3.5. Exemple :

OBX|51|ED|18750-0^Rapport d'électrophysiologie cardiaque^LN^^Rapport de suivi combiné|Application^PDF^^Base64^{|PDF codé base 64 ici}|...

## TERMES DE BASE

Le tableau suivant énumère les termes de la nomenclature qui peuvent être inclus dans un message IDCO BSC.

REFERENCE IDPREPEND MDC_IDC_	Nom d'affichage
DEV	Dispositif cardiaque implantable
_TYPE	Type de dispositif cardiaque implantable
_MODEL	Modèle de dispositif cardiaque implantable
_SERIAL	Numéro de série du dispositif cardiaque implantable
_MFG	Fabricant du dispositif cardiaque implantable
_IMPLANT_DT	Date d'implantation du dispositif cardiaque implantable
LEAD	Attributs de la sonde implantable
_MODEL	Modèle de la sonde implantable
_SERIAL	Numéro de série de la sonde implantable
_MFG	Fabricant de la sonde implantable
_IMPLANT_DT	Date d'implantation de la sonde implantable
_POLARITY_TYPE	Type de polarité de la sonde implantable
_LOCATION	Emplacement de la sonde implantable
_LOCATION_DETAIL_1	Emplacement de la sonde implantable, détail 1

SESS	Session d'interrogation
_DTM	Date et heure de la session d'interrogation
_TYPE	Type de session d'interrogation
_CLINIC_NAME	Nom du centre
MSMT	Mesures
_BATTERY	<b>Mesures de la batterie</b>
_DTM	Date et heure des mesures de la batterie
_STATUS	État de la batterie
_REMAINING_LONGEVITY	Longévité résiduelle de la batterie
_REMAINING_PERCENTAGE	Pourcentage résiduel de la batterie
_CAP	<b>Mesures du condensateur</b>
_CHARGE_DTM	Date et heure de la dernière charge du condensateur
_CHARGE_TIME	Durée de charge du condensateur
_CHARGE_TYPE	Type de charge du condensateur
_CHARGE_ENERGY	Énergie de charge
_LEADCHNL_[CHAMBER]	<b>Mesures du canal de sonde</b>
_DTM_[STRTEND]	Date et heure des mesures du canal de sonde
_LEAD_CHANNEL_STATUS	État du canal de sonde
_SENSING	<b>Mesures de détection du canal de sonde</b>
_INTR_AMPL_[MMM]	Amplitude intrinsèque de détection du canal de sonde
_POLARITY	Polarité de détection du canal de sonde
_PACING_THRESHOLD	<b>Mesures du seuil de stimulation du canal de sonde</b>
_AMPLITUDE	Amplitude du seuil de stimulation du canal de sonde
_PULSEWIDTH	Durée impulsion du seuil de stimulation du canal de sonde
_MEASUREMENT_METHOD	Méthode de mesure du seuil de stimulation du canal de sonde
_POLARITY	Polarité du seuil de stimulation du canal de sonde
_IMPEDANCE	<b>Mesures d'impédance du canal de sonde</b>
_VALUE	Valeur d'impédance du canal de sonde
_POLARITY	Polarité d'impédance du canal de sonde
_LEADHVCHNL	<b>Mesures du canal de sonde haute tension</b>
_DTM_[STRTEND]	Date et heure du canal de sonde haute tension
_IMPEDANCE	Impédance du canal de sonde haute tension

<u>_MEASUREMENT_TYPE</u>	Type de mesure du canal de sonde haute tension
<u>_STATUS</u>	État du canal de sonde haute tension
<b>SET</b>	<b>Paramètres</b>
<u>_CRT</u>	<b>Paramètres CRT</b>
<u>_LVRV_DELAY</u>	Délai CRT VG-VD
<u>_PACED_CHAMBERS</u>	Chambres ventriculaires stimulées au cours de la stimulation CRT
<u>_LEADCHNL_[CHAMBER]</u>	<b>Paramètres du canal de sonde</b>
<u>_SENSING</u>	<b>Paramètres du canal de sonde, détection</b>
<u>_SENSITIVITY</u>	Paramètre du canal de sonde, sensibilité de détection
<u>_POLARITY</u>	Paramètre du canal de sonde, polarité de détection
<u>_ANODE_LOCATION_[1..3]</u>	Paramètre du canal de sonde, emplacement de l'anode de détection
<u>_ANODE_ELECTRODE_[1..3]</u>	Paramètre du canal de sonde, terminal de l'anode de détection
<u>_CATHODE_LOCATION_[1..3]</u>	Paramètre du canal de sonde, emplacement de la cathode de détection
<u>_CATHODE_ELECTRODE_[1..3]</u>	Paramètre du canal de sonde, terminal de la cathode de détection
<u>_ADAPTATION_MODE</u>	Paramètre du canal de sonde, mode d'adaptation de détection
<u>_PACING</u>	<b>Paramètres du canal de sonde, stimulation</b>
<u>_AMPLITUDE</u>	Paramètre du canal de sonde, amplitude de stimulation
<u>_PULSEWIDTH</u>	Paramètre du canal de sonde, durée d'impulsion de stimulation
<u>_POLARITY</u>	Paramètre du canal de sonde, polarité de stimulation
<u>_ANODE_LOCATION_[1..3]</u>	Paramètre du canal de sonde, emplacement de l'anode de stimulation
<u>_ANODE_ELECTRODE_[1..3]</u>	Paramètre du canal de sonde, terminal de l'anode de stimulation
<u>_CATHODE_LOCATION_[1..3]</u>	Paramètre du canal de sonde, emplacement de la cathode de stimulation
<u>_CATHODE_ELECTRODE_[1..3]</u>	Paramètre du canal de sonde, terminal de la cathode de stimulation
<u>_CAPTURE_MODE</u>	Paramètre du canal de sonde, mode de capture de stimulation
<u>_BRADY</u>	<b>Paramètres Brady</b>
<u>_MODE</u>	Paramètre Brady, mode (code NBG)
<u>_LOWRATE</u>	Paramètre Brady, fréquence minimum

<u>_SENSOR_TYPE</u>	Paramètre Brady, type de capteur
<u>_MAX_TRACKING_RATE</u>	Paramètre Brady, fréquence maximum de suivi
<u>_MAX_SENSOR_RATE</u>	Paramètre Brady, fréquence maximum capteur
<u>_SAV_DELAY_[HIGHLOW]</u>	Paramètre Brady, délai AV détecté
<u>_PAV_DELAY_[HIGHLOW]</u>	Paramètre Brady, délai AV stimulé
<u>_AT_MODE_SWITCH_MODE</u>	Paramètre Brady, mode commutation mode TA
<u>_AT_MODE_SWITCH_RATE</u>	Paramètre Brady, fréquence de commutation du mode TA
<u>_TACHYTHERAPY</u>	<b>Paramètres de traitement Tachy</b>
<u>_VSTAT</u>	Paramètre du traitement Tachy, état ventriculaire
<u>_ZONE</u>	<b>Paramètres de zone</b>
<u>_TYPE</u>	Paramètre de zone, catégorie type
<u>_VENDOR_TYPE</u>	Paramètre de zone, catégorie type de prestataire
<u>_STATUS</u>	Paramètre de zone, état
<u>_DETECTION_INTERVAL</u>	Paramètre de zone, intervalle de détection
<u>_DETECTION_DETAILS</u>	Détails de la détection
<u>_TYPE_ATP_[1..10]</u>	Paramètre de zone, type d'ATP
<u>_NUM_ATP_SEQS_[1..10]</u>	Paramètre de zone, nombre de séquences d'ATP
<u>_SHOCK_ENERGY_[1..10]</u>	Paramètre de zone, énergie du choc
<u>_NUM_SHOCKS_[1..10]</u>	Paramètre de zone, nombre de chocs
<b>STAT</b>	<b>Statistiques</b>
<u>_DTM_[STRTEND]</u>	Date et heure de la statistique
<u>_BRADY</u>	<b>Statistiques Brady</b>
<u>_DTM_[STRTEND]</u>	Statistique Brady, date et heure
<u>_RA_PERCENT_PACED</u>	Statistique Brady, pourcentage stimulé OD
<u>_RV_PERCENT_PACED</u>	Statistique Brady, pourcentage stimulé VD
<u>_AT</u>	<b>Statistiques de tachycardie atriale</b>
<u>_DTM_[STRTEND]</u>	Statistique de tachycardie atriale, date et heure
<u>_BURDEN_PERCENT</u>	Statistique de tachycardie atriale, pourcentage de charge TA/FA
<u>_CRT</u>	<b>Statistiques CRT</b>
<u>_DTM_[STRTEND]</u>	Statistique CRT, date et heure
<u>_LV_PERCENT_PACED</u>	Statistique CRT, pourcentage stimulé VG
<u>_TACHYTHERAPY</u>	<b>Statistiques du traitement tachy</b>

_SHOCKS_DELIVERED_RECENT	Chocs délivrés récents
_RECENT_DTM_[STRTEND]	Date et heure récentes
_SHOCKS_DELIVERED_TOTAL	Chocs délivrés totaux
_TOTAL_DTM_[STRTEND]	Date et heure totales
_SHOCKS_ABORTED_RECENT	Chocs abandonnés récents
_SHOCKS_ABORTED_TOTAL	Chocs abandonnés totaux
_ATP_DELIVERED_RECENT	ATP délivré récent
_ATP_DELIVERED_TOTAL	ATP délivré total
<b>_EPISODE</b>	<b>Statistiques de l'épisode</b>
_TYPE	Statistiques de l'épisode, catégorie type
_TYPE_INDUCED	Statistiques de l'épisode, type induit
_VENDOR_TYPE	Statistiques de l'épisode, catégorie type de prestataire
_RECENT_COUNT	Statistiques de l'épisode, comptage récent
_RECENT_COUNT_DTM_[STRTEND]	Statistiques de l'épisode, date et heure
_TOTAL_COUNT	Décompte total
_TOTAL_COUNT_DTM_[STRTEND]	Date et heure totales
<b>EPISODE</b>	<b>Épisode</b>
_ID	Identifiant de l'épisode
_DTM	Date et heure de l'épisode
_TYPE	Épisode, catégorie type
_TYPE_INDUCED	Épisode, drapeau type induit
_VENDOR_TYPE	Épisode, catégorie type de prestataire
_ATRIAL_INTERVAL_AT_DETECTION	Épisode, intervalle de détection atriale
_VENTRICULAR_INTERVAL_AT_DETECTION	Épisode, intervalle de détection ventriculaire
_DETECTION_THERAPY_DETAILS	Détection de l'épisode et détails sur le traitement
_DURATION	Durée de l'épisode

Outdated version. Do not use.  
Version überholt. Nicht verwenden.  
Version obsoète. Ne pas utiliser.  
Versión obsoleta. No utilizar.  
Versione obsoleta. No utilizzare.  
Verouderde versie. Niet gebruiken.  
Föråldrad version. Använd ej.  
П旣д  к о н. Mny tny xpo u t o s j .  
Vers o obsoleta. N o utilize.  
For ldet version. M  ikke anvendes.  
Zastaral  verze. Nepou z vat.  
Utdatert versjon. Skal ikke brukes.  
Zastaran  verzia. Nepou z vat.  
Elavult verzi . Ne haszn lja!  
Wersja nieaktualna. Nie u ywa .

# CONVERSION DES DONNÉES DU DISPOSITIF IMPLANTÉ EN MESSAGES IDCO

---

## CHAPITRE 3

Ce chapitre traite des sujets suivants :

- “État de la batterie” en page 3-2
- “SET\_BRADY\_SENSOR\_TYPE” en page 3-2
- “Cartographie des épisodes” en page 3-2
- “Cartographie des compteurs” en page 3-4
- “Cartographie de la configuration de la sonde” en page 3-4
- “Limites du système” en page 3-5
- “Définition des alertes et des avertissements” en page 3-6
- “Rapports” en page 3-6

## ÉTAT DE LA BATTERIE

Les énumérations des paramètres de la batterie correspondent à l'état de la batterie BSC de la manière suivante :

ÉTAT DE LA BATTERIE BSC (dispositifs S-ICD)	ÉTAT DE LA BATTERIE (tous les autres dispositifs)	ÉTAT DE LA BATTERIE IDCO
>10 % restant pour l'IRE	BOL	BOS
<= 10 % restant pour l'IRE	OY	MOS
IRE	IRE	RRT
EOL	EOL	EOS

Quand un dispositif implanté entre en mode de télémétrie limitée, l'état de sa batterie peut être ERI ou EOL. Les deux états de la batterie se traduiront par le même message : ENUM\_BATTERY\_STATUS\_RRT (IRE) dans MSMT\_BATTERY\_STATUS avec l'horodatage IRE dans MSMT\_BATTERY\_DTM. Cette condition s'applique uniquement à la télémétrie limitée et ne s'applique pas aux dispositifs S-ICD.

## SET\_BRADY\_SENSOR\_TYPE

Le type de capteur sera envoyé comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

VALEUR ENVOYÉE POUR LA VARIABLE SET_BRADY_SENSOR_TYPE SUR LA BASE DE LA CONFIGURATION DU DISPOSITIF IMPLANTÉ	PARAMÈTRE DU DISPOSITIF IMPLANTÉ
« Accéléromètre »	Accéléromètre uniquement
« Ventilation minute »	VM uniquement
« Accéléromètre + VM »	Accéléromètre et VM

Les valeurs ci-dessus ne seront envoyées que si la fréquence peut être contrôlée par le capteur (c.-à-d. pas envoyées si le capteur est dans un état de surveillance seule).

Les valeurs ci-dessus ne seront envoyées que si la fréquence peut être contrôlée dans le mode brady standard ou en RTA (c.-à-d. la valeur ne reflète pas seulement le mode brady standard).

Veuillez noter que « RTA seul » peut apparaître dans les rapports lorsque le mode RTA est un mode adaptable en fréquence et que le mode brady standard n'est pas adaptable en fréquence. Dans ce cas, le texte (par exemple, « Accéléromètre ») sera tout de même envoyé pour le mode RTA. L'utilisateur peut examiner le mode brady et le mode RTA et déterminer que la réponse en fréquence est pour RTA seul.

## CARTOGRAPHIE DES ÉPISODES

Les épisodes, compteurs, etc. seront envoyés sur la base des informations contenues dans l'interrogation. La même information sera envoyée au départ et lors d'un renvoi ultérieur, même s'il y a des interrogations entre-temps. Veuillez noter que la sortie DMI ne correspondra pas toujours à ce qui est affiché dans le rapport Quick Notes car Quick Notes affiche les épisodes, les alertes et les compteurs depuis la dernière remise à zéro. Les épisodes sont représentés par une combinaison de types normatif et spécifique au prestataire. Certains types d'épisodes de Boston Scientific ne peuvent pas être représentés de manière unique dans la nomenclature IDCO actuelle.

ID DE L'ÉPISODE BSC	TYPE D'ÉPISODE BSC	TYPE D'ÉPISODE NORMATIF IDCO	TYPE D'ÉPISODE IDCO SPÉCIFIQUE AU PRESTATAIRE
V-x	FV	FV	BSX-Zone_VF
V-x	TV	TV	BSX-Epis_VT
V-x	TV (V>A)	TV	BSX-Epis_VT
V-x	Tachy	Pour les appareils SSI, si la sonde est en : <ul style="list-style-type: none"> <li>• V – TV</li> <li>• A – TA/FA</li> <li>• Non spécifié – TV</li> </ul>	Voir la note a
V-x	Non sout.	Pour les appareils SSI, si la sonde est en : <ul style="list-style-type: none"> <li>• V – TV</li> <li>• A – TA/FA</li> <li>• Non spécifié – TV</li> </ul>	Si A, blanc sinon BSX-Epis_NSVT
V-x	TSV (V≤A)	TSV	BSX-Zone_SVT
V-x	TV-1	TV	BSX-Epis_VT-1
RMS-x	RMS/CMI	Autre	BSX-Epis_RMS
RYTHMIQ™-x	RYTHMIQ™	Autre	BSX-Epis_RMS
RTA-x	RTA	TAFA	BSX-Epis_ATR
TRE-x	TRE	Autre	BSX-Epis_PMT
RBS-x	RBS	Autre	Voir la note a
PTM-x	PTM	Patient activé	BSX-Epis_PTM
V-x	Cmd.V	Autre	Voir la note a
V-x	TVNS	TV	BSX-Epis_NSVT
APMRT-x	APM RT	EGM périodique	BSX-Epis_APMRT
RVAT-x	VD auto	Autre	Voir la note a
RAAT-x	OD auto	Autre	Voir la note a
VGAT-x	VG auto	Autre	Voir la note a
IRM-x	IRM	Autre	Voir la note a
<numéro d'épisode>	Traité	FV	BSX-Zone_VF
<numéro d'épisode>	Non-traité	Autre	Voir la note a
<numéro d'épisode>	FA	TAFA	Voir la note a

a. Le type d'épisode OBX spécifique au prestataire apparaîtra dans le message avec une valeur d'observation vierge.

## CARTOGRAPHIE DES COMPTEURS

Certains compteurs sont additionnés avant d'envoyer le message. Pour cause, tous les compteurs de Boston Scientific ne peuvent pas actuellement être représentés de façon individuelle dans la nomenclature IDCO actuelle : les valeurs de compteur envoyées seront celles enregistrées depuis la dernière remise à zéro.

COMTEUR D'ÉPISODE BSC	STATISTIQUE IDCO, TYPE D'ÉPISODE NORMATIF	STATISTIQUE IDCO, TYPE D'ÉPISODE SPÉCIFIQUE AU FOURNISSEUR
Traité	FV	BSX-Epis_VF
Non-traité	Autre	Voir la note a
TV (V>A)	TV	BSX-Epis_VT
Tachy	TV	BSX-Epis_VT
Non sout.	TV	BSX-Epis_NSVT
TVNS	TV	BSX-Epis_NSVT
TSV (V ≤ A)	TSV	BSX-Epis_SVT
RTA	TA/FA	BSX-Epis_ATR
IRM	Autre	Voir la note a
FV	FV	BSX-Epis_VF
TV	TV	BSX-Epis_VT
TV-1	TV	BSX-Epis_VT-1
Cmd	Autre	Voir la note a
Aucun traitement programmé	Sous surveillance	Voir la note a
Autre non traité	Autre	Voir la note a
CMR	Autre	BSX-Epis_RMS
RYTHMIQ™	Autre	BSX-Epis_RMS
TRE	Autre	BSX-Epis_PMT
RBS	Autre	Voir la note a
Dcl Pt	Patient activé	BSX-Epis_PT
APM RT	EGM périodique	BSX-Epis_APMRT
OD auto	Autre	Voir la note a
VD auto	Autre	Voir la note a
VG auto	Autre	Voir la note a

a. La statistique de compteur OBX spécifique au fournisseur apparaîtra dans le message avec une valeur d'observation vierge.

## CARTOGRAPHIE DE LA CONFIGURATION DE LA SONDE

Le tableau ci-dessous montre comment IDCO et BSC définissent des sondes multi- électrodes. Ce tableau ne se veut pas une liste exhaustive, mais comprend uniquement les énumérations qui pourraient ne pas être évidentes.

Les définitions utilisées par BSC sont conçues pour être conformes avec le Programmateur/Enregistreur/Moniteur (PEM) et le site web de LATITUDE.

NOM DE L'ÉLECTRODE BSC	EMPLACEMENT DE L'ÉLECTRODE IDCO	NOM DE L'ÉLECTRODE IDCO
Boîtier	Autre	Boîtier
VGdist1	VG	Extrémité
VGprox2	VG	Prox1
VGprox3	VG	Prox2
VGprox4	VG	Prox3

MDC\_IDC\_ENUM\_ELECTRODE\_LOCATION (emplacement anode/cathode stim./dét.) ne comprend actuellement pas d'énumération pour la loge (c.-à-d. le boîtier). L'emplacement sera envoyé comme « autre » et l'électrode comme « boîtier ».

Un état « vérifier sonde » indique un problème potentiel de la sonde ; néanmoins, l'absence de l'état « vérifier sonde » n'indique pas une sonde en bon état de fonctionnement. Un état « vérifier sonde » sera envoyé si l'un des indicateurs d'états suivant est présent :

- Dispositifs S-ICD
  - Impédance de l'électrode élevée
- Tous les autres dispositifs
  - Commutation de sécurité de la sonde
  - Impédance hors limites
  - Amplitude hors limites
  - Impédance de choc faible
  - Impédance de choc élevée
  - Haute tension pendant la charge

Pour MSMT\_LEADCHNL\_[CHAMBER] (c.-à-d. les mesures du canal de sonde telles que l'amplitude intrinsèque, l'impédance de sonde, le seuil de stimulation), une seule plage d'horodatage est possible pour toutes les mesures (c.-à-d. pas une plage par mesure) dans la nomenclature IDCO actuelle. Si les heures de mesure sont différentes, une plage d'horodatage (c.-à-d. MIN, MAX) sera envoyée comprenant l'heure de toutes les mesures. En outre, les valeurs qui seront envoyées seront une valeur IDCO MEAN suivant la nomenclature IDCO. Toutefois, les valeurs sont des mesures uniques et ne sont pas des valeurs moyennes sur toute la plage d'horodatage.

## LIMITES DU SYSTÈME

- Les données disponibles relatives à la Tachy et spécifique à chaque cavité sont aussi précises que possible. Toutefois, dans certains cas, l'importance de l'envoi des données et le fait que IDCO ne puisse pas représenter certains paramètres justifient l'envoi des données de toute façon. Par exemple, les informations de la zone TV sont envoyées comme si les dispositifs Brady avaient une zone TV.
- Pour les appareils qui ne disposent pas du seuil de stimulation automatique (fonction seuil automatique), la dernière mesure de seuil au cabinet sera envoyée.
- L'envoi correct des notifications d'alertes et des données du dispositif implanté par le système LATITUDE NXT dépend de la programmation précise de l'horloge du dispositif

implanté au moyen d'un Programmateur/Enregistreur/Moniteur (PEM). Ce rapport peut encore être affecté pendant quelque temps après la programmation correcte de l'horloge du dispositif implanté. Cela dépend de la quantité de données reçues comportant des informations horaires erronées et du décalage horaire lié à l'erreur de l'horloge du dispositif implanté.

- Les chaînes seront envoyées dans la langue configurée pour le centre dans LATITUDE.

## DÉFINITION DES ALERTES ET DES AVERTISSEMENTS

Les messages d'avertissement et d'alerte sont inclus dans le message sous la forme de notes qui peuvent ou non être affichées dans un DMI. Un avertissement ou une alerte sont inclus dans le message si les données téléchargées à partir du GI ont déclenché l'avertissement ou l'alerte.

## RAPPORTS

### Présentation du rapport d'EGM

S'il est disponible dans la charge reçue du GI, la présentation du rapport d'EGM est jointe au message au format PDF et est associée à l'épisode APMRT approprié en utilisant l'ID de groupe (OBX-4) pour l'épisode APMRT.

### Rapport de suivi combiné

Un rapport de suivi combiné est joint au message au format PDF.

### Rapport registre des arythmies

Un rapport registre des arythmies est joint au message au format PDF dans un OBX séparé.

### Rapport gestion Insuff. Card.

Un rapport de gestion de l'insuffisance cardiaque est joint au message au format PDF dans un OBX séparé.

## EXEMPLE DE FICHIERS IDCO

---

### CHAPITRE 4

Ce chapitre traite des sujets suivants :

- “Exemple de fichiers IDCO” en page 4-2
- “Exemple de Message 1 – Dispositif S-ICD” en page 4-2
- “Exemple de Message 2 – Autres Dispositifs (Pas S-ICD)” en page 4-4

Outdated version. Do not use.  
Version überholt. Nicht verwenden.  
Version obsoletă. Ne pas utiliser.  
Versión obsoleta. No utilizar.  
Versione obsoleta. No utilizzare.  
Verouderde versie. Niet gebruiken.  
Föråldrad version. Använd ej.  
П旣д  к о н. Mny tny xpo u t o s t e.  
Vers o obsoleta. N o utilize.  
For ldet version. M a ikke anv des.  
Zastaral  verze. Nepou z ivat.  
Utdatert versjon. Skal ikke brukes.  
Zastaran  verzia. Nepou z ivat.  
Elavult verzi . Ne haszn lja!  
Wersja nieaktualna. Nie u ywa .

## EXAMPLE DE FICHIERS IDCO

Les exemples de fichiers IDCO qui suivent illustrent l'affichage des messages IDCO avec le système LATITUDE. Il ne s'agit que de deux exemples parmi la multitude de résultats possibles. Les données des messages sont indiquées à titre d'hypothèse et ne contiennent pas tous les termes IDCO pour le système LATITUDE.

## EXAMPLE DE MESSAGE 1 – DISPOSITIF S-ICD

```
MSH|^~\&|LATITUDE|BOSTON SCIENTIFIC||TestClinic|201502101939+0000||ORU^R01
^ORU_R01|0|P|2.6|||||UNICODE UTF-8|fr^French||IHE_PCD_009^IHE PCD
^1.3.6.1.4.1.19376.1.6.1.9.1^ISOPID|1||model:A209/serial:597182380^^^
BSX^U~testPatientId^^^TestClinic^U||testLastName^testName^^^^^
I~testAuxLName^testAuxFName^^^^^P||19680215|UPV1|1|RPV2|||||||||TestDeviceGroup^^1
OBR|||1000000015|754054^MDC_IDC_ENUM_SESS_TYPE_RemotePatientInitiated^MDC|||
201501260412-0600|||||||||F
NTE|1||Détection de configuration: Supplémentaire\br\Paramètre de gain:
1X\br\Stimulation post-choc: ON
NTE|2||janv. 26, 2015 11:07 EST - Alerte
jaune - Épisode non traité.NTE|3||janv. 26, 2015 11:04 EST - Alerte jaune -
Traitement par choc administré pour convertir une arythmie (épisode traité).
OBX|1|CWE|720897^MDC_IDC_DEV_TYPE^MDC||753666^MDC_IDC_ENUM_DEV_TYPE_ICD^MDC|||||F
OBX|2|ST|720898^MDC_IDC_DEV_MODEL^MDC||A209|||||F
OBX|3|ST|720899^MDC_IDC_DEV_SERIAL^MDC||597182380|||||F
OBX|4|CWE|720900^MDC_IDC_DEV_MFG^MDC||753732^MDC_IDC_ENUM_MFG_BSX^MDC|||||F
OBX|5|DTM|720901^MDC_IDC_DEV_IMPLANT_DTM^MDC||20150126|||||F
OBX|6|DTM|721025^MDC_IDC_SESS_DTM^MDC||201501260412-0600|||||F
OBX|7|CWE|721026^MDC_IDC_SESS_TYPE^MDC||754054^MDC_IDC_ENUM_
SESS_TYPE_RemotePatientInitiated^MDC|||||F
OBX|8|ST|721033^MDC_IDC_SESS_CLINIC_NAME^MDC||TestClinic|||||F
OBX|9|DTM|721216^MDC_IDC_MSMT_BATTERY_DTM^MDC||201501260412-0600|||||F
OBX|10|CWE|721280^MDC_IDC_MSMT_BATTERY_STATUS^MDC||754113^MDC_IDC_ENUM_
BATTERY_STATUS_BOS^MDC|||||F
OBX|11|NM|721536^MDC_IDC_MSMT_BATTERY_REMAINING_PERCENTAGE^MDC||98|||||F
OBX|12|ST|739536^MDC_IDC_EPISODE_ID^MDC||002|||||F
OBX|13|DTM|739552^MDC_IDC_EPISODE_DTM^MDC||201501261107-0500|||||F
OBX|14|CWE|739568^MDC_IDC_EPISODE_TYPE^MDC||754888^MDC_IDC_ENUM_
EPISODE_TYPE_Epis_Other^MDC|||||F
OBX|15|CWE|739600^MDC_IDC_EPISODE_VENDOR_TYPE^MDC|||||F
OBX|16|CWE|739584^MDC_IDC_EPISODE_TYPE_INDUCED^MDC||755330^MDC_IDC_ENUM_
EPISODE_TYPE_INDUCED_NO^MDC|||||F
OBX|17|NM|739712^MDC_IDC_EPISODE_DURATION^MDC||39|s|||||F
OBX|18|ST|739680^MDC_IDC_EPISODE_DETECTION_THERAPY_DETAILS^MDC||1
Non-traité Épisode|||||F
OBX|19|ST|739536^MDC_IDC_EPISODE_ID^MDC||001|||||F
OBX|20|DTM|739552^MDC_IDC_EPISODE_DTM^MDC||201501261104-0500|||||F
OBX|21|CWE|739568^MDC_IDC_EPISODE_TYPE^MDC||754881^MDC_IDC_ENUM_
EPISODE_TYPE_Epis_VF^MDC|||||F
OBX|22|CWE|739600^MDC_IDC_EPISODE_VENDOR_TYPE^MDC||771073^MDC_IDC_ENUM_
EPISODE_VENDOR_TYPE_BSX-Epis_VF^MDC|||||F
OBX|23|CWE|739584^MDC_IDC_EPISODE_TYPE_INDUCED^MDC||755330^MDC_IDC_ENUM_
EPISODE_TYPE_INDUCED_NO^MDC|||||F
OBX|24|NM|739712^MDC_IDC_EPISODE_DURATION^MDC||43|s|||||F
OBX|25|ST|739680^MDC_IDC_EPISODE_DETECTION_THERAPY_DETAILS^MDC||2|Traités
Épisode: Impédance de choc=77 Ohms, Polarité finale de choc=REV|||||F
OBX|26|CWE|731520^MDC_IDC_SET_TACHYTHERAPY_VSTAT^MDC||754817^MDC_IDC_ENUM_
THERAPY_STATUS_On^MDC|||||F
OBX|27|CWE|731648^MDC_IDC_SET_ZONE_TYPE^MDC||754945^MDC_IDC_ENUM_
```

ZONE\_TYPE\_Zone\_VF^MDC|||||F  
OBX|28|CWE|731712^MDC\_IDC\_SET\_ZONE\_VENDOR\_TYPE^MDC|1|771139^MDC\_IDC\_ENUM\_  
ZONE\_VENDOR\_TYPE\_BSX-Zone\_VF^MDC|||||F  
OBX|29|CWE|731776^MDC\_IDC\_SET\_ZONE\_STATUS^MDC|1|755009^MDC\_IDC\_ENUM\_  
ZONE\_STATUS\_Active^MDC|||||F  
OBX|30|NM|731840^MDC\_IDC\_SET\_ZONE\_DETECTION\_INTERVAL^MDC|1|273|ms|||||F  
OBX|31|NM|732225^MDC\_IDC\_SET\_ZONE\_SHOCK\_ENERGY\_1^MDC|1|80|J|||||F  
OBX|32|CWE|731648^MDC\_IDC\_SET\_ZONE\_TYPE^MDC|1|754946^MDC\_IDC\_ENUM\_  
ZONE\_TYPE\_Zone\_VT^MDC|||||F  
OBX|33|CWE|731712^MDC\_IDC\_SET\_ZONE\_VENDOR\_TYPE^MDC|2|771137^MDC\_IDC\_ENUM\_  
ZONE\_VENDOR\_TYPE\_BSX-Zone\_VT^MDC|||||F  
OBX|34|CWE|731776^MDC\_IDC\_SET\_ZONE\_STATUS^MDC|2|755009^MDC\_IDC\_ENUM\_  
ZONE\_STATUS\_Active^MDC|||||F  
OBX|35|NM|731840^MDC\_IDC\_SET\_ZONE\_DETECTION\_INTERVAL^MDC|2|300|ms|||||F  
OBX|36|ST|732032^MDC\_IDC\_SET\_ZONE\_DETECTION\_DETAILS^MDC|2|  
Détection intelligente: 204,69 s (133 intervalles)|||||F  
OBX|37|NM|732225^MDC\_IDC\_SET\_ZONE\_SHOCK\_ENERGY\_1^MDC|2|80|J|||||F  
OBX|38|CWE|737952^MDC\_IDC\_STAT\_EPISODE\_TYPE^MDC|1|754888^MDC\_IDC\_ENUM\_  
EPISODE\_TYPE\_Epis\_Other^MDC|||||F  
OBX|39|CWE|737984^MDC\_IDC\_STAT\_EPISODE\_VENDOR\_TYPE^MDC|1|||||||F  
OBX|40|NM|738000^MDC\_IDC\_STAT\_EPISODE\_RECENT\_COUNT^MDC|1|1|1|1|1|F  
OBX|41|DTM|738017^MDC\_IDC\_STAT\_EPISODE\_RECENT\_COUNT\_DTM\_START^MDC|1|20150126|||||F  
OBX|42|DTM|738018^MDC\_IDC\_STAT\_EPISODE\_RECENT\_COUNT\_DTM\_END^MDC|1|20150126|||||F  
OBX|43|NM|738032^MDC\_IDC\_STAT\_EPISODE\_TOTAL\_COUNT^MDC|1|1|||||||F  
OBX|44|DTM|738049^MDC\_IDC\_STAT\_EPISODE\_TOTAL\_COUNT\_DTM\_START^MDC|1|20150126|||||F  
OBX|45|DTM|738050^MDC\_IDC\_STAT\_EPISODE\_TOTAL\_COUNT\_DTM\_END^MDC|1|20150126|||||F  
OBX|46|CWE|737952^MDC\_IDC\_STAT\_EPISODE\_TYPE^MDC|2|754881^MDC\_IDC\_ENUM\_  
EPISODE\_TYPE\_Epis\_VF^MDC|||||F  
OBX|47|CWE|737984^MDC\_IDC\_STAT\_EPISODE\_VENDOR\_TYPE^MDC|2|771073^MDC\_IDC\_ENUM\_  
EPISODE\_VENDOR\_TYPE\_BSX-Epis\_VF^MDC|||||F  
OBX|48|NM|738000^MDC\_IDC\_STAT\_EPISODE\_RECENT\_COUNT^MDC|2|1|1|1|1|F  
OBX|49|DTM|738017^MDC\_IDC\_STAT\_EPISODE\_RECENT\_COUNT\_DTM\_START^MDC|2|20150126|||||F  
OBX|50|DTM|738018^MDC\_IDC\_STAT\_EPISODE\_RECENT\_COUNT\_DTM\_END^MDC|2|20150126|||||F  
OBX|51|NM|738032^MDC\_IDC\_STAT\_EPISODE\_TOTAL\_COUNT^MDC|2|1|1|1|1|F  
OBX|52|DTM|738049^MDC\_IDC\_STAT\_EPISODE\_TOTAL\_COUNT\_DTM\_START^MDC|2|20150126|||||F  
OBX|53|DTM|738050^MDC\_IDC\_STAT\_EPISODE\_TOTAL\_COUNT\_DTM\_END^MDC|2|20150126|||||F  
OBX|54|DTM|737937^MDC\_IDC\_STAT\_TACHYTHERAPY\_RECENT\_DTM\_START^MDC|1|20150126|||||F  
OBX|55|DTM|737938^MDC\_IDC\_STAT\_TACHYTHERAPY\_RECENT\_DTM\_END^MDC|1|20150126|||||F  
OBX|56|NM|737824^MDC\_IDC\_STAT\_TACHYTHERAPY\_SHOCKS\_DELIVERED\_RECENT^MDC|1|1|||||F  
OBX|57|DTM|737921^MDC\_IDC\_STAT\_TACHYTHERAPY\_TOTAL\_DTM\_START^MDC|1|20150126|||||F  
OBX|58|DTM|737922^MDC\_IDC\_STAT\_TACHYTHERAPY\_TOTAL\_DTM\_END^MDC|1|20150126|||||F  
OBX|59|NM|737840^MDC\_IDC\_STAT\_TACHYTHERAPY\_SHOCKS\_DELIVERED\_TOTAL^MDC|1|1|||||F  
OBX|60|ST|720961^MDC\_IDC\_LEAD\_MODEL^MDC|1|1030|1|1|1|F  
OBX|61|ST|720962^MDC\_IDC\_LEAD\_SERIAL^MDC|1|A123456|1|1|1|F  
OBX|62|CWE|720963^MDC\_IDC\_LEAD\_MFG^MDC|1|753732^MDC\_IDC\_ENUM\_MFG\_BSX^MDC|||||F  
OBX|63|CWE|720966^MDC\_IDC\_LEAD\_LOCATION^MDC|1|753861^MDC\_IDC\_ENUM\_  
LEAD\_LOCATION\_CHAMBER\_OTHER^MDC|||||F  
OBX|64|CWE|720967^MDC\_IDC\_LEAD\_LOCATION\_DETAIL\_1^MDC|1|753944^MDC\_IDC\_ENUM\_  
LEAD\_LOCATION\_DETAIL\_Subcutaneous^MDC|||||F  
OBX|65|ED|18750-0^Cardiac Electrophysiology Report^LN^^Rapport récapitulatif||  
Application^PDF^^Base64^{\PDF codé ici}|||||F  
|||201501260412-0600  
OBX|66|ED|18750-0^Cardiac Electrophysiology  
Report^LN^^Rapport registre des arythmies||  
Application^PDF^^Base64^{\PDF codé ici}|||||F  
|||201501260412-0600  
OBX|67|ED|18750-0^Cardiac  
Electrophysiology Report^LN^^Présentation du rapport S-ECG||  
Application^PDF^^Base64^{\PDF codé ici}|||||F|||201501260412-0600

## EXAMPLE DE MESSAGE 2 – AUTRES DISPOSITIFS (PAS S-ICD)

```

MSH|^~\&|LATITUDE|BOSTON SCIENTIFIC||TestClinic|201305092136+0000||ORU^R01^ORU_R01
|0|P|2.6|||||UNICODE UTF-8|fr^French||IHE_PCD_009^IHE PCD
^1.3.6.1.4.1.19376.1.6.1.9.1^ISO
PID|1||model:N119/serial:900141^^^BSX^U||testLastName^testName^^^^^I
~testAuxLName^testAuxFName^^^^^P||19680215|U
PV1|1|R
PV2|||||||||||||||||TestDeviceGroup^^1
OBR|1||1000000916|754054^MDC_IDC_ENUM_SESS_TYPE_RemotePatientInitiated
^MDC|||201001151330-0500|||||||||||||F
NTE|1||02 févr. 2012 00:00 - Alerte jaune - Charge d'arythmie atriale d'au moins
3,0 heure(s) au cours d'une période de 24 heures.
NTE|2||02 févr. 2012 00:00 - Alerte jaune - Charge d'arythmie atriale d'au moins
3,0 heure(s) au cours d'une période de 24 heures entre 11 janv. 2010 23:00
et 12 janv. 2010 00:00.
NTE|3||02 févr. 2012 00:00 - Alerte jaune - Stimulation bi-ventriculaire < 1%.
La stimulation était de 2% entre 11 janv. 2010 23:00 et 12 janv. 2010 00:00.
NTE|4||02 févr. 2012 00:00 - Alerte jaune - Stimulation ventriculaire droite de > 1 %.
La stimulation était de 2% entre 11 janv. 2010 23:00 et 12 janv. 2010 00:00.
NTE|5||02 févr. 2012 00:00 - Alerte jaune - Événement mémorisé déclenché par le patient.
Examiner les détails de l'épisode dans le registre des arythmies, onglet Événements.
NTE|6||02 févr. 2012 00:00 - Alerte jaune - Prise de poids d'au moins 2,27 kg en une
semaine ou d'au moins 0,91 kg en moyenne sur une période de deux jours ou plus.
NTE|7||02 févr. 2012 00:00 - Alerte jaune - Perte de poids d'au moins 2,27 kg en une
semaine ou d'au moins 0,91 kg en moyenne sur une période de deux jours ou plus.
NTE|8||02 févr. 2012 00:00 - Alerte jaune - Indicateur d'explantation atteint le
12 janv. 2010 00:00. Prévoir le remplacement du dispositif implanté.
NTE|9||02 févr. 2012 00:00 - Alerte jaune - La tension était trop faible pour
l'évaluation de la capacité restante.
NTE|10||02 févr. 2012 00:00 - Alerte rouge - Contrôle à distance désactivé le
12 janv. 2010 00:00 en raison de la capacité limitée de la batterie (indicateur
d'explantation atteint le 12 févr. 2010 00:00).
NTE|11||02 févr. 2012 00:00 - Alerte jaune - Erreur détectée sur l'historique des
traitements, les données de l'historique des traitements.
NTE|12||02 févr. 2012 00:00 - Alerte rouge - Dysfonctionnement possible du dispositif
implanté (code d'erreur 1011).
NTE|13||02 févr. 2012 00:00 - Alerte rouge - Dysfonctionnement possible du dispositif
(code d'erreur 1007).
NTE|14||02 févr. 2012 00:00 - Alerte rouge - Dysfonctionnement possible du dispositif
(code d'erreur 1009).
NTE|15||02 févr. 2012 00:00 - Alerte rouge - Le dispositif est en mode Sécurité.
Pour la protection des patients, le dispositif a activé le mode Sécurité.
NTE|16||02 févr. 2012 00:00 - Alerte jaune - Seuil automatique ventriculaire droit
déTECTé comme > à l'amplitude programmée ou interrompu.
NTE|17||02 févr. 2012 00:00 - Alerte jaune - Seuil automatique atrial détecté comme >
à l'amplitude programmée ou interrompu.
NTE|18||02 févr. 2012 00:00 - Alerte rouge - Impédance de choc hors limites.
NTE|19||02 févr. 2012 00:00 - Alerte rouge - Une faible impédance de l'électrode
de choc a été détectée lors de la tentative d'administration d'un choc
NTE|20||02 févr. 2012 00:00 - Alerte rouge - Impédance élevée de l'électrode choc
déTECTé lors de la tentative d'administration d'un choc
NTE|21||02 févr. 2012 00:00 - Alerte rouge - Tension élevée détectée au niveau de
l'électrode de choc lors de la charge
NTE|22||02 févr. 2012 00:00 - Alerte rouge - Protection bistouri électrique active.
NTE|23||02 févr. 2012 00:00 - Alerte jaune - Épisode TV survenu (V>A).
NTE|24||02 févr. 2012 00:00 - Alerte jaune - Le Mode Brady de l'appareil est sur Arrêt.
Le traitement Brady ne sera pas délivré.
NTE|25||02 févr. 2012 00:00 - Alerte jaune - Impédance de la sonde de stimulation

```

ventriculaire gauche hors plage.  
NTE|26||02 févr. 2012 00:00 - Alerte jaune - Impédance de la sonde de stimulation atriale hors plage.  
NTE|27||02 févr. 2012 00:00 - Alerte jaune - Amplitude intrinsèque ventriculaire droite hors plage.  
NTE|28||02 févr. 2012 00:00 - Alerte jaune - Amplitude intrinsèque hors plage.  
NTE|29||02 févr. 2012 00:00 - Alerte jaune - Amplitude intrinsèque ventriculaire gauche hors plage.  
NTE|30||02 févr. 2012 00:00 - Alerte jaune - Amplitude intrinsèque atriale hors plage.  
NTE|31||02 févr. 2012 00:00 - Alerte rouge - Impédance de la sonde de stimulation ventriculaire droite hors plage.  
NTE|32||02 févr. 2012 00:00 - Alerte rouge - Impédance de la sonde de stimulation hors plage.  
NTE|33||02 févr. 2012 00:00 - Alerte jaune - Traitement par choc ventriculaire administré pour convertir une arythmie.  
NTE|34||02 févr. 2012 00:00 - Alerte jaune - Épisode d'arythmie ventriculaire accélérée.  
NTE|35||02 févr. 2012 00:00 - Alerte rouge - Mode Tachy V réglé sur un mode différent de Surveillance + Traitement.  
NTE|36||02 févr. 2012 00:00 - Alerte rouge - Notification de vérification de la sonde suite à une variation importante de l'impédance de la sonde de stimulation ventriculaire droite au cours des 7 derniers jours.  
NTE|37||02 févr. 2012 00:00 - Alerte rouge - Notification de vérification de la sonde suite à un épisode avec un signal ventriculaire droit potentiellement non physiologique.  
NTE|38||02 févr. 2012 00:00 - Alerte jaune - Seuil automatique ventriculaire gauche détecté comme étant > à l'amplitude programmée ou suspendu.  
OBX|1|ST|739536^MDC\_IDC\_EPISODE\_ID^MDC|1|IRM-16|||||F  
OBX|2|DTM|739552^MDC\_IDC\_EPISODE\_DTM^MDC|1|200101020304|||||F  
OBX|3|CWE|739568^MDC\_IDC\_EPISODE\_TYPE^MDC|1|754888  
^MDC\_IDC\_ENUM\_EPISODE\_TYPE\_Epis\_Other^MDC|||||F  
OBX|4|CWE|739600^MDC\_IDC\_EPISODE\_VENDOR\_TYPE^MDC|1||||||F  
OBX|5|NM|739712^MDC\_IDC\_EPISODE\_DURATION^MDC|1|100|s|||||F  
OBX|6|ST|739680^MDC\_IDC\_EPISODE\_DETECTION\_THERAPY\_DETAILS  
^MDC|1|Mode Protection IRM|||||F  
OBX|7|ST|739536^MDC\_IDC\_EPISODE\_ID^MDC|2|VGAT-15|||||F  
OBX|8|DTM|739552^MDC\_IDC\_EPISODE\_DTM^MDC|2|200101020304|||||F  
OBX|9|CWE|739568^MDC\_IDC\_EPISODE\_TYPE^MDC|2|754888  
^MDC\_IDC\_ENUM\_EPISODE\_TYPE\_Epis\_Other^MDC|||||F  
OBX|10|CWE|739600^MDC\_IDC\_EPISODE\_VENDOR\_TYPE^MDC|2||||||F  
OBX|11|NM|739712^MDC\_IDC\_EPISODE\_DURATION^MDC|2|100|s|||||F  
OBX|12|ST|739680^MDC\_IDC\_EPISODE\_DETECTION\_THERAPY\_DETAILS^MDC|2|VG auto|||||F  
OBX|13|ST|739536^MDC\_IDC\_EPISODE\_ID^MDC|3|RVAT-14|||||F  
OBX|14|DTM|739552^MDC\_IDC\_EPISODE\_DTM^MDC|3|200101020304|||||F  
OBX|15|CWE|739568^MDC\_IDC\_EPISODE\_TYPE^MDC|3|754888  
^MDC\_IDC\_ENUM\_EPISODE\_TYPE\_Epis\_Other^MDC|||||F  
OBX|16|CWE|739600^MDC\_IDC\_EPISODE\_VENDOR\_TYPE^MDC|3||||||F  
OBX|17|NM|739712^MDC\_IDC\_EPISODE\_DURATION^MDC|3|100|s|||||F  
OBX|18|ST|739680^MDC\_IDC\_EPISODE\_DETECTION\_THERAPY\_DETAILS^MDC|3|VD auto|||||F  
OBX|19|ST|739536^MDC\_IDC\_EPISODE\_ID^MDC|4|APM-13|||||F  
OBX|20|DTM|739552^MDC\_IDC\_EPISODE\_DTM^MDC|4|200101020304|||||F  
OBX|21|CWE|739568^MDC\_IDC\_EPISODE\_TYPE^MDC|4|754886  
^MDC\_IDC\_ENUM\_EPISODE\_TYPE\_Epis\_PeriodicEGM^MDC|||||F  
OBX|22|CWE|739600^MDC\_IDC\_EPISODE\_VENDOR\_TYPE^MDC|4|771085  
^MDC\_IDC\_ENUM\_EPISODE\_VENDOR\_TYPE\_BSX-Epis\_APMRT^MDC|||||F  
OBX|23|ST|739680^MDC\_IDC\_EPISODE\_DETECTION\_THERAPY\_DETAILS  
^MDC|4|EGM en temps réel|||||F  
OBX|24|ST|739536^MDC\_IDC\_EPISODE\_ID^MDC|5|Dcl Pt-12|||||F  
OBX|25|DTM|739552^MDC\_IDC\_EPISODE\_DTM^MDC|5|200101020304|||||F  
OBX|26|CWE|739568^MDC\_IDC\_EPISODE\_TYPE^MDC|5|754887

```

^MDC_IDC_ENUM_EPISODE_TYPE_Epis_PatientActivated^MDC|||||F
OBX|27|CWE|739600^MDC_IDC_EPISODE_VENDOR_TYPE^MDC|5|771080
^MDC_IDC_ENUM_EPISODE_VENDOR_TYPE_BSX-Epis_PTM^MDC|||||F
OBX|28|NM|739648^MDC_IDC_EPISODE_VENTRICULAR_INTERVAL_AT_DETECTION
^MDC|5|30000|ms|||||F
OBX|29|NM|739712^MDC_IDC_EPISODE_DURATION^MDC|5|100|s|||||F
OBX|30|ST|739680^MDC_IDC_EPISODE_DETECTION_THERAPY_DETAILS^MDC|5|Dcl Pt|||||F
OBX|31|ST|739536^MDC_IDC_EPISODE_ID^MDC|6|RAAT-11|||||F
OBX|32|DTM|739552^MDC_IDC_EPISODE_DTM^MDC|6|200101020304|||||F
OBX|33|CWE|739568^MDC_IDC_EPISODE_TYPE^MDC|6|754888
^MDC_IDC_ENUM_EPISODE_TYPE_Epis_Other^MDC|||||F
OBX|34|CWE|739600^MDC_IDC_EPISODE_VENDOR_TYPE^MDC|6|||||F
OBX|35|NM|739712^MDC_IDC_EPISODE_DURATION^MDC|6|100|s|||||F
OBX|36|ST|739680^MDC_IDC_EPISODE_DETECTION_THERAPY_DETAILS^MDC|6|OD auto|||||F
OBX|37|ST|739536^MDC_IDC_EPISODE_ID^MDC|7|RYTHMIQ-10|||||F
OBX|38|DTM|739552^MDC_IDC_EPISODE_DTM^MDC|7|200101020304|||||F
OBX|39|CWE|739568^MDC_IDC_EPISODE_TYPE^MDC|7|754888
^MDC_IDC_ENUM_EPISODE_TYPE_Epis_Other^MDC|||||F
OBX|40|CWE|739600^MDC_IDC_EPISODE_VENDOR_TYPE^MDC|7|771084
^MDC_IDC_ENUM_EPISODE_VENDOR_TYPE_BSX-Epis_RMS^MDC|||||F
OBX|41|NM|739648
^MDC_IDC_EPISODE_VENTRICULAR_INTERVAL_AT_DETECTION^MDC|7|30000|ms|||||F
OBX|42|NM|739712^MDC_IDC_EPISODE_DURATION^MDC|7|100|s|||||F
OBX|43|ST|739680^MDC_IDC_EPISODE_DETECTION_THERAPY_DETAILS^MDC|7|RYTHMIQ|||||F
OBX|44|ST|739536^MDC_IDC_EPISODE_ID^MDC|8|CMR-9|||||F
OBX|45|DTM|739552^MDC_IDC_EPISODE_DTM^MDC|8|200101020304|||||F
OBX|46|CWE|739568^MDC_IDC_EPISODE_TYPE^MDC|8|754888
^MDC_IDC_ENUM_EPISODE_TYPE_Epis_Other^MDC|||||F
OBX|47|CWE|739600^MDC_IDC_EPISODE_VENDOR_TYPE^MDC|8|771084
^MDC_IDC_ENUM_EPISODE_VENDOR_TYPE_BSX-Epis_RMS^MDC|||||F
OBX|48|NM|739648
^MDC_IDC_EPISODE_VENTRICULAR_INTERVAL_AT_DETECTION^MDC|8|30000|ms|||||F
OBX|49|NM|739712^MDC_IDC_EPISODE_DURATION^MDC|8|100|s|||||F
OBX|50|ST|739680^MDC_IDC_EPISODE_DETECTION_THERAPY_DETAILS^MDC|8|CMR|||||F
OBX|51|ST|739536^MDC_IDC_EPISODE_ID^MDC|9|V-8|||||F
OBX|52|DTM|739552^MDC_IDC_EPISODE_DTM^MDC|9|200101020304|||||F
OBX|53|CWE|739568^MDC_IDC_EPISODE_TYPE^MDC|9|754881
^MDC_IDC_ENUM_EPISODE_TYPE_Epis_VF^MDC|||||F
OBX|54|CWE|739600^MDC_IDC_EPISODE_VENDOR_TYPE
^MDC|9|771073^MDC_IDC_ENUM_EPISODE_VENDOR_TYPE_BSX-Epis_VF^MDC|||||F
OBX|55|CWE|739584^MDC_IDC_EPISODE_TYPE_INDUCED^MDC|9|755329
^MDC_IDC_ENUM_EPISODE_TYPE_INDUCED_YES^MDC|||||F
OBX|56|NM|739648
^MDC_IDC_EPISODE_VENTRICULAR_INTERVAL_AT_DETECTION^MDC|9|30000|ms|||||F
OBX|57|NM|739712^MDC_IDC_EPISODE_DURATION^MDC|9|100|s|||||F
OBX|58|ST|739680
^MDC_IDC_EPISODE_DETECTION_THERAPY_DETAILS^MDC|9|FV_ATPx1, 0,1J, 0,2J, 31Jx2|||||F
OBX|59|ST|739536^MDC_IDC_EPISODE_ID^MDC|10|TRE-7|||||F
OBX|60|DTM|739552^MDC_IDC_EPISODE_DTM^MDC|10|200101020304|||||F
OBX|61|CWE|739568^MDC_IDC_EPISODE_TYPE^MDC|10|754888
^MDC_IDC_ENUM_EPISODE_TYPE_Epis_Other^MDC|||||F
OBX|62|CWE|739600^MDC_IDC_EPISODE_VENDOR_TYPE^MDC|10|771079
^MDC_IDC_ENUM_EPISODE_VENDOR_TYPE_BSX-Epis_PMT^MDC|||||F
OBX|63|NM|739648^MDC_IDC_EPISODE_VENTRICULAR_INTERVAL_AT_DETECTION
^MDC|10|30000|ms|||||F
OBX|64|NM|739712^MDC_IDC_EPISODE_DURATION^MDC|10|100|s|||||F
OBX|65|ST|739680^MDC_IDC_EPISODE_DETECTION_THERAPY_DETAILS^MDC|10|TRE|||||F
OBX|66|ST|739536^MDC_IDC_EPISODE_ID^MDC|11|V-6|||||F
OBX|67|DTM|739552^MDC_IDC_EPISODE_DTM^MDC|11|200101020304|||||F

```

OBX|68|CWE|739568^MDC\_IDC\_EPISODE\_TYPE^MDC|11|754882  
^MDC\_IDC\_ENUM\_EPISODE\_TYPE\_Epis\_VT^MDC|||||F  
OBX|69|CWE|739600^MDC\_IDC\_EPISODE\_VENDOR\_TYPE^MDC|11|771075  
^MDC\_IDC\_ENUM\_EPISODE\_VENDOR\_TYPE\_BSX-Epis\_VT-1^MDC|||||F  
OBX|70|CWE|739584^MDC\_IDC\_EPISODE\_TYPE\_INDUCED^MDC|11|755329  
^MDC\_IDC\_ENUM\_EPISODE\_TYPE\_INDUCED\_YES^MDC|||||F  
OBX|71|NM|739648^MDC\_IDC\_EPISODE\_VENTRICULAR\_INTERVAL\_AT\_DETECTION  
^MDC|11|30000|ms|||||F  
OBX|72|NM|739712^MDC\_IDC\_EPISODE\_DURATION^MDC|11|100|s|||||F  
OBX|73|ST|739680^MDC\_IDC\_EPISODE\_DETECTION\_THERAPY\_DETAILS  
^MDC|11|TV-1 ATPx1, 0,1J, 0,2J, 31Jx2|||||F  
OBX|74|ST|739536^MDC\_IDC\_EPISODE\_ID^MDC|12|RTA-5|||||F  
OBX|75|DTM|739552^MDC\_IDC\_EPISODE\_DTM^MDC|12|200101020304|||||F  
OBX|76|CWE|739568^MDC\_IDC\_EPISODE\_TYPE^MDC|12|754883  
^MDC\_IDC\_ENUM\_EPISODE\_TYPE\_Epis\_ATAF^MDC|||||F  
OBX|77|CWE|739600^MDC\_IDC\_EPISODE\_VENDOR\_TYPE^MDC|12|771078  
^MDC\_IDC\_ENUM\_EPISODE\_VENDOR\_TYPE\_BSX-Epis\_ATR^MDC|||||F  
OBX|78|NM|739616^MDC\_IDC\_EPISODE\_ATRIAL\_INTERVAL\_AT\_DETECTION^MDC|12|20000|ms|||||F  
OBX|79|NM|739712^MDC\_IDC\_EPISODE\_DURATION^MDC|12|100|s|||||F  
OBX|80|ST|739680^MDC\_IDC\_EPISODE\_DETECTION\_THERAPY\_DETAILS^MDC|12|RTA|||||F  
OBX|81|ST|739536^MDC\_IDC\_EPISODE\_ID^MDC|13|V-4|||||F  
OBX|82|DTM|739552^MDC\_IDC\_EPISODE\_DTM^MDC|13|200101020304|||||F  
OBX|83|CWE|739568^MDC\_IDC\_EPISODE\_TYPE^MDC|13|754882  
^MDC\_IDC\_ENUM\_EPISODE\_TYPE\_Epis\_VT^MDC|||||F  
OBX|84|CWE|739600^MDC\_IDC\_EPISODE\_VENDOR\_TYPE^MDC|13|771077  
^MDC\_IDC\_ENUM\_EPISODE\_VENDOR\_TYPE\_BSX-Epis\_NSVT^MDC|||||F  
OBX|85|CWE|739584^MDC\_IDC\_EPISODE\_TYPE\_INDUCED^MDC|13|755329  
^MDC\_IDC\_ENUM\_EPISODE\_TYPE\_INDUCED\_YES^MDC|||||F  
OBX|86|NM|739648^MDC\_IDC\_EPISODE\_VENTRICULAR\_INTERVAL\_AT\_DETECTION  
^MDC|13|30000|ms|||||F  
OBX|87|NM|739712^MDC\_IDC\_EPISODE\_DURATION^MDC|13|100|s|||||F  
OBX|88|ST|739680^MDC\_IDC\_EPISODE\_DETECTION\_THERAPY\_DETAILS^MDC|13|TVNS|||||F  
OBX|89|ST|739536^MDC\_IDC\_EPISODE\_ID^MDC|14|V-3|||||F  
OBX|90|DTM|739552^MDC\_IDC\_EPISODE\_DTM^MDC|14|200101020304|||||F  
OBX|91|CWE|739568^MDC\_IDC\_EPISODE\_TYPE^MDC|14|754882  
^MDC\_IDC\_ENUM\_EPISODE\_TYPE\_Epis\_VT^MDC|||||F  
OBX|92|CWE|739600^MDC\_IDC\_EPISODE\_VENDOR\_TYPE^MDC|14|771074  
^MDC\_IDC\_ENUM\_EPISODE\_VENDOR\_TYPE\_BSX-Epis\_VT^MDC|||||F  
OBX|93|CWE|739584^MDC\_IDC\_EPISODE\_TYPE\_INDUCED^MDC|14|755329  
^MDC\_IDC\_ENUM\_EPISODE\_TYPE\_INDUCED\_YES^MDC|||||F  
OBX|94|NM|739648^MDC\_IDC\_EPISODE\_VENTRICULAR\_INTERVAL\_AT\_DETECTION  
^MDC|14|30000|ms|||||F  
OBX|95|NM|739712^MDC\_IDC\_EPISODE\_DURATION^MDC|14|100|s|||||F  
OBX|96|ST|739680^MDC\_IDC\_EPISODE\_DETECTION\_THERAPY\_DETAILS  
^MDC|14|TV ATPx1, 0,1J, 0,2J, 31Jx2|||||F  
OBX|97|ST|739536^MDC\_IDC\_EPISODE\_ID^MDC|15|RBS-2|||||F  
OBX|98|DTM|739552^MDC\_IDC\_EPISODE\_DTM^MDC|15|200101020304|||||F  
OBX|99|CWE|739568^MDC\_IDC\_EPISODE\_TYPE^MDC|15|754888  
^MDC\_IDC\_ENUM\_EPISODE\_TYPE\_Epis\_Other^MDC|||||F  
OBX|100|CWE|739600^MDC\_IDC\_EPISODE\_VENDOR\_TYPE^MDC|15||||||F  
OBX|101|NM|739616^MDC\_IDC\_EPISODE\_ATRIAL\_INTERVAL\_AT\_DETECTION^MDC|15|20000|ms|||||F  
OBX|102|NM|739712^MDC\_IDC\_EPISODE\_DURATION^MDC|15|100|s|||||F  
OBX|103|ST|739680^MDC\_IDC\_EPISODE\_DETECTION\_THERAPY\_DETAILS^MDC|15|RBS|||||F  
OBX|104|ST|739536^MDC\_IDC\_EPISODE\_ID^MDC|16|V-1|||||F  
OBX|105|DTM|739552^MDC\_IDC\_EPISODE\_DTM^MDC|16|200101020304|||||F  
OBX|106|CWE|739568^MDC\_IDC\_EPISODE\_TYPE^MDC|16|754888  
^MDC\_IDC\_ENUM\_EPISODE\_TYPE\_Epis\_Other^MDC|||||F  
OBX|107|CWE|739600^MDC\_IDC\_EPISODE\_VENDOR\_TYPE^MDC|16||||||F  
OBX|108|CWE|739584^MDC\_IDC\_EPISODE\_TYPE\_INDUCED^MDC|16|755329

```

^MDC_IDC_ENUM_EPISODE_TYPE_INDUCED_YES^MDC|||||F
OBX|109|NM|739648^MDC_IDC_EPISODE_VENTRICULAR_INTERVAL_AT_DETECTION
^MDC|16|30000|ms|||||F
OBX|110|NM|739712^MDC_IDC_EPISODE_DURATION^MDC|16|100|s|||||F
OBX|111|ST|739680^MDC_IDC_EPISODE_DETECTION_THERAPY_DETAILS
^MDC|16|V Cmd Traitement délivré|||||F
OBX|112|ED|18750-0^Cardiac Electrophysiology Report^LN||Application^PDF^
^Base64^{encoded PDF included here}|||||F|||201001151330-0500
OBX|113|ED|18750-0^Cardiac Electrophysiology Report^LN|4|Application^PDF^
^Base64^{encoded PDF included here}|||||F|||201001151330-0500
OBX|114|CWE|720897^MDC_IDC_DEV_TYPE^MDC|753665^MDC_IDC_ENUM_DEV_TYPE_IPG^MDC|||||F
OBX|115|ST|720898^MDC_IDC_DEV_MODEL^MDC||N119|||||F
OBX|116|ST|720899^MDC_IDC_DEV_SERIAL^MDC||900141|||||F
OBX|117|CWE|720900^MDC_IDC_DEV_MFG^MDC||753732^MDC_IDC_ENUM_MFG_BSX^MDC|||||F
OBX|118|DTM|720901^MDC_IDC_DEV_IMPLANT_DT^MDC||20120513|||||F
OBX|119|ST|720961^MDC_IDC_LEAD_MODEL^MDC|1|12345|||||F
OBX|120|ST|720962^MDC_IDC_LEAD_SERIAL^MDC|1|6789|||||F
OBX|121|CWE|720963^MDC_IDC_LEAD_MFG^MDC|1|753731^MDC_IDC_ENUM_MFG_BIO^MDC|||||F
OBX|122|CWE|720965^MDC_IDC_LEAD_POLARITY_TYPE^MDC|1|753793
^MDC_IDC_ENUM_LEAD_POLARITY_TYPE_UNI^MDC|||||F
OBX|123|DTM|720964^MDC_IDC_LEAD_IMPLANT_DT^MDC|1|201205|||||F
OBX|124|CWE|720966^MDC_IDC_LEAD_LOCATION^MDC|1|753858
^MDC_IDC_ENUM_LEAD_LOCATION_CHAMBER_LV^MDC|||||F
OBX|125|CWE|720967^MDC_IDC_LEAD_LOCATION_DETAIL_1^MDC|1|753922
^MDC_IDC_ENUM_LEAD_LOCATION_DETAIL_Apex^MDC|||||F
OBX|126|CWE|720968^MDC_IDC_LEAD_LOCATION_DETAIL_2^MDC|1|753925
^MDC_IDC_ENUM_LEAD_LOCATION_DETAIL_VenaCava^MDC|||||F
OBX|127|ST|720961^MDC_IDC_LEAD_MODEL^MDC|2|12345|||||F
OBX|128|ST|720962^MDC_IDC_LEAD_SERIAL^MDC|2|6789|||||F
OBX|129|CWE|720963^MDC_IDC_LEAD_MFG^MDC|2|753731^MDC_IDC_ENUM_MFG_BIO^MDC|||||F
OBX|130|CWE|720965^MDC_IDC_LEAD_POLARITY_TYPE^MDC|2|753793
^MDC_IDC_ENUM_LEAD_POLARITY_TYPE_UNI^MDC|||||F
OBX|131|DTM|720964^MDC_IDC_LEAD_IMPLANT_DT^MDC|2|201205|||||F
OBX|132|CWE|720966^MDC_IDC_LEAD_LOCATION^MDC|2|753858
^MDC_IDC_ENUM_LEAD_LOCATION_CHAMBER_LV^MDC|||||F
OBX|133|CWE|720967^MDC_IDC_LEAD_LOCATION_DETAIL_1^MDC|2|753922
^MDC_IDC_ENUM_LEAD_LOCATION_DETAIL_Apex^MDC|||||F
OBX|134|CWE|720968^MDC_IDC_LEAD_LOCATION_DETAIL_2^MDC|2|753925
^MDC_IDC_ENUM_LEAD_LOCATION_DETAIL_VenaCava^MDC|||||F
OBX|135|ST|720961^MDC_IDC_LEAD_MODEL^MDC|3|12345|||||F
OBX|136|ST|720962^MDC_IDC_LEAD_SERIAL^MDC|3|6789|||||F
OBX|137|CWE|720963^MDC_IDC_LEAD_MFG^MDC|3|753731^MDC_IDC_ENUM_MFG_BIO^MDC|||||F
OBX|138|CWE|720965^MDC_IDC_LEAD_POLARITY_TYPE^MDC|3|753793
^MDC_IDC_ENUM_LEAD_POLARITY_TYPE_UNI^MDC|||||F
OBX|139|DTM|720964^MDC_IDC_LEAD_IMPLANT_DT^MDC|3|201205|||||F
OBX|140|CWE|720966^MDC_IDC_LEAD_LOCATION^MDC|3|753858
^MDC_IDC_ENUM_LEAD_LOCATION_CHAMBER_LV^MDC|||||F
OBX|141|CWE|720967^MDC_IDC_LEAD_LOCATION_DETAIL_1^MDC|3|753922
^MDC_IDC_ENUM_LEAD_LOCATION_DETAIL_Apex^MDC|||||F
OBX|142|CWE|720968^MDC_IDC_LEAD_LOCATION_DETAIL_2^MDC|3|753925
^MDC_IDC_ENUM_LEAD_LOCATION_DETAIL_VenaCava^MDC|||||F
OBX|143|ST|720961^MDC_IDC_LEAD_MODEL^MDC|4|12345|||||F
OBX|144|ST|720962^MDC_IDC_LEAD_SERIAL^MDC|4|6789|||||F
OBX|145|CWE|720963^MDC_IDC_LEAD_MFG^MDC|4|753731^MDC_IDC_ENUM_MFG_BIO^MDC|||||F
OBX|146|CWE|720965^MDC_IDC_LEAD_POLARITY_TYPE^MDC|4|753793
^MDC_IDC_ENUM_LEAD_POLARITY_TYPE_UNI^MDC|||||F
OBX|147|DTM|720964^MDC_IDC_LEAD_IMPLANT_DT^MDC|4|201205|||||F
OBX|148|CWE|720966^MDC_IDC_LEAD_LOCATION^MDC|4|753858
^MDC_IDC_ENUM_LEAD_LOCATION_CHAMBER_LV^MDC|||||F

```

OBX|149|CWE|720967^MDC\_IDC\_LEAD\_LOCATION\_DETAIL\_1^MDC|4|753922  
^MDC\_IDC\_ENUM\_LEAD\_LOCATION\_DETAIL\_Apex^MDC|||||F  
OBX|150|CWE|720968^MDC\_IDC\_LEAD\_LOCATION\_DETAIL\_2^MDC|4|753925  
^MDC\_IDC\_ENUM\_LEAD\_LOCATION\_DETAIL\_VenaCava^MDC|||||F  
OBX|151|ST|720961^MDC\_IDC\_LEAD\_MODEL^MDC|5|12345|||||F  
OBX|152|ST|720962^MDC\_IDC\_LEAD\_SERIAL^MDC|5|6789|||||F  
OBX|153|CWE|720963^MDC\_IDC\_LEAD\_MFG^MDC|5|753731^MDC\_IDC\_ENUM\_MFG\_BIO^MDC|||||F  
OBX|154|CWE|720965^MDC\_IDC\_LEAD\_POLARITY\_TYPE^MDC|5|753793  
^MDC\_IDC\_ENUM\_LEAD\_POLARITY\_TYPE\_UNI^MDC|||||F  
OBX|155|DTM|720964^MDC\_IDC\_LEAD\_IMPLANT\_DT^MDC|5|201205|||||F  
OBX|156|CWE|720966^MDC\_IDC\_LEAD\_LOCATION^MDC|5|753858  
^MDC\_IDC\_ENUM\_LEAD\_LOCATION\_CHAMBER\_LV^MDC|||||F  
OBX|157|CWE|720967^MDC\_IDC\_LEAD\_LOCATION\_DETAIL\_1^MDC|5|753922  
^MDC\_IDC\_ENUM\_LEAD\_LOCATION\_DETAIL\_Apex^MDC|||||F  
OBX|158|CWE|720968^MDC\_IDC\_LEAD\_LOCATION\_DETAIL\_2^MDC|5|753925  
^MDC\_IDC\_ENUM\_LEAD\_LOCATION\_DETAIL\_VenaCava^MDC|||||F  
OBX|159|ST|720961^MDC\_IDC\_LEAD\_MODEL^MDC|6|12345|||||F  
OBX|160|ST|720962^MDC\_IDC\_LEAD\_SERIAL^MDC|6|6789|||||F  
OBX|161|CWE|720963^MDC\_IDC\_LEAD\_MFG^MDC|6|753731^MDC\_IDC\_ENUM\_MFG\_BIO^MDC|||||F  
OBX|162|CWE|720965^MDC\_IDC\_LEAD\_POLARITY\_TYPE^MDC|6|753793  
^MDC\_IDC\_ENUM\_LEAD\_POLARITY\_TYPE\_UNI^MDC|||||F  
OBX|163|DTM|720964^MDC\_IDC\_LEAD\_IMPLANT\_DT^MDC|6|201205|||||F  
OBX|164|CWE|720966^MDC\_IDC\_LEAD\_LOCATION^MDC|6|753858  
^MDC\_IDC\_ENUM\_LEAD\_LOCATION\_CHAMBER\_LV^MDC|||||F  
OBX|165|CWE|720967^MDC\_IDC\_LEAD\_LOCATION\_DETAIL\_1^MDC|6|753922  
^MDC\_IDC\_ENUM\_LEAD\_LOCATION\_DETAIL\_Apex^MDC|||||F  
OBX|166|CWE|720968^MDC\_IDC\_LEAD\_LOCATION\_DETAIL\_2^MDC|6|753925  
^MDC\_IDC\_ENUM\_LEAD\_LOCATION\_DETAIL\_VenaCava^MDC|||||F  
OBX|167|DTM|721025^MDC\_IDC\_SESS\_DTM^MDC|1|201001021310-0600|||||F  
OBX|168|CWE|721026^MDC\_IDC\_SESS\_TYPE^MDC|1|754052  
^MDC\_IDC\_ENUM\_SESS\_TYPE\_RemoteDeviceInitiated^MDC|||||F  
OBX|169|ST|721033^MDC\_IDC\_SESS\_CLINIC\_NAME  
^MDC|||abcde|fghijklmnopqrstuvwxyz|abcde|fghijklmnopqrstuvwxyz|||D||F  
OBX|170|DTM|721216^MDC\_IDC\_MSMT\_BATTERY\_DTM^MDC|1|201205221755+0000|||||F  
OBX|171|CWE|721280^MDC\_IDC\_MSMT\_BATTERY\_STATUS^MDC|1|754113  
^MDC\_IDC\_ENUM\_BATTERY\_STATUS\_BOS^MDC|||||F  
OBX|172|NM|721472^MDC\_IDC\_MSMT\_BATTERY\_REMAINING\_LONGEVITY^MDC|1|32|mo|||>|||F  
OBX|173|NM|721536^MDC\_IDC\_MSMT\_BATTERY\_REMAINING\_PERCENTAGE^MDC|1|100|%|||||F  
OBX|174|DTM|721664^MDC\_IDC\_MSMT\_CAP\_CHARGE\_DTM^MDC|1|201205221755|||||F  
OBX|175|NM|721728^MDC\_IDC\_MSMT\_CAP\_CHARGE\_TIME^MDC|1|3.0|s|||||F  
OBX|176|CWE|721856^MDC\_IDC\_MSMT\_CAP\_CHARGE\_TYPE^MDC|1|754178  
^MDC\_IDC\_ENUM\_CHARGE\_TYPE\_Reformation^MDC|||||F  
OBX|177|DTM|721921^MDC\_IDC\_MSMT\_LEADCHNL\_RA\_DTM\_START^MDC|1|20121211|||||F  
OBX|178|DTM|721922^MDC\_IDC\_MSMT\_LEADCHNL\_RA\_DTM\_END^MDC|1|20121211|||||F  
OBX|179|CWE|721984^MDC\_IDC\_MSMT\_LEADCHNL\_RA\_LEAD\_CHANNEL\_STATUS  
^MDC|||754241^MDC\_IDC\_ENUM\_CHANNEL\_STATUS\_CheckLead^MDC|||||F  
OBX|180|NM|722051  
^MDC\_IDC\_MSMT\_LEADCHNL\_RA\_SENSING\_INTR\_AMPL\_MEAN^MDC|||mV|||NAV|||F|||20121211  
OBX|181|DTM|721925^MDC\_IDC\_MSMT\_LEADCHNL\_RV\_DTM\_START^MDC|1|9990102|||||F  
OBX|182|DTM|721926^MDC\_IDC\_MSMT\_LEADCHNL\_RV\_DTM\_END^MDC|1|20121211|||||F  
OBX|183|CWE|721985^MDC\_IDC\_MSMT\_LEADCHNL\_RV\_LEAD\_CHANNEL\_STATUS^MDC|1|754241  
^MDC\_IDC\_ENUM\_CHANNEL\_STATUS\_CheckLead^MDC|||||F  
OBX|184|NM|722055  
^MDC\_IDC\_MSMT\_LEADCHNL\_RV\_SENSING\_INTR\_AMPL\_MEAN^MDC|||0.1|mV|||<|||F|||20121211  
OBX|185|DTM|721933^MDC\_IDC\_MSMT\_LEADCHNL\_LV\_DTM\_START^MDC|1|9990102|||||F  
OBX|186|DTM|721934^MDC\_IDC\_MSMT\_LEADCHNL\_LV\_DTM\_END^MDC|1|20121211|||||F  
OBX|187|CWE|721987^MDC\_IDC\_MSMT\_LEADCHNL\_LV\_LEAD\_CHANNEL\_STATUS  
^MDC|||754241^MDC\_IDC\_ENUM\_CHANNEL\_STATUS\_CheckLead^MDC|||||F  
OBX|188|NM|722063^MDC\_IDC\_MSMT\_LEADCHNL\_LV\_SENSING\_INTR\_AMPL\_MEAN

```

^MDC||25.0|mV||>||||F|||20121211
OBX|189|CWE|722112^MDC_IDC_MSMT_LEADCHNL_RA_SENSING_POLARITY
^MDC||754305^MDC_IDC_ENUM_POLARITY_UNI^MDC|||||F
OBX|190|CWE|722113^MDC_IDC_MSMT_LEADCHNL_RV_SENSING_POLARITY
^MDC||754306^MDC_IDC_ENUM_POLARITY_BI^MDC|||||F
OBX|191|CWE|722115^MDC_IDC_MSMT_LEADCHNL_LV_SENSING_POLARITY^MDC|||||OFF|||F
OBX|192|NM|722176^MDC_IDC_MSMT_LEADCHNL_RA_PACING_THRESHOLD_AMPLITUDE
^MDC|||V||NAV|||F|||20121211
OBX|193|NM|722177^MDC_IDC_MSMT_LEADCHNL_RV_PACING_THRESHOLD_AMPLITUDE
^MDC||3.0|V||>||||F|||20121211
OBX|194|NM|722179^MDC_IDC_MSMT_LEADCHNL_LV_PACING_THRESHOLD_AMPLITUDE
^MDC||0.0|V||||F|||20121210
OBX|195|NM|722240^MDC_IDC_MSMT_LEADCHNL_RA_PACING_THRESHOLD_PULSEWIDTH
^MDC|||ms||NAV|||F|||19990102
OBX|196|NM|722241^MDC_IDC_MSMT_LEADCHNL_RV_PACING_THRESHOLD_PULSEWIDTH
^MDC||0.4|ms|||||F|||19990102
OBX|197|NM|722243^MDC_IDC_MSMT_LEADCHNL_LV_PACING_THRESHOLD_PULSEWIDTH
^MDC||0.4|ms|||||F|||19990102
OBX|198|CWE|722304^MDC_IDC_MSMT_LEADCHNL_RA_PACING_THRESHOLD_MEASUREMENT_METHOD
^MDC||754369^MDC_IDC_ENUM_MEASUREMENT_METHOD_ProgrammerManual^MDC|||||F
OBX|199|CWE|722305^MDC_IDC_MSMT_LEADCHNL_RV_PACING_THRESHOLD_MEASUREMENT_METHOD
^MDC||754369^MDC_IDC_ENUM_MEASUREMENT_METHOD_ProgrammerManual^MDC|||||F
OBX|200|CWE|722307^MDC_IDC_MSMT_LEADCHNL_LV_PACING_THRESHOLD_MEASUREMENT_METHOD
^MDC||754369^MDC_IDC_ENUM_MEASUREMENT_METHOD_ProgrammerManual^MDC|||||F
OBX|201|CWE|722368^MDC_IDC_MSMT_LEADCHNL_RA_PACING_THRESHOLD_POLARITY
^MDC||754305^MDC_IDC_ENUM_POLARITY_UNI^MDC|||||F
OBX|202|CWE|722369^MDC_IDC_MSMT_LEADCHNL_RV_PACING_THRESHOLD_POLARITY
^MDC||754306^MDC_IDC_ENUM_POLARITY_BI^MDC|||||F
OBX|203|CWE|722371^MDC_IDC_MSMT_LEADCHNL_LV_PACING_THRESHOLD_POLARITY
^MDC||754306^MDC_IDC_ENUM_POLARITY_BI^MDC|||||F
OBX|204|NM|722432^MDC_IDC_MSMT_LEADCHNL_RA_IMPEDANCE_VALUE
^MDC||200|ohms||<||||F|||20121211
OBX|205|NM|722433^MDC_IDC_MSMT_LEADCHNL_RV_IMPEDANCE_VALUE
^MDC||200|ohms||>||||F|||20121211
OBX|206|NM|722435^MDC_IDC_MSMT_LEADCHNL_LV_IMPEDANCE_VALUE
^MDC||201|ohms|||F|||20121209
OBX|207|CWE|722496^MDC_IDC_MSMT_LEADCHNL_RA_IMPEDANCE_POLARITY
^MDC||754305^MDC_IDC_ENUM_POLARITY_UNI^MDC|||||F
OBX|208|CWE|722497^MDC_IDC_MSMT_LEADCHNL_RV_IMPEDANCE_POLARITY
^MDC||754305^MDC_IDC_ENUM_POLARITY_UNI^MDC|||||F
OBX|209|CWE|722499^MDC_IDC_MSMT_LEADCHNL_LV_IMPEDANCE_POLARITY
^MDC||754306^MDC_IDC_ENUM_POLARITY_BI^MDC|||||F
OBX|210|DTM|722560^MDC_IDC_MSMT_LEADHVCHNL_DTM_START^MDC||1|20121109|||||F
OBX|211|NM|722624^MDC_IDC_MSMT_LEADHVCHNL_IMPEDANCE^MDC||1||ohms||NAV|||F
OBX|212|CWE|722688^MDC_IDC_MSMT_LEADHVCHNL_MEASUREMENT_TYPE
^MDC||754433^MDC_IDC_ENUM_HVCHNL_MEASUREMENT_TYPE_LowVoltage^MDC|||||F
OBX|213|CWE|722752^MDC_IDC_MSMT_LEADHVCHNL_STATUS^MDC||1|754241
^MDC_IDC_ENUM_CHANNEL_STATUS_CheckLead^MDC|||||F
OBX|214|NM|729344^MDC_IDC_SET_CRT_LVRV_DELAY^MDC||-100|ms|||||F
OBX|215|CWE|729408^MDC_IDC_SET_CRT_PACED_CHAMBERS^MDC||755265
^MDC_IDC_ENUM_CRT_PACED_CHAMBERS_RV_Only^MDC|||||F
OBX|216|NM|729536^MDC_IDC_SET_LEADCHNL_RA_SENSING_SENSITIVITY^MDC||0.5|mV|||||F
OBX|217|NM|729537^MDC_IDC_SET_LEADCHNL_RV_SENSING_SENSITIVITY^MDC||0.9|mV|||||F
OBX|218|NM|729539^MDC_IDC_SET_LEADCHNL_LV_SENSING_SENSITIVITY^MDC||1.0|mV|||||F
OBX|219|CWE|729600^MDC_IDC_SET_LEADCHNL_RA_SENSING_POLARITY^MDC|||||OFF|||F
OBX|220|CWE|729601^MDC_IDC_SET_LEADCHNL_RV_SENSING_POLARITY^MDC||754305
^MDC_IDC_ENUM_POLARITY_UNI^MDC|||||F
OBX|221|CWE|729676^MDC_IDC_SET_LEADCHNL_LV_SENSING_ANODE_LOCATION^MDC||754498
^MDC_IDC_ENUM_ELECTRODE_LOCATION_RV^MDC|||||F

```

OBX|222|CWE|729740^MDC\_IDC\_SET\_ZONE\_TYPE^MDC|||||OFF||||F  
OBX|223|CWE|729804^MDC\_IDC\_SET\_ZONE\_TYPE^MDC|||||OFF||||F  
OBX|224|CWE|729868^MDC\_IDC\_SET\_ZONE\_TYPE^MDC|||||OFF||||F  
OBX|225|CWE|729920^MDC\_IDC\_SET\_ZONE\_TYPE^MDC||754625  
^MDC\_IDC\_ENUM\_ELECTRODE\_NAME\_Tip^MDC|||||F  
OBX|226|CWE|729921^MDC\_IDC\_SET\_ZONE\_TYPE^MDC||754625  
^MDC\_IDC\_ENUM\_ELECTRODE\_NAME\_AdaptiveSensing^MDC|||||F  
OBX|227|CWE|729923^MDC\_IDC\_SET\_ZONE\_TYPE^MDC||754626  
^MDC\_IDC\_ENUM\_ELECTRODE\_NAME\_FixedSensing^MDC|||||F  
OBX|228|NM|729984^MDC\_IDC\_SET\_ZONE\_TYPE^MDC||5.1|V|||||F  
OBX|229|NM|729985^MDC\_IDC\_SET\_ZONE\_TYPE^MDC||5.0|V|||||F  
OBX|230|NM|729987^MDC\_IDC\_SET\_ZONE\_TYPE^MDC||2.8|V|||||F  
OBX|231|NM|730048^MDC\_IDC\_SET\_ZONE\_TYPE^MDC||100.0|ms|||||F  
OBX|232|NM|730049^MDC\_IDC\_SET\_ZONE\_TYPE^MDC||200.0|ms|||||F  
OBX|233|NM|730051^MDC\_IDC\_SET\_ZONE\_TYPE^MDC||300.0|ms|||||F  
OBX|234|CWE|730112^MDC\_IDC\_SET\_ZONE\_TYPE^MDC||754305  
^MDC\_IDC\_ENUM\_POLARITY\_UNI^MDC|||||F  
OBX|235|CWE|730113^MDC\_IDC\_SET\_ZONE\_TYPE^MDC||754305  
^MDC\_IDC\_ENUM\_POLARITY\_UNI^MDC|||||F  
OBX|236|CWE|730188^MDC\_IDC\_SET\_ZONE\_TYPE^MDC||754498  
^MDC\_IDC\_ENUM\_ELECTRODE\_LOCATION\_RV^MDC|||||F  
OBX|237|CWE|730252^MDC\_IDC\_SET\_ZONE\_TYPE^MDC||754564  
^MDC\_IDC\_ENUM\_ELECTRODE\_NAME\_Ring2^MDC|||||F  
OBX|238|CWE|730316^MDC\_IDC\_SET\_ZONE\_TYPE^MDC||754500  
^MDC\_IDC\_ENUM\_ELECTRODE\_LOCATION\_LV^MDC|||||F  
OBX|239|CWE|730380^MDC\_IDC\_SET\_ZONE\_TYPE^MDC||754566  
^MDC\_IDC\_ENUM\_ELECTRODE\_NAME\_Ring4^MDC|||||F  
OBX|240|CWE|730432^MDC\_IDC\_SET\_ZONE\_TYPE^MDC||754690  
^MDC\_IDC\_ENUM\_PACING\_CAPTURE\_MODE\_FixedPacing^MDC|||||F  
OBX|241|CWE|730433^MDC\_IDC\_SET\_ZONE\_TYPE^MDC||754691  
^MDC\_IDC\_ENUM\_PACING\_CAPTURE\_MODE\_MonitorCapture^MDC|||||F  
OBX|242|CWE|730435^MDC\_IDC\_SET\_ZONE\_TYPE^MDC||754690  
^MDC\_IDC\_ENUM\_PACING\_CAPTURE\_MODE\_FixedPacing^MDC|||||F  
OBX|243|CWE|730752^MDC\_IDC\_SET\_ZONE\_TYPE^MDC||754760^MDC\_IDC\_ENUM\_BRADY\_MODE\_DDD  
^MDC|||||F  
OBX|244|NM|730880^MDC\_IDC\_SET\_ZONE\_TYPE^MDC||100|{beats}/min|||||F  
OBX|245|ST|731072^MDC\_IDC\_SET\_ZONE\_TYPE^MDC||Accéléromètre + VM|||||F  
OBX|246|NM|731136^MDC\_IDC\_SET\_ZONE\_TYPE^MDC||130|{beats}/min|||||F  
OBX|247|NM|731200^MDC\_IDC\_SET\_ZONE\_TYPE^MDC||180|{beats}/min|||||F  
OBX|248|NM|731265^MDC\_IDC\_SET\_ZONE\_TYPE^MDC||102|ms|||||F  
OBX|249|NM|731266^MDC\_IDC\_SET\_ZONE\_TYPE^MDC||101|ms|||||F  
OBX|250|NM|731329^MDC\_IDC\_SET\_ZONE\_TYPE^MDC||104|ms|||||F  
OBX|251|NM|731330^MDC\_IDC\_SET\_ZONE\_TYPE^MDC||103|ms|||||F  
OBX|252|CWE|731392^MDC\_IDC\_SET\_ZONE\_TYPE^MDC||754763  
^MDC\_IDC\_ENUM\_BRADY\_MODE\_DDIR^MDC|||||F  
OBX|253|NM|731456^MDC\_IDC\_SET\_ZONE\_TYPE^MDC||130|{beats}/min|||||F  
OBX|254|CWE|731520^MDC\_IDC\_SET\_ZONE\_TYPE^MDC||754817  
^MDC\_IDC\_ENUM\_THERAPY\_STATUS\_On^MDC|||||F  
OBX|255|CWE|731648^MDC\_IDC\_SET\_ZONE\_TYPE^MDC||754945^MDC\_IDC\_ENUM\_ZONE\_TYPE\_Zone\_VF  
^MDC|||||F  
OBX|256|CWE|731712^MDC\_IDC\_SET\_ZONE\_TYPE^MDC||771139  
^MDC\_IDC\_ENUM\_ZONE\_TYPE\_BSX-Zone\_VF^MDC|||||F  
OBX|257|CWE|731776^MDC\_IDC\_SET\_ZONE\_TYPE^MDC||755009  
^MDC\_IDC\_ENUM\_ZONE\_STATUS\_Active^MDC|||||F  
OBX|258|NM|731840^MDC\_IDC\_SET\_ZONE\_TYPE^MDC||462|ms|||||F  
OBX|259|CWE|732097^MDC\_IDC\_SET\_ZONE\_TYPE^MDC||755073  
^MDC\_IDC\_ENUM\_ATP\_TYPE\_Burst^MDC|||||F  
OBX|260|NM|732161^MDC\_IDC\_SET\_ZONE\_TYPE^MDC||1|1|||||F

```

OBX|261|NM|732225^MDC_IDC_SET_ZONE_SHOCK_ENERGY_1^MDC|1|21.1|J|||||F
OBX|262|NM|732289^MDC_IDC_SET_ZONE_NUM_SHOCKS_1^MDC|1|1|||||F
OBX|263|NM|732226^MDC_IDC_SET_ZONE_SHOCK_ENERGY_2^MDC|1|31.1|J|||||F
OBX|264|NM|732290^MDC_IDC_SET_ZONE_NUM_SHOCKS_2^MDC|1|1|||||F
OBX|265|NM|732227^MDC_IDC_SET_ZONE_SHOCK_ENERGY_3^MDC|1|41.1|J|||||F
OBX|266|NM|732291^MDC_IDC_SET_ZONE_NUM_SHOCKS_3^MDC|1|6|||||F
OBX|267|CWE|731648^MDC_IDC_SET_ZONE_TYPE^MDC|2|754946^MDC_IDC_ENUM_ZONE_TYPE_Zone_VT
^MDC|||||F
OBX|268|CWE|731712^MDC_IDC_SET_ZONE_VENDOR_TYPE^MDC|2|771137
^MDC_IDC_ENUM_ZONE_VENDOR_TYPE_BSX-Zone_VT^MDC|||||F
OBX|269|CWE|731776^MDC_IDC_SET_ZONE_STATUS^MDC|2|755009
^MDC_IDC_ENUM_ZONE_STATUS_Active^MDC|||||F
OBX|270|NM|731840^MDC_IDC_SET_ZONE_DETECTION_INTERVAL^MDC|2|463|ms|||||F
OBX|271|CWE|732097^MDC_IDC_SET_ZONE_TYPE_ATP_1^MDC|2|755073
^MDC_IDC_ENUM_ATP_TYPE_Burst^MDC|||||F
OBX|272|NM|732161^MDC_IDC_SET_ZONE_NUM_ATP_SEQS_1^MDC|2|2|||||F
OBX|273|CWE|732098^MDC_IDC_SET_ZONE_TYPE_ATP_2^MDC|2|755074
^MDC_IDC_ENUM_ATP_TYPE_Ramp^MDC|||||F
OBX|274|NM|732162^MDC_IDC_SET_ZONE_NUM_ATP_SEQS_2^MDC|2|3|||||F
OBX|275|NM|732225^MDC_IDC_SET_ZONE_SHOCK_ENERGY_1^MDC|2|22.2|J|||||F
OBX|276|NM|732289^MDC_IDC_SET_ZONE_NUM_SHOCKS_1^MDC|2|1|||||F
OBX|277|NM|732226^MDC_IDC_SET_ZONE_SHOCK_ENERGY_2^MDC|2|32.2|J|||F
OBX|278|NM|732290^MDC_IDC_SET_ZONE_NUM_SHOCKS_2^MDC|2|1|||||F
OBX|279|NM|732227^MDC_IDC_SET_ZONE_SHOCK_ENERGY_3^MDC|2|42.2|J|||||F
OBX|280|NM|732291^MDC_IDC_SET_ZONE_NUM_SHOCKS_3^MDC|2|3|||F
OBX|281|CWE|731648^MDC_IDC_SET_ZONE_TYPE^MDC|3|754946^MDC_IDC_ENUM_ZONE_TYPE_Zone_VT
^MDC|||||F
OBX|282|CWE|731712^MDC_IDC_SET_ZONE_VENDOR_TYPE^MDC|3|771138
^MDC_IDC_ENUM_ZONE_VENDOR_TYPE_BSX-Zone_VT-1^MDC|||||F
OBX|283|CWE|731776^MDC_IDC_SET_ZONE_STATUS^MDC|3|755009
^MDC_IDC_ENUM_ZONE_STATUS_Active^MDC|||||F
OBX|284|NM|731840^MDC_IDC_SET_ZONE_DETECTION_INTERVAL^MDC|3|465|ms|||||F
OBX|285|CWE|732097^MDC_IDC_SET_ZONE_TYPE_ATP_1^MDC|3|755074
^MDC_IDC_ENUM_ATP_TYPE_Ramp^MDC|||||F
OBX|286|NM|732161^MDC_IDC_SET_ZONE_NUM_ATP_SEQS_1^MDC|3|4|||F
OBX|287|CWE|732098^MDC_IDC_SET_ZONE_TYPE_ATP_2^MDC|3|755076
^MDC_IDC_ENUM_ATP_TYPE_RampScan^MDC|||||F
OBX|288|NM|732162^MDC_IDC_SET_ZONE_NUM_ATP_SEQS_2^MDC|3|5|||F
OBX|289|NM|732225^MDC_IDC_SET_ZONE_SHOCK_ENERGY_1^MDC|3|23.2|J|||||F
OBX|290|NM|732289^MDC_IDC_SET_ZONE_NUM_SHOCKS_1^MDC|3|1|||F
OBX|291|NM|732226^MDC_IDC_SET_ZONE_SHOCK_ENERGY_2^MDC|3|33.2|J|||||F
OBX|292|NM|732290^MDC_IDC_SET_ZONE_NUM_SHOCKS_2^MDC|3|1|||F
OBX|293|NM|732227^MDC_IDC_SET_ZONE_SHOCK_ENERGY_3^MDC|3|43.2|J|||F
OBX|294|NM|732291^MDC_IDC_SET_ZONE_NUM_SHOCKS_3^MDC|3|2|||F
OBX|295|DTM|737489^MDC_IDC_STAT_DTM_START^MDC||20120522|||||F
OBX|296|DTM|737490^MDC_IDC_STAT_DTM_END^MDC||20120522|||||F
OBX|297|DTM|737505^MDC_IDC_STAT_BRADY_DTM_START^MDC||20120522|||||F
OBX|298|DTM|737506^MDC_IDC_STAT_BRADY_DTM_END^MDC||20120522|||||F
OBX|299|NM|737520^MDC_IDC_STAT_BRADY_RA_PERCENT_PACED^MDC||0|%|||||F
OBX|300|NM|737536^MDC_IDC_STAT_BRADY_RV_PERCENT_PACED^MDC||0|%|||||F
OBX|301|DTM|737777^MDC_IDC_STAT_CRT_DTM_START^MDC||20120522|||||F
OBX|302|DTM|737778^MDC_IDC_STAT_CRT_DTM_END^MDC||20120522|||||F
OBX|303|NM|737792^MDC_IDC_STAT_CRT_LV_PERCENT_PACED^MDC||0|%|||||F
OBX|304|CWE|737952^MDC_IDC_STAT_EPISODE_TYPE^MDC|1|754882
^MDC_IDC_ENUM_EPISODE_TYPE_Epis_VT^MDC|||||F
OBX|305|CWE|737984^MDC_IDC_STAT_EPISODE_VENDOR_TYPE^MDC|1|771077
^MDC_IDC_ENUM_EPISODE_VENDOR_TYPE_BSX-Epis_NSVT^MDC|||||F
OBX|306|NM|738000^MDC_IDC_STAT_EPISODE_RECENT_COUNT^MDC|1|0|||||F
OBX|307|DTM|738017^MDC_IDC_STAT_EPISODE_RECENT_COUNT_DTM_START^MDC|1|20120522|||||F

```

OBX|308|DTM|738018^MDC\_IDC\_STAT\_EPISODE\_RECENT\_COUNT\_DTM\_END^MDC|1|20120522|||||F  
OBX|309|CWE|737952^MDC\_IDC\_STAT\_EPISODE\_TYPE^MDC|1|754882  
^MDC\_IDC\_ENUM\_EPISODE\_TYPE\_Epis\_VT^MDC|||||F  
OBX|310|CWE|737984^MDC\_IDC\_STAT\_EPISODE\_VENDOR\_TYPE^MDC|1|||||F  
OBX|311|NM|738000^MDC\_IDC\_STAT\_EPISODE\_RECENT\_COUNT^MDC|1|0|||||F  
OBX|312|DTM|738017^MDC\_IDC\_STAT\_EPISODE\_RECENT\_COUNT\_DTM\_START^MDC|1|20120522|||||F  
OBX|313|DTM|738018^MDC\_IDC\_STAT\_EPISODE\_RECENT\_COUNT\_DTM\_END^MDC|1|20120522|||||F  
OBX|314|CWE|737952^MDC\_IDC\_STAT\_EPISODE\_TYPE^MDC|2|754884  
^MDC\_IDC\_ENUM\_EPISODE\_TYPE\_Epis\_SVT^MDC|||||F  
OBX|315|CWE|737984^MDC\_IDC\_STAT\_EPISODE\_VENDOR\_TYPE^MDC|2|771076  
^MDC\_IDC\_ENUM\_EPISODE\_VENDOR\_TYPE\_BSX-Epis\_SVT^MDC|||||F  
OBX|316|NM|738000^MDC\_IDC\_STAT\_EPISODE\_RECENT\_COUNT^MDC|2|0|||||F  
OBX|317|DTM|738017^MDC\_IDC\_STAT\_EPISODE\_RECENT\_COUNT\_DTM\_START^MDC|2|20120522|||||F  
OBX|318|DTM|738018^MDC\_IDC\_STAT\_EPISODE\_RECENT\_COUNT\_DTM\_END^MDC|2|20120522|||||F  
OBX|319|CWE|737952^MDC\_IDC\_STAT\_EPISODE\_TYPE^MDC|4|754883  
^MDC\_IDC\_ENUM\_EPISODE\_TYPE\_Epis\_ATAF^MDC|||||F  
OBX|320|CWE|737984^MDC\_IDC\_STAT\_EPISODE\_VENDOR\_TYPE^MDC|4|771078  
^MDC\_IDC\_ENUM\_EPISODE\_VENDOR\_TYPE\_BSX-Epis\_ATR^MDC|||||F  
OBX|321|NM|738000^MDC\_IDC\_STAT\_EPISODE\_RECENT\_COUNT^MDC|4|0|||||F  
OBX|322|DTM|738017^MDC\_IDC\_STAT\_EPISODE\_RECENT\_COUNT\_DTM\_START^MDC|4|20120522|||||F  
OBX|323|DTM|738018^MDC\_IDC\_STAT\_EPISODE\_RECENT\_COUNT\_DTM\_END^MDC|4|20120522|||||F  
OBX|324|CWE|737952^MDC\_IDC\_STAT\_EPISODE\_TYPE^MDC|5|754888  
^MDC\_IDC\_ENUM\_EPISODE\_TYPE\_Epis\_Other^MDC|||||F  
OBX|325|CWE|737984^MDC\_IDC\_STAT\_EPISODE\_VENDOR\_TYPE^MDC|5|||||F  
OBX|326|NM|738000^MDC\_IDC\_STAT\_EPISODE\_RECENT\_COUNT^MDC|5|0|||||F  
OBX|327|DTM|738017^MDC\_IDC\_STAT\_EPISODE\_RECENT\_COUNT\_DTM\_START^MDC|5|20120522|||||F  
OBX|328|DTM|738018^MDC\_IDC\_STAT\_EPISODE\_RECENT\_COUNT\_DTM\_END^MDC|5|20120522|||||F  
OBX|329|CWE|737952^MDC\_IDC\_STAT\_EPISODE\_TYPE^MDC|6|754881  
^MDC\_IDC\_ENUM\_EPISODE\_TYPE\_Epis\_VF^MDC|||||F  
OBX|330|CWE|737984^MDC\_IDC\_STAT\_EPISODE\_VENDOR\_TYPE^MDC|6|771073  
^MDC\_IDC\_ENUM\_EPISODE\_VENDOR\_TYPE\_BSX-Epis\_VF^MDC|||||F  
OBX|331|NM|738000^MDC\_IDC\_STAT\_EPISODE\_RECENT\_COUNT^MDC|6|1|||||F  
OBX|332|DTM|738017^MDC\_IDC\_STAT\_EPISODE\_RECENT\_COUNT\_DTM\_START^MDC|6|20120522|||||F  
OBX|333|DTM|738018^MDC\_IDC\_STAT\_EPISODE\_RECENT\_COUNT\_DTM\_END^MDC|6|20120522|||||F  
OBX|334|CWE|737952^MDC\_IDC\_STAT\_EPISODE\_TYPE^MDC|7|754882  
^MDC\_IDC\_ENUM\_EPISODE\_TYPE\_Epis\_VT^MDC|||||F  
OBX|335|CWE|737984^MDC\_IDC\_STAT\_EPISODE\_VENDOR\_TYPE^MDC|7|771074  
^MDC\_IDC\_ENUM\_EPISODE\_VENDOR\_TYPE\_BSX-Epis\_VT^MDC|||||F  
OBX|336|NM|738000^MDC\_IDC\_STAT\_EPISODE\_RECENT\_COUNT^MDC|7|2|||||F  
OBX|337|DTM|738017^MDC\_IDC\_STAT\_EPISODE\_RECENT\_COUNT\_DTM\_START^MDC|7|20120522|||||F  
OBX|338|DTM|738018^MDC\_IDC\_STAT\_EPISODE\_RECENT\_COUNT\_DTM\_END^MDC|7|20120522|||||F  
OBX|339|CWE|737952^MDC\_IDC\_STAT\_EPISODE\_TYPE^MDC|8|754882  
^MDC\_IDC\_ENUM\_EPISODE\_TYPE\_Epis\_VT^MDC|||||F  
OBX|340|CWE|737984^MDC\_IDC\_STAT\_EPISODE\_VENDOR\_TYPE^MDC|8|771075  
^MDC\_IDC\_ENUM\_EPISODE\_VENDOR\_TYPE\_BSX-Epis\_VT-1^MDC|||||F  
OBX|341|NM|738000^MDC\_IDC\_STAT\_EPISODE\_RECENT\_COUNT^MDC|8|3|||||F  
OBX|342|DTM|738017^MDC\_IDC\_STAT\_EPISODE\_RECENT\_COUNT\_DTM\_START^MDC|8|20120522|||||F  
OBX|343|DTM|738018^MDC\_IDC\_STAT\_EPISODE\_RECENT\_COUNT\_DTM\_END^MDC|8|20120522|||||F  
OBX|344|CWE|737952^MDC\_IDC\_STAT\_EPISODE\_TYPE^MDC|9|754884  
^MDC\_IDC\_ENUM\_EPISODE\_TYPE\_Epis\_Monitor^MDC|||||F  
OBX|345|CWE|737984^MDC\_IDC\_STAT\_EPISODE\_VENDOR\_TYPE^MDC|9|||||F  
OBX|346|NM|738000^MDC\_IDC\_STAT\_EPISODE\_RECENT\_COUNT^MDC|9|4|||||F  
OBX|347|DTM|738017^MDC\_IDC\_STAT\_EPISODE\_RECENT\_COUNT\_DTM\_START^MDC|9|20120522|||||F  
OBX|348|DTM|738018^MDC\_IDC\_STAT\_EPISODE\_RECENT\_COUNT\_DTM\_END^MDC|9|20120522|||||F

Outdated version. Do not use.  
Version überholt. Nicht verwenden.  
Version obsoète. Ne pas utiliser.  
Versión obsoleta. No utilizar.  
Versione obsoleta. No utilizzare.  
Verouderde versie. Niet gebruiken.  
Föråldrad version. Använd ej.  
Παλιά έκδοση. Μην την χρησιμοποιείτε.  
Versão obsoleta. Não utilize.  
Forældet version. Må ikke anvendes.  
Zastaralå verze. Nepoužívat.  
Utdatert versjon. Skal ikke brukes.  
Zastaraná verzia. Nepoužívat.  
Elavult verzió. Ne használja!  
Wersja nieaktualna. Nie używać.

## PRÉSENTATION

---

### CHAPITRE 5

Ce chapitre traite des sujets suivants :

- “Présentation des messages HL7” en page 5-2

Outdated version. Do not use.  
Version überholt. Nicht verwenden.  
Version obsoète. Ne pas utiliser.  
Versión obsoleta. No utilizar.  
Versione obsoleta. No utilizzare.  
Verouderde versie. Niet gebruiken.  
Föråldrad version. Använd ej.  
Þaðið ekðoðn. Myndi ekðast að þaðið ekðoðn.  
Versão obsoleta. Não utilize.  
Forældet version. Må ikke anvendes.  
Zastaralá verze. Nepoužívat.  
Utdatert versjon. Skal ikke brukes.  
Zastaraná verzia. Nepoužívat.  
Elavult verzió. Ne használja!  
Wersja nieaktualna. Nie używać.

## PRÉSENTATION DES MESSAGES HL7

Le système de surveillance à distance des patients Boston Scientific LATITUDE crée des messages HL7 de Transmission non sollicitée d'un résultat d'examen (Observation Result Unsolicited ou ORU) basés sur les spécifications et les définitions publiées dans ce document. Ces messages sont utilisés pour transférer les données des patients dans un Dossier Médical Informatisé (DMI).

Ce document est destiné aux utilisateurs de l'outil Boston Scientific LATITUDE qui utilisent les systèmes DMI pour suivre et gérer les données des patients.

**REMARQUE :** *les personnes lisant cette section doivent être familiarisées avec la terminologie HL7 2.x, la syntaxe de la spécification, les types de données, les structures de messages et la sémantique des messages de type ORU. Pour plus d'informations concernant les messages HL7, visiter [www.hl7.org](http://www.hl7.org).*

# SPÉCIFICATION DES MESSAGES HL7 POUR LE SYSTÈME LATITUDE

## CHAPITRE 6

Ce chapitre traite des sujets suivants :

- “Spécification des messages HL7 pour le système LATITUDE” en page 6-2
- “Structure du segment MSH” en page 6-3
- “Structure du segment PID” en page 6-4
- “Structure du segment NTE” en page 6-5
- “Structure du segment PV1” en page 6-6
- “Structure du segment PV2” en page 6-7
- “Structure du segment OBR” en page 6-7
- “Structure du segment OBX” en page 6-9
- “Structure du segment ZUX” en page 6-10

## SPÉCIFICATION DES MESSAGES HL7 POUR LE SYSTÈME LATITUDE

Le fichier LATITUDE HL7 est basé sur la norme du message de Transmission non sollicitée d'un résultat d'examen (Observation Result Unsolicited ou ORU) HL7 2.3.1. Cette norme internationale décrit un modèle universel concernant l'interopérabilité des données électroniques médicales.

Concepts de base des messages HL7 pour le système LATITUDE : (les caractères ASCII indiqués comme délimiteurs dans ce document sont des exemples et peuvent être modifiés.)

1. Un message LATITUDE est composé de segments
2. Les trois premières lettres d'un segment correspondent à l'identifiant du type de segment
3. Un message LATITUDE contiendra toujours les types de segments suivants : MSH, PID, NTE1, PV1, OBR1, OBX (beaucoup), ZU1, ZU2
4. Les segments sont des chaînes de caractères ASCII composées de plusieurs séquences délimitées
5. Une séquence est délimitée par la barre verticale (|, soit ASCII 0x7C) placée à sa fin
6. Les séquences sont localisées et désignées par leur position numérique à l'intérieur du segment
7. L'identifiant du type de segment n'est pas pris en compte dans le codage de la séquence
8. À l'exception du type de segment MSH, la première séquence est toujours un nombre. Celui-ci, ainsi que le segment ID à trois caractères qui le précède immédiatement, sont utilisés pour identifier le segment, p. ex. NTE.1, OBR.3 et OBX.75
9. Certaines séquences peuvent contenir des sous-séquences :
  - Les éléments figurant dans les sous-séquences sont séparés par le caractère accent circonflexe (^, soit ASCII 0x5E)
  - La quantité et la longueur maximale des sous-séquences sont déterminées dans la définition de la séquence
  - Les sous-séquences vides utilisent l'accent circonflexe comme paramètre fictif
  - La sous-séquence se termine par un délimiteur de séquence (|)
10. Les segments des messages se terminent par un caractère LF (saut de ligne) ou un caractère CR (retour chariot).

Les données du patient contenues dans un message LATITUDE sont organisées en quatre rapports d'observation : Dernière interrogation, Implantation, Dernier test de sonde au cabinet et Informations sur la sonde. Les rapports d'observation consistent en un seul segment OBR suivi de plusieurs segments OBX.

Le message contient également des données résumées utiles sur le suivi, notamment des informations supplémentaires issues du rapport Quick Notes de LATITUDE.

Se reporter à l'illustration qui se trouve à gauche pour de plus amples informations.

## STRUCTURE DU SEGMENT MSH

Le segment MSH contient des informations sur l'expéditeur et le destinataire du message, le type de message, la date et l'heure du message, etc. Il constitue le premier segment du message de type ORU.

NOM DE L'ÉLÉMENT	SÉQ	SUB SEQ	DT	LEN	USAGE	CARD	TBL #	ITEM #	FIXE	EXEMPLE DE VALEUR
Séparateur de champ	1		ST	1	R	[1..1]		00001	O	
Caractères d'encodage	2		ST	4	R	[1..1]		00002	O	^~\&
Application émettrice	3		HD	180	R	[1..1]		00003	O	LATITUDE
Établissement émetteur	4		HD	180	R	[1..1]		00004	O	BOSTON SCIENTIFIC
Établissement récepteur	6		HD	180	RE	[0..1]		00006		Nom du centre
Date/heure du message	7		TS	26	R	[1..1]		00007		20060-51015 0057 +0000
Type de message	9		MSG	15	R	[1..1]		00009		
Code du message	1	ID	3	R	[1..1]	0076		O	ORU	
Événement déclencheur	2	ID	3	R	[1..1]	0003		O	R01	
ID de contrôle du message	10		ST	20	R	[1..1]		00010		25001-44
ID de traitement	11		ID	1	R	[1..1]	0103	00011		P
ID de version	12		ID	5	R	[1..1]	0104	00012	O	2.3.1
Type d'accusé de réception	15		ID	2	R	[1..1]	0155	00015	O	NE
Jeu de caractères	18		ID	6	R	[1..1]	0211	00692		8859/1 UNICODE

										Voir la note a.
Langue principale	19		CE	60	R	[0..1]		00693		Voir la note b.
ID de langue		1	ID	2	R	[0..1]				FR
Nom de la langue		2	ST	50	R	[0..1]				Français
Système d'encodage		3	ST	6	R	[0..1]				ISO639

- a. L'identifiant du jeu de caractères sera 8859/1 ou UNICODE, mais pas les deux à la fois. Boston Scientific se réserve le droit de modifier le jeu de caractères utilisé dans le message HL7. Le système recevant ce message HL7 doit vérifier le segment MSH.18 afin d'identifier le jeu de caractères utilisé dans le message HL7.
- b. Si l'élément Langue principale est vide, supposer qu'il s'agit de EN^English^ISO639. Sinon la langue du message sera identifiée.

## STRUCTURE DU SEGMENT PID

Le segment PID contient les informations d'identification du patient telles que son nom, ses codes d'identification, son code postal, etc. Ces informations servent à rattacher toutes les données concernant un même patient.

NOM DE L'ÉLÉMENT	SÉQ.	SUB SEQ	DT	LEN	USAGE	CARD	TBL #	ITEM #	FIXE	EXEMPLE DE VALEUR
ID de la transaction — PID	1		SI	1	R	[1..1]		00104	O	1
Identifiant patient	2		CX	20	R	[1..1]		00105		
ID	3	1	ST	20	R	[1..1]				42347-93618 Voir la note a.
Liste d'identifiants patients	3		CX	20	R	[1..1]		00106		
Liste des identifiants		1	ST	20	R	[1..2]				42347-93618-~ab-c1234-56 Voir les notes a, b et c.
Nom du patient	5		XPN	140	R	[0..1]		00108		Voir la note d.
Nom de famille + préfixe du nom de famille		1	CM	40	RE	[0..1]				Dupont
Prénom		2	ST	40	RE	[0..1]				Jean

2e prénom ou initiale		3	ST	40	RE	[0..1]				Michel
Suffixe		4	ST	20	RE	[0..1]				Fils
Code de représentation du nom		8	ID	1	O	[0..1]	0465			
Nom du patient auxiliaire	5		XPN	140	R	[0..1]		00108		Voir la note d.
Nom de famille + préfixe du nom de famille auxiliaire		1	CM	40	RE	[0..1]				Smith
Prénom auxiliaire		2	ST	40	RE	[0..1]				Jacques
2e prénom ou initiale auxiliaire		3	ST	40	RE	[0..1]				Jackie
Suffixe auxiliaire		4	ST	20	RE	[0..1]				Sr.
Code de représentation du nom		8	ID	1	O	[0..1]	0465			P
Date de naissance	7		TS	26	RE	[0..1]		00110		19271-209
Sexe	8		IS	1	RE	[0..1]	0001	00111		M Voir la note e.
Code postal	11	5	ST	10	RE	[0..1]				55408

- a. L'ID patient (séquence 2) et la Liste d'identifiants patients (séquence 3) contiennent un numéro unique par patient qui est généré et maintenu par le système LATITUDE.
- b. Le système LATITUDE permet aux centres d'ajouter (en option) leurs propres ID patients au système LATITUDE. Les ID patients optionnels deviennent partie intégrante du message HL7 exporté. Si ces ID patients définis par les centres sont utilisés, ils apparaissent dans la liste d'identifiants patients (séquence 3) en tant que texte après le caractère tilde (~).
- c. Ce tableau définit tous les éléments identifiant le patient utilisés dans le segment PID. Comme chaque dossier de patient est unique, les messages peuvent ne pas contenir tous les éléments d'identification des patients définis ci-dessus.
- d. Le cas échéant, le message contiendra des informations supplémentaires sur le nom du patient, comme indiqué dans le tableau. Les noms idéographique et phonétique seront inclus dans une liste HL7 au sein de la séquence PID.5. Les éléments figurant dans le tableau représentent l'ensemble maximum des informations pouvant être envoyées.
- e. La valeur U apparaît lorsque le sexe du patient est inconnu.

## STRUCTURE DU SEGMENT NTE

Le segment NTE contient des alertes et des événements survenus pour un patient particulier. Un seul message HL7 de LATITUDE peut contenir jusqu'à quatre segments NTE.

NOM DE L'ÉLÉ-MENT	SÉQ	SUB SEQ	DT	LEN	USAGE	CARD	TBL #	ITEM #	FIXE	EXEM- PLE DE VA- LEUR
ID de la transaction — NTE	1		SI	1	R	[1..1]		00096		1
Source du commentaire	2		ID	8	R	[1..1]		00097	O	LATITUDE
Commentaire	3		FT	65536	R	[1..*]		00098		Voir la description du contenu dans la note a.

- a. Il est possible d'avoir 4 segments NTE dans chaque message de suivi d'un appareil. L'identifiant de la transaction et la description de ces segments sont comme suit :
- ID de la transaction 1 - Ce segment NTE contient un rapport comprenant la série d'alertes qui sont survenues pour un patient particulier. Plusieurs alertes peuvent être associées au couple patient/médecin donné. Les alertes sont triées de sorte que toutes les alertes rouges apparaissent en premier, suivies des alertes jaunes. Un tri secondaire permet d'afficher les alertes dans leur catégorie, de la plus récente à la plus ancienne. Un maximum de 255 alertes peuvent être affichées.
  - ID de la transaction 2 - Ce segment NTE contient des informations relatives au retrait du dossier du patient du système LATITUDE. Il contiendra des informations sur la personne qui a procédé au retrait et la date du retrait.
  - ID de la transaction 3 - Ce segment NTE contient un rapport comprenant la série d'événements (épisodes enregistrés) qui sont inclus dans le téléchargement pour un patient particulier. Plusieurs événements peuvent être associés au couple patient/médecin donné. Les événements sont triés du plus récent au plus ancien et un maximum de 255 événements peuvent être affichés. La dernière ligne de ce segment contiendra les totaux de chaque type d'épisode.
  - ID de la transaction 4 - Ce segment NTE contient des informations sur l'appareil, si celui-ci se trouve dans un état devant être signalé. Il fournira un message d'avertissement et des informations concernant l'état. Si ce segment NTE existe, il doit être traité comme message hautement prioritaire à afficher à l'utilisateur final.
- b. Tous les messages HL7 de LATITUDE ne contiendront pas forcément les quatre segments NTE.

## STRUCTURE DU SEGMENT PV1

Le segment PV1 (Visite du patient) contient les informations concernant le médecin traitant du patient.

NOM DE L'ÉLÉ-MENT	SÉQ	SUB SEQ	DT	LEN	USAGE	CARD	TBL #	ITEM #	FIXE	EXEM- PLE DE VA- LEUR
ID de la transaction — PV1	1		SI	4	R	[1..1]		00131	O	1
Catégorie de patient	2		IS	1	R	[0..1]		00132	O	R
Médecin traitant	7		XCN	60	RE	[1..1]		00137		
Numéro ID (ST)		1	ST	10	RE	[1..1]				JChevalier Voir la note a.
Nom de famille + préfixe du nom		2	CM	40	RE	[1..1]				Chevalier

de famille										
Prénom		3	ST	40	RE	[0..1]				Jean
2e prénom ou initiale		4	ST	1	RE	[0..1]				B
Suffixe		5	ST	20	RE	[0..1]				Sr.

- a. Le numéro d'ID du médecin traitant est le nom de connexion au système LATITUDE du médecin.  
b. Les messages peuvent ne pas contenir tous les éléments du nom du médecin définis ci-dessus.

## STRUCTURE DU SEGMENT PV2

Le segment PV2 (Visite du patient 2) contient les informations concernant le groupe LATITUDE du patient.

NOM DE L'ÉLÉ-MENT	SÉQ	SUB SEQ	DT	LEN	USAGE	CARD	TBL #	ITEM #	FIXE	EXEM- PLE DE VA- LEUR
Nom d'entre-prise du centre	23		XON	90	O	[0..1]		00724	N	
Nom d'entre-prise (grou- pe)		1	ST	87	RE	[0..1]			N	Cardio- logie
Numéro ID (groupe de patients primaire ou secondaire)		3	NM	1	RE	[0..1]			N	1 Voir la note b.

- a. Le segment PV2 est optionnel et peut ne pas se trouver dans le fichier HL7.  
b. Cette valeur sera « 1 » si le fichier HL7 est associé au groupe LATITUDE primaire et « 2 » si il est associé au groupe secondaire.

## STRUCTURE DU SEGMENT OBR

Les segments OBR sont les en-têtes de section des segments d'information individuels sur les interrogations OBX. Ils contiennent des données telles que la date et l'heure, l'identifiant du rapport et un identifiant unique généré par le système.

NOM DE L'ÉLÉ-MENT	SEQ	SUB SEQ	DT	LEN	USAGE	CARD	TBL #	Nº ÉLÉ- MENT	FIXE	EXEM- PLE DE VA- LEUR
ID de la transac- tion — OBR	1		SI	4	R	[1:1]		00237	O	1 à 4 Voir la note a
Numéro de com- mande de l'exécu- tant	3		EI	22	R	[1:1]		00217		

Identifiant de l'entité		1	ST	15	R	[1:1]				Identifiant unique Voir la note b
ID universel du service	4		CE	200	R	[1:1]		00238		
Identifiant		1	ST	50	R	[1:1]				Boston Scientific - Dernière interrogation Voir la note a
Texte		2	ST	50	R	[1:1]				Dernière interrogation Voir la note a
Date/heure de l'observation (Nº)	7		TS	26	R	[1:1]		00241		20060-42908-0005+0000
Date/heure de fin de l'observation (Nº)	8		TS	26	RE	[0:1]		00242		20060-42908-0005+0000
Médecin prescripteur	16		XCN	120	RE	[0:1]		00226		
Numéro ID		1.	ST	50	RE	[0:1]				p. ex. JChevalier, Cardiologie, etc. Voir la note c
Champ du demandeur 1	18		ST	2	R	[1:1]		00253	O	DR Voir la note d
Rapport résultats/Changement d'état – Date/heure +	22		TS	26	RE	[0:1]		00255		20060-42908-0005+0000
État des résultats +	25		ID	1	R	[1:1]	0123	00258	O	F

- a. Le message de type ORU du système LATITUDE contient quatre segments OBR (Rapport d'observation), chacun d'entre eux contenant un ID de la transaction et un ID universel du service différents (voir le tableau ci-dessus). Chaque OBR contient plusieurs

enregistrements OBX avec des observations spécifiques en fonction du contexte. Les détails concernant les observations OBX spécifiques figurent dans la section intitulée Structure du segment OBX, à la page 9 de ce document.

- b. Le système LATITUDE génère un identifiant unique et l'enregistre en tant que Numéro de commande de l'exécutant (OBR.3) dans les quatre OBR. L'identifiant ne change pas si les observations sont renvoyées.
- c. Le médecin prescripteur (OBR.16) est le nom de connexion au système LATITUDE du médecin responsable ou du nom du groupe de patients.
- d. Le champ du demandeur 1 (OBR.18) est une valeur utilisée pour identifier le type d'observation envoyée. Il est toujours défini sur DR qui signifie Rapport de diagnostic.

## ID de groupe du rapport d'observation

ID de la transaction	Nom	Description	Identifiant de l'ID universel du service	Texte de l'ID universel du service
1	Dernière interroga-tion	Cet OBR contient les observations de la dernière séance de contrôle à distance.	Boston Scientific–Dernière interrogation	Dernière interrogation
2	Implantation	Cet OBR contient les observations générées au moment où le GI (générateur d'impulsions) a été implanté.	Boston Scientific – Implantation	Implantation
3	Dernier test de sonde au cabinet	Cet OBR contient les observations du dernier test de sonde effectué au cabinet.	BostonScientific–Dernière interrogation au cabinet	Test de sonde : au cabinet
4	Information sur la sonde	Cet OBR contient les informations sur les sondes implantées.	Boston Scientific – Sondes	Information sur la sonde

## STRUCTURE DU SEGMENT OBX

Les segments OBX contiennent les données rassemblées lors de l'interrogation la plus récente du dispositif.

NOM DE L'ÉLÉ-MENT	SEQ	SUB SEQ	DT	LEN	USAGE	CARD	TBL #	ITEM #	FIXE	EXEM-PLE DE VA-LEUR
ID de la transaction – OBX	1		SI	4	R	[1..1]		00569		Numéro de séquence commençant par 1
Type de valeur	2		ID	2	R	[1..1]	0125	00570		ST, NM, DT ou ED Voir la note a
Identifiant de l'observation	3		CE	590	R	[1..1]		00571		
Identifiant		1	ST	80	R	[1..1]				Voir la note b
Texte		2	ST	256	R	[1..1]				Voir la note b
Nom du système de codage		3	ST	20	R	[1..1]			O	GDT-LATITUDE
Valeur de l'observation	5		--	4 000	RE	[0..1]				Voir la note c

Unités	6		CE	60	RE	[0..1]				
Identifiant		1	ST	20	RE	[0..1]				Voir la note d
État des résultats de l'observation	11		ID	1	R	[1..1]	0085	00579	O	F
Date/heure de l'observation	14		TS	26	C	[0..1]		00582		20060-31717-0000+0000 Voir la note e

- Le type de valeur (OBX.2) correspond au format des données rapportées : ST - chaîne ; NM - nombre ; DT - date ; ED - données encapsulées.
- Toutes les observations sont codées à l'aide de termes spécifiques au système LATITUDE. Ces termes sont définis dans la section « Définitions des termes HL7 dans le système LATITUDE » de ce document.
- La valeur d'observation (OBX.5) correspond aux données rapportées réelles exprimées au format spécifié dans OBX.2. La longueur maximale de cette chaîne est 4 000, mais une présentation du rapport d'EGM au format PDF peut l'allonger.
- OBX.6 contient l'unité de mesure des données rapportées dans OBX.5, le cas échéant. Les unités de mesure et les notations décimales sont localisées.
- La date/heure de l'observation (OBX.14) n'est pas vide uniquement si la date et l'heure de l'observation donnée sont différentes de celles rapportées dans OBR.7. Cette valeur est une valeur requise dans les groupes d'observation OBR-1 et OBR-3, mais elle n'est pas présente dans les groupes OBR-2 et OBR-4.

## STRUCTURE DU SEGMENT ZUX

Les segments Z sont des segments personnalisés servant à transférer des informations spécifiques au système LATITUDE.

NOM DE L'ÉLÉMENT	SÉQ	SUB SEQ	DT	LEN	USAGE	CARD	TBL #	ITEM #	FIXE	EXEMPLE DE VALEUR
Type de segment	1		ST	3	R	[1..1]			O.	ZU1 ou ZU2 Voir la note a
Valeur	2		ST	200	R	[1..1]				URL ou type de rapport Voir la note a

- Les deux segments Z utilisés sont :
  - ZU1 - Cette valeur contient la chaîne URL qui permet à un utilisateur du système d'établir un lien vers le patient dans LATITUDE. Ex. <https://www.test.bostonscientific.com/access/physician/patientDetails?id=987654321>
  - ZU2 - cette valeur contient la description et la version des messages du système LATITUDE. P. ex. Rapport Résumé de l'appareil, version 6

# DÉFINITIONS DES TERMES HL7 DANS LE SYSTÈME LATITUDE

---

## CHAPITRE 7

Ce chapitre traite des sujets suivants :

- “Définitions des termes HL7 dans le système LATITUDE” en page 7-2
- “Termes OBX utilisés dans le groupe OBR-1 (Données de la dernière interrogation)” en page 7-2
- “Termes OBX utilisés dans le groupe OBR-2 (Données sur l'implantation)” en page 7-9
- “Termes OBX utilisés dans le groupe OBR-3 (Dernier test de sonde au cabinet)” en page 7-10
- “Termes OBX utilisés dans le groupe OBR-4 (Données d'information sur la sonde)” en page 7-11

## DÉFINITIONS DES TERMES HL7 DANS LE SYSTÈME LATITUDE

Toutes les observations contenues dans les segments OBX sont codées à l'aide de termes spécifiques au système LATITUDE. Les tableaux ci-dessous comprennent les listes complètes des termes OBX tels qu'ils sont utilisés dans les quatre groupes OBR. Les termes ne sont pas tous pertinents pour tous les appareils ; ils ne seront donc pas tous présents dans l'intégralité des messages.

### TERMES OBX UTILISÉS DANS LE GROUPE OBR-1 (DONNÉES DE LA DERNIÈRE INTERROGATION)

*Les termes n'apparaissent pas tous dans chaque message*

Code GDT	Nom du terme	Description	Type de données	Unité
GDT-00001	Source du résultat	La source du résultat identifie la source des données (p. ex., l'interrogation à distance)	ST	
GDT-00002	Fabricant de l'appareil	Nom de la société du fabricant de l'appareil	ST	
GDT-00003	Type d'appareil	Le type de l'appareil	ST	
GDT-00004	Nom de l'appareil	Le nom donné à l'appareil par le fabricant	ST	
GDT-00005	Nom du modèle de l'appareil	Le nom du modèle de l'appareil	ST	
GDT-00006	Numéro de modèle de l'appareil	Le numéro de modèle de l'appareil	ST	
GDT-00007	Numéro de série de l'appareil	Le numéro de série de l'appareil	ST	
GDT-00008	Indicateur de la batterie	Le pourcentage qui représente la durée de vie de la batterie.	NM	%
GDT-00009	État de la batterie	Indique une alerte ou une notification relative à l'état actuel de la batterie	ST	
GDT-00010	Tension de contrôle	La mesure de la tension de la batterie effectuée par l'appareil implanté.	ST	V
GDT-00011	Durée de charge	La durée de charge du dernier reformatage des condensateurs.	NM	s
GDT-00012	Dernier reformatage	La date du dernier reformatage des condensateurs dans l'appareil implanté.	DT	
GDT-00013	Épisodes FV	Total des épisodes de fibrillation ventriculaire : Le nombre d'épisodes dans la zone de tachycardie la plus élevée qui ont été détectés depuis la date de la dernière remise à zéro des compteurs.	ST	
GDT-00014	<ul style="list-style-type: none"> <li>Épisodes TV</li> <li>Épisodes tachy</li> <li>Épisodes TV (V&gt;A)</li> </ul>	Épisodes TV : les arythmies qui ont été détectées dans la zone TV depuis la date la dernière remise à zéro des compteurs	ST	
GDT-00015	Épisodes TV-1	Épisodes TV-1 : Arythmies dans la zone TV-1 qui ont été détectées depuis la date de la dernière remise à zéro des compteurs. Le nom du terme qui apparaîtra sera : épisodes TV ou épisodes tachy, selon l'appareil implanté.	ST	
GDT-00016	<ul style="list-style-type: none"> <li>Épisodes ventriculaires non soutenus</li> <li>Épisodes non soutenus</li> </ul>	Total des épisodes de tachycardie ventriculaire non soutenus : Le nombre d'épisodes TV non soutenus qui ont été détectés depuis la date de la dernière remise à zéro des compteurs	ST	

GDT-00017	<ul style="list-style-type: none"> <li>Commutations de mode RTA</li> <li>Épisodes RTA</li> </ul>	Commutations de mode RTA : Le nombre des commutations de mode qui ont été détectés depuis la date de la dernière remise à zéro des compteurs.	NM	
GDT-00018	Épisodes Fib A	Épisodes de fibrillation atriale : Les épisodes de fibrillation atriale qui ont été détectés depuis la date de la dernière remise à zéro des compteurs.	NM	
GDT-00019	<ul style="list-style-type: none"> <li>Épisodes TSV</li> <li>Épisodes TSV (<math>V \leq A</math>)</li> </ul>	Épisodes de tachycardie supraventriculaire (atriale) : Les épisodes TSV (TA) qui ont été détectés depuis la date de la dernière remise à zéro des compteurs.	NM	
GDT-00020	Pourcentage de stimulation atriale	Pourcentage de stimulation de l'oreillette droite : Le pourcentage de tous les événements touchant l'oreillette droite, détectés depuis la date de la dernière remise à zéro des compteurs, qui ont été stimulés.	NM	%
GDT-00021	Pourcentage de stimulation VD	Pourcentage de stimulation du ventricule droit : Le pourcentage de tous les événements touchant le ventricule droit, détectés depuis la date de la dernière remise à zéro des compteurs, qui ont été stimulés.	NM	%
GDT-00022	Pourcentage de stimulation VG	Pourcentage de stimulation du ventricule gauche : Le pourcentage de tous les événements touchant le ventricule gauche, détectés depuis la date de la dernière remise à zéro des compteurs, qui ont été stimulés.	NM	%
GDT-00023	État de la sonde auriculaire	L'état actuel de la sonde atriale droite déterminé par l'appareil en fonction d'une analyse de l'amplitude et de l'impédance de la sonde.	ST	
GDT-00024	Amplitude intrinsèque OD	L'amplitude intrinsèque de l'oreillette droite (onde P) mesurée au cours d'un test de l'amplitude intrinsèque.	ST	mV
GDT-00025	Impédance stimul. OD	L'impédance de la sonde atriale droite mesurée au cours d'un test de l'impédance de sonde.	ST	Ohms
GDT-00026	État de la sonde ventriculaire droite	L'état actuel de la sonde ventriculaire droite déterminé par l'appareil en fonction d'une analyse de l'amplitude et de l'impédance de la sonde.	ST	
GDT-00027	Amplitude intrinsèque VD	L'amplitude intrinsèque du ventricule droit (onde R) mesurée au cours d'un test de l'amplitude intrinsèque.	ST	mV
GDT-00028	Impédance stimul. VD	L'impédance de la sonde ventriculaire droite mesurée au cours d'un test de l'impédance de sonde.	ST	Ohms
GDT-00029	<ul style="list-style-type: none"> <li>État de la sonde VG</li> <li>État de la sonde ventriculaire gauche</li> </ul>	L'état actuel de la sonde ventriculaire gauche déterminé par l'appareil en fonction d'une analyse de l'amplitude et de l'impédance de la sonde.	ST	
GDT-00030	Amplitude intrinsèque VG	L'amplitude intrinsèque du ventricule gauche (onde R) mesurée au cours d'un test de l'amplitude intrinsèque.	ST	mV
GDT-00031	Impédance stimul. VG	L'impédance de la sonde ventriculaire gauche mesurée au cours d'un test de l'impédance de sonde.	ST	Ohms
GDT-00032	<ul style="list-style-type: none"> <li>État du vecteur de choc</li> <li>État d'impédance d'électrode</li> </ul>	L'état actuel du vecteur de choc déterminé par l'appareil en fonction d'une analyse de l'impédance.	ST	

GDT-00033	Impédance de choc	La mesure quotidienne de l'impédance de choc	ST	Ohms
GDT-00034	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mode tachy V</li> <li>Traitement</li> </ul>	Mode de traitement ventriculaire	ST	
GDT-00035	Mode tachy A	Mode de traitement tachy atrial.	ST	
GDT-00036	Mode brady	Mode brady (c.-à-d. mode de stimulation) : La manière dont un appareil assure le maintien de la fréquence et du rythme.	ST	
GDT-00037	Fréquence minimum	La fréquence minimum (Fmin) est la fréquence à laquelle l'appareil implanté stimule l'oreillette et/ou le ventricule lorsqu'il ne détecte aucune activité intrinsèque.	NM	min <sup>-1</sup>
GDT-00038	Fréquence maximum de suivi	Fréquence maximum de suivi : En modes DDI et I(R), la fréquence maximum de suivi (FMS) est la fréquence maximale à laquelle la stimulation ventriculaire suit en 1/1 les événements atriaux non réfractaires détectés.	NM	min <sup>-1</sup>
GDT-00039	Fréquence maximum capteur	La fréquence de stimulation asservie au capteur la plus rapide pouvant être atteinte dans un système de stimulation adaptable en fréquence.	NM	min <sup>-1</sup>
GDT-00040	Sensibilité OD	Sensibilité atriale droite : Le paramètre Sensibilité atriale indique le signal le plus petit qui sera détecté dans l'oreillette droite. Cette valeur peut être une valeur numérique exprimée en mV, une chaîne de texte (Nominal, Moins, Minimum) ou une combinaison des deux.	ST	mV
GDT-00041	Sensibilité VD	Sensibilité ventriculaire droite : Le paramètre Sensibilité ventriculaire droite indique le signal le plus petit qui sera détecté dans le ventricule droit. Cette valeur peut être une valeur numérique exprimée en mV, une chaîne de texte (Nominal, Moins, Minimum) ou une combinaison des deux.	ST	mV
GDT-00042	Sensibilité VG	Sensibilité ventriculaire gauche : Le paramètre Sensibilité ventriculaire gauche indique le signal le plus petit qui sera détecté dans le ventricule gauche. Cette valeur peut être une valeur numérique exprimée en mV, une chaîne de texte (Nominal, Moins, Minimum) ou une combinaison des deux.	ST	mV
GDT-00043	Délai AV stimulé	La valeur de réglage du Délai AV.	ST	ms
GDT-00044	AV détecté corrigé	AV détecté corrigé : Le Délai AV est raccourci par la valeur de correction programmée pour l'AV détecté après la détection d'un événement atrial. Pour les dispositifs COGNIS, TELIGEN et les dispositifs plus récents, une valeur peut être affichée, même si elle n'est pas applicable au mode programmé actuel.	ST	ms
GDT-00045	Intervalle de recherche d'hystérésis AV	Le nombre de cycles de délais AV stimulés entre les recherches de fréquence A-V	ST	cycles
GDT-00046	Recherche d'hystérésis AV Allongement de AV	L'augmentation en pourcentage du délai AV à appliquer au prochain cycle cardiaque lorsque la fonction Recherche AV est activée. Veuillez noter que cette valeur sera générée, le cas échéant, pour les appareils plus anciens. GDT-00218 sera généré, le cas échéant, pour les appareils COGNIS, TELIGEN, PROGENY et INGENIO.	NM	%
GDT-00047	<ul style="list-style-type: none"> <li>Période réfractaire A (PRAPV)</li> <li>Réfractaire A</li> </ul>	La période réfractaire atriale post-ventriculaire (PRAPV) est la période suivant un événement ventriculaire, stimulé ou détecté, pendant laquelle l'activité dans l'oreillette ne rétablit pas le cycle cardiaque ni ne déclenche une stimulation ventriculaire.	ST	ms

GDT-00048	Période réfractaire VD (PRVD)	La période réfractaire ventriculaire droite est la période suivant un événement dans le ventricule droit, stimulé ou détecté, pendant laquelle l'activité électrique détectée dans le ventricule droit ne rétablit pas les cycles de fonctionnement.	ST	ms
GDT-00049	Période réfractaire VG (PRVG)	La période réfractaire ventriculaire gauche (PRVG) est la période suivant un événement dans le ventricule gauche, stimulé ou détecté, pendant laquelle les événements intrinsèques VG ne sont pas utilisés pour rétablir les cycles de fonctionnement.	NM	ms
GDT-00050	PPVG	Période de protection ventriculaire gauche (PPVG) : La PPVG est la période suivant un événement ventriculaire gauche, stimulé ou détecté, pendant laquelle l'appareil ne stimule pas le ventricule gauche.	NM	ms
GDT-00051	Cavité de stimulation ventriculaire	Cavité stimulée : Ce paramètre détermine la configuration de la stimulation ventriculaire (stimulation ventriculaire gauche, droite ou biventriculaire).	ST	
GDT-00052	Cavité de stimulation ventriculaire Correction VG	Variation entre la délivrance d'impulsions de stimulation VD et VG. La correction est appliquée à l'impulsion de stimulation VG, basée sur la synchronisation de l'impulsion de stimulation VD. Cette correction peut avoir une valeur négative ou positive.	NM	ms
GDT-00053	Sortie de stimulation – OD	La combinaison de l'amplitude atriale droite et de la durée d'impulsion atriale droite.	ST	
GDT-00054	Sortie de stimulation – VD	La combinaison de l'amplitude ventriculaire droite et de la durée d'impulsion ventriculaire droite.	ST	
GDT-00055	Sortie de stimulation – VG	La combinaison de l'amplitude ventriculaire gauche et de la durée d'impulsion ventriculaire gauche.	ST	
GDT-00056	Mode commutation mode RTA	Mode commutation mode RTA : Le passage en mode de stimulation sans suivi lorsque le patient se retrouve en tacharythmie atriale.	ST	
GDT-00057	Fréquence de commutation mode RTA	La fréquence de réponse à la tachycardie atriale est la fréquence de stimulation à laquelle l'appareil passe dans le nouveau mode en modifiant les paramètres du traitement.	ST	min <sup>-1</sup>
GDT-00058	Zone Fib A	Seuil de fréquence Fib A : la fréquence au-dessus de laquelle un intervalle A-A se classe dans la zone Fib A.	ST	min <sup>-1</sup>
GDT-00059	Type ATP1 zone Fib A	Thérapie ATP pour la première série de traitements	ST	
GDT-00060	Nombre de salves ATP1 zone Fib A	Le nombre programmé de salves de stimulation antitachycardique atriale délivrées dans la zone Fib A par un appareil implanté pour la première série programmée de la thérapie atriale.	ST	
GDT-00061	Type ATP2 zone Fib A	Thérapie ATP pour la deuxième série de traitements programmés.	ST	
GDT-00062	Nombre de salves ATP2 zone Fib A	Le nombre programmé de salves de stimulation antitachycardique atriale délivrées dans la zone Fib A par un appareil implanté pour la deuxième série programmée de la thérapie atriale.	ST	
GDT-00063	Énergie choc 1 zone Fib A	Énergie du choc 1 dans la zone Fib A : la quantité d'énergie délivrée par le premier choc dans la zone Fib A.	ST	J
GDT-00064	Énergie choc 2 zone Fib A	Énergie du choc 2 dans la zone Fib A : la quantité d'énergie délivrée par le deuxième choc dans la zone Fib A.	ST	J

GDT-00065	Énergie choc 3 zone Fib A	Énergie du choc 3 dans la zone Fib A : la quantité d'énergie délivrée par le troisième choc dans la zone Fib A.	ST	J
GDT-00066	Zone TSV	Seuil de fréquence TSV (TA) : la fréquence au-dessus de laquelle un intervalle A-A se classe dans la zone TSV (c.-à-d. la zone TA).	NM	min <sup>-1</sup>
GDT-00067	Type ATP1 zone TSV	Le type de salves de stimulation antitachycardique atriale délivrées dans la zone TSV (c.-à-d. la zone TA) par un appareil implanté pour la première série programmée de la thérapie atriale.	ST	
GDT-00068	Nombre de salves ATP1 zone TSV	Le nombre de salves de stimulation antitachycardique atriale délivrées dans la zone TSV (c.-à-d. la zone TA) par un appareil implanté pour la première série programmée de la thérapie atriale.	ST	
GDT-00069	Type ATP2 zone TSV	Le type de salves de stimulation antitachycardique atriale délivrées dans la zone TSV (c.-à-d. la zone TA) par un appareil implanté pour la deuxième série programmée de la thérapie atriale.	ST	
GDT-00070	Nombre de salves ATP2 zone TSV	Le nombre de salves de stimulation antitachycardique atriale délivrées dans la zone TSV (c.-à-d. la zone TA) par un appareil implanté pour la deuxième série programmée de la thérapie atriale.	ST	
GDT-00071	Énergie choc 1 zone TSV	Énergie du choc 1 dans la zone TSV (TA) : la quantité d'énergie délivrée par le premier choc dans la zone TSV (c.-à-d. la zone TA).	ST	J
GDT-00072	Énergie choc 2 zone TSV	Énergie du choc 2 dans la zone TSV (TA) : la quantité d'énergie délivrée par le deuxième choc dans la zone TSV (c.-à-d. la zone TA).	ST	J
GDT-00073	Énergie choc 3 zone TSV	Énergie du choc 3 dans la zone TSV (TA) : la quantité d'énergie délivrée par le troisième choc dans la zone TSV (c.-à-d. la zone TA).	ST	J
GDT-00074	• Zone FV • Zone de choc	Seuil de fréquence FV : La fréquence au-dessus de laquelle un intervalle RR se classe dans la zone FV.	NM	min <sup>-1</sup>
GDT-00075	• Énergie choc 1 FV • Énergie du choc de la zone de choc	Énergie choc 1 FV : La quantité d'énergie délivrée par le premier choc dans la zone FV.	NM	J
GDT-00076	Énergie choc 2 FV	Énergie choc 2 FV : La quantité d'énergie délivrée par le deuxième choc dans la zone FV.	NM	J
GDT-00077	Energie de choc max FV	Énergie maximale délivrée par choc dans la zone FV : La quantité d'énergie délivrée par chaque choc restant après la délivrance du deuxième choc dans la zone FV.	NM	J
GDT-00078	Nombre de chocs supplémentaires FV	Nombre de chocs supplémentaires FV : Le nombre de chocs supplémentaires d'énergie maximale qui doivent être délivrés dans la zone FV.	NM	
GDT-00079	• Zone TV • Fréquence de détection Tachy • Zone de choc conditionnel	Seuil de fréquence TV : La fréquence au-dessus de laquelle un intervalle RR se classe dans la zone TV.	NM	min <sup>-1</sup>
GDT-00080	Type ATP1 zone TV	Le type de salves de stimulation antitachycardique ventriculaire délivrées dans la zone TV par un appareil implanté pour la première série programmée de la thérapie ventriculaire.	ST	

GDT-00081	Nombre de salves ATP1 zone TV	Le nombre de salves de stimulation antitachycardique ventriculaire délivrées dans la zone TV par un appareil implanté pour la première série programmée de la thérapie ventriculaire.	ST	
GDT-00082	Type ATP2 zone TV	Le type de salves de stimulation antitachycardique ventriculaire délivrées dans la zone TV par un appareil implanté pour la deuxième série programmée de la thérapie ventriculaire.	ST	
GDT-00083	Nombre de salves ATP2 zone TV	Le nombre de salves de stimulation antitachycardique ventriculaire délivrées dans la zone TV par un appareil implanté pour la deuxième série programmée de la thérapie ventriculaire.	ST	
GDT-00084	<ul style="list-style-type: none"> <li>Énergie choc 1 TV</li> <li>Énergie du choc de la zone de choc conditionnel</li> </ul>	Énergie choc 1 TV : La quantité d'énergie délivrée par le premier choc dans la zone TV.	ST	J
GDT-00085	Énergie choc 2 TV	Énergie choc 2 TV : La quantité d'énergie délivrée par le deuxième choc dans la zone TV.	ST	J
GDT-00086	Énergie max. du choc TV	Énergie maximale délivrée par choc dans la zone TV : La quantité d'énergie délivrée par chaque choc restant après la délivrance du deuxième choc dans la zone TV.	ST	J
GDT-00087	Nombre de chocs à énergie max. supplémentaires TV	Nombre de chocs supplémentaires dans la zone TV : Le nombre de chocs supplémentaires d'énergie maximale qui doivent être délivrés dans la zone TV.	NM	
GDT-00088	Zone TV-1	Seuil de fréquence TV-1 : La fréquence au-dessus de laquelle un intervalle RR se classe dans la zone TV-1.	NM	min <sup>-1</sup>
GDT-00089	Type ATP1 TV-1	Le type de salves de stimulation antitachycardique ventriculaire délivrées dans la zone TV-1 par un appareil implanté pour la première série de la thérapie ventriculaire.	ST	
GDT-00090	Nombre de salves ATP1 TV-1	Le nombre de salves de stimulation antitachycardique ventriculaire délivrées dans la zone TV-1 par un appareil implanté pour la première série de la thérapie ventriculaire.	ST	
GDT-00091	Type ATP2-TV-1	Le type de salves de stimulation antitachycardique ventriculaire délivrées dans la zone TV-1 par un appareil implanté pour la deuxième série de la thérapie ventriculaire.	ST	
GDT-00092	Nombre de salves ATP2 TV-1	Le nombre de salves de stimulation antitachycardique ventriculaire délivrées dans la zone TV-1 par un appareil implanté pour la deuxième série de la thérapie ventriculaire.	ST	
GDT-00093	Énergie choc 1 TV-1	Énergie choc 1 TV-1 : La quantité d'énergie délivrée par le premier choc dans la zone TV-1.	ST	J
GDT-00094	Énergie choc 2 TV-1	Énergie choc 2 TV-1 : La quantité d'énergie délivrée par le deuxième choc dans la zone TV-1.	ST	J
GDT-00095	Énergie max. du choc TV-1	Énergie maximale délivrée par choc dans la zone TV-1 : La quantité d'énergie délivrée par chaque choc restant après la délivrance du deuxième choc dans la zone TV-1.	ST	J
GDT-00096	Nombre de chocs à énergie max. supplémentaires TV-1	Nombre de chocs supplémentaires dans la zone TV-1 : Le nombre de chocs qui doivent être délivrés dans la zone TV-1.	NM	

GDT-00097	Dernière remise à zéro des compteurs	La date à partir de laquelle sont calculées les valeurs des compteurs.	ST	
GDT-00108	Date d'implantation du dispositif	La date de l'implantation de l'appareil <i>REMARQUE : la valeur d'observation sera conforme au format DT ou elle indiquera « N. R. »</i>	DT	
GDT-00119	Seuil de stimulation VD	La stimulation électrique minimale (impulsion de sortie du stimulateur) nécessaire pour déclencher de façon constante une dépolarisation ventriculaire droite (VD).	ST	
GDT-00190	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Commutation de mode inverse</li> <li>• RYTHMIQ™</li> </ul>	La manière alternative dont l'appareil assure le maintien de la fréquence et du rythme.	ST	
GDT-00191	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Configuration de la sonde OD</li> <li>• Configuration polarité (Stim./ Dét.) - OD</li> </ul>	La configuration de la sonde OD pour la stimulation et la détection.	ST	
GDT-00192	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Configuration de la sonde VD</li> <li>• Configuration polarité (Stim./ Dét.) - VD</li> </ul>	La configuration de la sonde VD pour la stimulation et la détection.	ST	
GDT-00193	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Configuration polarité VG</li> <li>• Configuration polarité (Stim./ Dét.) - VG</li> </ul>	La configuration de la sonde VG pour la stimulation et la détection.	ST	
GDT-00196	Durée minimum RTA	Durée minimum de la réponse tachycardique atriale : la durée la plus courte des épisodes de réponse tachycardique atriale depuis la date de la dernière RàZ des compteurs.	ST	
GDT-00197	Durée maximum RTA	Durée maximum de la réponse tachycardique atriale : la durée la plus longue des épisodes de réponse tachycardique atriale depuis la date de la dernière RàZ des compteurs.	ST	
GDT-00200	Fréquence sous aimant	La fréquence prévue lorsqu'un aimant est placé au-dessus de l'appareil, un indicateur de la longévité restante de la batterie.	NM	min <sup>-1</sup>
GDT-00201	Ventilation Minute	Ce paramètre spécifie le mode capteur VM pour la stimulation adaptable en fréquence. Les valeurs peuvent être Marche, Arrêt, Passif ou RTA uniquement.	ST	
GDT-00207	Accéléromètre	Ce paramètre spécifie le mode capteur XL pour la stimulation adaptable en fréquence. Les valeurs peuvent être Marche, Arrêt, Passif ou RTA uniquement.	ST	
GDT-00212	Mode Protection IRM	Il compte le nombre de fois où la protection IRM s'est déclenchée depuis la dernière réinitialisation de l'appareil implanté.	NM	
GDT-00213	Seuil de stimulation OD	La stimulation électrique minimale (impulsion de sortie du stimulateur) nécessaire pour déclencher de façon constante une dépolarisation atriale droite (OD).	ST	
GDT-00216	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Enregistrement EGM Tachy Ventriculaire</li> <li>• Mémorisation EGM tachy</li> </ul>	Paramètre qui détermine si l'enregistrement d'un EGM Tachy est en marche ou à l'arrêt. Appareils antibradycardie uniquement.	ST	
GDT-00217	ATP Zone FV	Indique si un traitement par ATP est activé dans la zone FV.	ST	

GDT-00218	Recherche d'hystérisis AV Délai AV	Le délai AV à appliquer lorsque l'appareil effectue une recherche AV. Veuillez noter que cette valeur sera générée, le cas échéant, pour les appareils COGNIS, TELIGEN, PROGENY et INGENIO. GDT-00046 sera généré, le cas échéant, pour les appareils plus anciens.	NM	ms
GDT-00219	Seuil de stimulation VG	La stimulation électrique minimale (impulsion de sortie du stimulateur) nécessaire pour déclencher de façon constante une dépolarisation ventriculaire gauche (VG).	ST	
GDT-00220	Compteur des épisodes traités depuis l'implantation	Nombre total d'épisodes traités par le S-ICD depuis l'implantation de l'appareil actuel.	NM	
GDT-00221	Compteur des épisodes traités depuis la dernière remise à zéro.	Nombre total d'épisodes traités par le S-ICD depuis la date de la dernière RàZ des compteurs.	NM	
GDT-00222	Compteur des épisodes non traités depuis l'implantation	Nombre total d'épisodes non traités par le S-ICD depuis l'implantation de l'appareil actuel.	NM	
GDT-00223	Compteur des épisodes non traités depuis la dernière remise à zéro	Nombre total d'épisodes non traités par le S-ICD depuis la date de la dernière RàZ des compteurs.	NM	
GDT-00224	Nombre de chocs délivrés depuis l'implantation	Nombre total de chocs délivrés par le S-ICD depuis l'implantation de l'appareil actuel.	NM	
GDT-00225	Nombre de chocs délivrés depuis la dernière remise à zéro	Nombre total de chocs délivrés par le S-ICD depuis la date de la dernière RàZ des compteurs.	NM	
GDT-00226	Paramètre de gain	Paramètre de gain S-ECG S-ICD.	ST	
GDT-00227	Détection de configuration	Configuration de la détection S-ICD.	ST	
GDT-00228	Stimulation post-choc	Paramètre S-ICD selon que la stimulation est activée ou désactivée après l'administration d'un choc.	ST	
GDT-00229	Polarité de choc	Valeur de polarité de choc S-ICD.	ST	
GDT-00230	Durée de la détection intelligente	Valeur de la durée de détection intelligente S-ICD.	NM	s
GDT-00231	Intervalles de la détection intelligente	Valeur de l'intervalle de détection intelligente S-ICD.	NM	
GDT-01000	Présentation du rapport d'EGM	La présentation du rapport d'EGM pour l'interrogation en cours au format PDF.	ED	

## TERMES OBX UTILISÉS DANS LE GROUPE OBR-2 (DONNÉES SUR L'IMPLANTATION)

*Les termes n'apparaissent pas tous dans chaque message*

Code GDT	Nom du terme	Description	Type de données	Unité
GDT-00001	Source du résultat	La source du résultat identifie la source des données (c'est-à-dire l'implantation).	ST	
GDT-00002	Fabricant de l'appareil	Nom de la société du fabricant de l'appareil.	ST	

GDT-00003	Type d'appareil	Le type de l'appareil.	ST	
GDT-00004	Nom de l'appareil	Le nom donné à l'appareil par le fabricant.	ST	
GDT-00005	Nom du modèle de l'appareil	Le nom du modèle de l'appareil.	ST	
GDT-00006	Numéro de modèle de l'appareil	Le numéro de modèle de l'appareil.	ST	
GDT-00007	Numéro de série de l'appareil	Le numéro de série de l'appareil	ST	
GDT-00098	Amplitude intrinsèque OD	L'amplitude intrinsèque de l'oreillette droite (onde P) mesurée au cours d'un test de l'amplitude intrinsèque.	ST	mV
GDT-00099	Impédance stimul. OD	L'impédance de la sonde atriale droite mesurée au cours d'un test de l'impédance de sonde.	ST	Ohms
GDT-00100	Seuil de stimulation OD	La stimulation électrique minimale (impulsion de sortie du stimulateur) nécessaire pour déclencher de façon constante une dépolarisation atriale droite.	ST	
GDT-00101	Amplitude intrinsèque VD	L'amplitude intrinsèque du ventricule droit (onde R) mesurée au cours d'un test de l'amplitude intrinsèque.	ST	mV
GDT-00102	Impédance stimul. VD	L'impédance de la sonde ventriculaire droite mesurée au cours d'un test de l'impédance de sonde.	ST	Ohms
GDT-00103	Seuil de stimulation VD	La stimulation électrique minimale (impulsion de sortie de la stimulation) nécessaire pour déclencher de façon constante une dépolarisation ventriculaire droite.	ST	
GDT-00104	Amplitude intrinsèque VG	L'amplitude intrinsèque du ventricule gauche (onde R) mesurée au cours d'un test de l'amplitude intrinsèque.	ST	mV
GDT-00105	Impédance stimul. VG	L'impédance de la sonde ventriculaire gauche mesurée au cours d'un test de l'impédance de sonde.	ST	Ohms
GDT-00106	Seuil de stimulation VG	La stimulation électrique minimale (impulsion de sortie de la stimulation) nécessaire pour déclencher de façon constante une dépolarisation ventriculaire gauche.	ST	
GDT-00107	Impédance de choc	Impédance de la sonde lors de la délivrance du dernier choc ventriculaire : l'impédance de choc du dernier choc ventriculaire délivré.	ST	Ohms
GDT-00108	Date d'implantation du dispositif	La date de l'implantation de l'appareil <i>REMARQUE : la valeur d'observation sera conforme au format DT ou elle indiquera « N.R. »</i>	DT	

## TERMES OBX UTILISÉS DANS LE GROUPE OBR-3 (DERNIER TEST DE SONDE AU CABINET)

*Les termes n'apparaissent pas tous dans chaque message*

Code GDT	Nom du terme	Description	Type de données	Unité
GDT-00001	Source du résultat	La source du résultat identifie la source des données (c'est-à-dire Test de sonde : au cabinet).	ST	
GDT-00002	Fabricant de l'appareil	Nom de la société du fabricant de l'appareil.	ST	
GDT-00003	Type d'appareil	Le type de l'appareil.	ST	
GDT-00004	Nom de l'appareil	Le nom donné à l'appareil par le fabricant.	ST	

GDT-00005	Nom du modèle de l'appareil	Le nom du modèle de l'appareil.	ST	
GDT-00006	Numéro de modèle de l'appareil	Le numéro de modèle de l'appareil.	ST	
GDT-00007	Numéro de série de l'appareil	Le numéro de série de l'appareil.	ST	
GDT-00108	Date d'implantation de l'appareil	La date de l'implantation de l'appareil <i>REMARQUE : la valeur d'observation sera conforme au format DT ou elle indiquera « N.R. »</i>	DT	
GDT-00109	Amplitude intrinsèque OD	L'amplitude intrinsèque de l'oreillette droite (onde P) mesurée au cours d'un test de l'amplitude intrinsèque.	ST	mV
GDT-00110	Impédance stimul. OD	L'impédance de la sonde atriale droite mesurée au cours d'un test de l'impédance de sonde.	ST	Ohms
GDT-00111	Seuil de stimulation OD	La stimulation électrique minimale (impulsion de sortie du stimulateur) nécessaire pour déclencher de façon constante une dépolarisation atriale droite.	ST	
GDT-00112	Amplitude intrinsèque VD	L'amplitude intrinsèque du ventricule droit (onde R) mesurée au cours d'un test de l'amplitude intrinsèque.	ST	mV
GDT-00113	Impédance stimul. VD	L'impédance de la sonde ventriculaire droite mesurée au cours d'un test de l'impédance de sonde.	ST	Ohms
GDT-00114	Seuil de stimulation VD	La stimulation électrique minimale (impulsion de sortie de la stimulation) nécessaire pour déclencher de façon constante une dépolarisation ventriculaire droite.	ST	
GDT-00115	Amplitude intrinsèque VG	L'amplitude intrinsèque du ventricule gauche (onde R) mesurée au cours d'un test de l'amplitude intrinsèque.	ST	mV
GDT-00116	Impédance stimul. VG	L'impédance de la sonde ventriculaire gauche mesurée au cours d'un test de l'impédance de sonde.	ST	Ohms
GDT-00117	Seuil de stimulation VG	La stimulation électrique minimale (impulsion de sortie de la stimulation) nécessaire pour déclencher de façon constante une dépolarisation ventriculaire gauche.	ST	
GDT-00118	Impédance de choc	Impédance de la sonde lors de la délivrance du dernier choc ventriculaire : l'impédance de choc du dernier choc ventriculaire délivré.	ST	Ohms

## TERMES OBX UTILISÉS DANS LE GROUPE OBR-4 (DONNÉES D'INFORMATION SUR LA SONDE)

*Les termes n'apparaissent pas tous dans chaque message*

Code GDT	Nom du terme (Voir la note a.)	Description	Type de données	Unité
GDT-00120	Sonde 1 : Date de l'implantation	La date d'implantation de la sonde.	DT	
GDT-00121	Sonde 1 : Fabricant	Le fabricant de la sonde.	ST	
GDT-00122	Sonde 1 : Numéro de modèle	Le modèle de la sonde.	ST	
GDT-00123	Sonde 1 : Numéro de série	Le numéro de série de la sonde.	ST	
GDT-00124	Sonde 1 : Polarité	La polarité de la sonde.	ST	

GDT-00125	Sonde 1 : Position	La position de la sonde.	ST	
GDT-00126	Sonde 1 : État	L'état de la sonde.	ST	
GDT-00130	Sonde 2 : Date de l'implantation	La date d'implantation de la sonde.	DT	
GDT-00131	Sonde 2 : Fabricant	Le fabricant de la sonde.	ST	
GDT-00132	Sonde 2 : Numéro de modèle	Le modèle de la sonde.	ST	
GDT-00133	Sonde 2 : Numéro de série	Le numéro de série de la sonde.	ST	
GDT-00134	Sonde 2 : Polarité	La polarité de la sonde.	ST	
GDT-00135	Sonde 2 : Position	La position de la sonde.	ST	
GDT-00136	Sonde 2 : État	L'état de la sonde.	ST	
GDT-00140	Sonde 3 : Date de l'implantation	La date d'implantation de la sonde.	DT	
GDT-00141	Sonde 3 : Fabricant	Le fabricant de la sonde.	ST	
GDT-00142	Sonde 3 : Numéro de modèle	Le modèle de la sonde.	ST	
GDT-00143	Sonde 3 : Numéro de série	Le numéro de série de la sonde.	ST	
GDT-00144	Sonde 3 : Polarité	La polarité de la sonde.	ST	
GDT-00145	Sonde 3 : Position	La position de la sonde.	ST	
GDT-00146	Sonde 3 : État	L'état de la sonde.	ST	
GDT-00150	Sonde 4 : Date de l'implantation	La date d'implantation de la sonde.	DT	
GDT-00151	Sonde 4 : Fabricant	Le fabricant de la sonde.	ST	
GDT-00152	Sonde 4 : Numéro de modèle	Le modèle de la sonde.	ST	
GDT-00153	Sonde 4 : Numéro de série	Le numéro de série de la sonde.	ST	
GDT-00154	Sonde 4 : Polarité	La polarité de la sonde.	ST	
GDT-00155	Sonde 4 : Position	La position de la sonde.	ST	
GDT-00156	Sonde 4 : État	L'état de la sonde.	ST	
GDT-00160	Sonde 5 : Date de l'implantation	La date d'implantation de la sonde.	DT	
GDT-00161	Sonde 5 : Fabricant	Le fabricant de la sonde.	ST	
GDT-00162	Sonde 5 : Numéro de modèle	Le modèle de la sonde.	ST	
GDT-00163	Sonde 5 : Numéro de série	Le numéro de série de la sonde.	ST	
GDT-00164	Sonde 5 : Polarité	La polarité de la sonde.	ST	
GDT-00165	Sonde 5 : Position	La position de la sonde.	ST	
GDT-00166	Sonde 5 : État	L'état de la sonde.	ST	
GDT-00170	Sonde 6 : Date de l'implantation	La date d'implantation de la sonde.	DT	
GDT-00171	Sonde 6 : Fabricant	Le fabricant de la sonde.	ST	
GDT-00172	Sonde 6 : Numéro de modèle	Le modèle de la sonde.	ST	
GDT-00173	Sonde 6 : Numéro de série	Numéro Le numéro de série de la sonde.	ST	

GDT-00174	Sonde 6 : Polarité	La polarité de la sonde.	ST	
GDT-00175	Sonde 6 : Position	La position de la sonde.	ST	
GDT-00176	Sonde 6 : État	L'état de la sonde.	ST	
GDT-00180	Sonde 7 : Date de l'implantation	La date d'implantation de la sonde.	DT	
GDT-00181	Sonde 7 : Fabricant	Le fabricant de la sonde.	ST	
GDT-00182	Sonde 7 : Numéro de modèle	Le modèle de la sonde.	ST	
GDT-00183	Sonde 7 : Numéro de série	Le numéro de série de la sonde.	ST	
GDT-00184	Sonde 7 : Polarité	La polarité de la sonde.	ST	
GDT-00185	Sonde 7 : Position	La position de la sonde.	ST	
GDT-00186	Sonde 7 : État	L'état de la sonde.	ST	

- a. La sonde.x peut ou non être visible suivant la version du système.

Outdated version. Do not use.  
Version überholt. Nicht verwenden.  
Version obsoète. Ne pas utiliser.  
Versión obsoleta. No utilizar.  
Versione obsoleta. No utilizzare.  
Verouderde versie. Niet gebruiken.  
Föråldrad version. Använd ej.  
Паညд ශ්කෝන්. Mnv tny xpnouquotpoisj්.  
Versão obsoleta. Não utilize.  
Forældet version. Må ikke anvendes.  
Zastaralå verze. Nepoužívat.  
Utdatert versjon. Skal ikke brukes.  
Zastaraná verzia. Nepoužívat.  
Elavult verzió. Ne használja!  
Wersja nieaktualna. Nie używać.

## EXEMPLE DE FICHIER HL7

---

### CHAPITRE 8

Ce chapitre traite des sujets suivants :

- “Exemple de fichier HL7” en page 8-2
- “Exemple de Message 1 – Dispositif S-ICD” en page 8-2
- “Exemple de Message 2 – Autres Dispositifs (Pas S-ICD)” en page 8-3

Outdated version. Do not use.  
Version überholt. Nicht verwenden.  
Version obsoleté. Ne pas utiliser.  
Versión obsoleta. No utilizar.  
Versione obsoleta. No utilizzare.  
Verouderde versie. Niet gebruiken.  
Föråldrad version. Använd ej.  
Þaðið ekðoðn. Myndi ekki notaðs.  
Versão obsoleta. Não utilize.  
Forældet version. Må ikke anvendes.  
Zastaralá verze. Nepoužívat.  
Utdatert versjon. Skal ikke brukes.  
Zastaraná verzia. Nepoužívat.  
Elavult verzió. Ne használja!  
Wersja nieaktualna. Nie używać.

## EXAMPLE DE FICHIER HL7

Les exemples de fichiers HL7 qui suivent illustrent l'affichage d'un message HL7 avec le système LATITUDE. Il ne s'agit que de deux exemples parmi une multitude de résultats possibles. Les données des messages sont indiquées à titre d'hypothèse et ne contiennent pas tous les termes HL7 pour le système LATITUDE.

## EXAMPLE DE MESSAGE 1 – DISPOSITIF S-ICD

```
MSH|^~\&|LATITUDE|BOSTON SCIENTIFIC||TestClinic|20150211164341+0000|||  
ORU^R01|0|P|2.3.1|||NE|||UNICODE|fr^French^ISO639  
PID|1|1000000228|1000000228~testPatientId||testLastName^testName^^^^^I~  
testAuxLName^testAuxFName^^^^^P||19680215|U  
NTE|1|LATITUDE|\br\Mes alertes\br\-----\br\janv. 26, 2015  
11:07 EST - Alerte jaune - Épisode non traité.\br\  
janv. 26, 2015 11:04 EST - Alerte jaune - Traitement par choc administré pour  
convertir une arythmie (épisode traité).  
NTE|3|LATITUDE|\br\janv. 26, 2015 11:07 EST Non-traité\br\janv. 26, 2015 11:04 EST  
Traités, Impédance de choc : 77 Ohms\br\  
PV1|1|R  
PV2|||||||||TestDeviceGroup^^1OBR|1|1000000039|  
BostonScientific-Dernière interrogation^Dernière interrogation|  
201501260412-0600|201501260412-0600|||||||  
DR||||201501260412-0600|||F  
OBX|1|ST|GDT-00001^Résultat Source^GDT-LATITUDE||Interrogation à distance|||||F  
OBX|2|ST|GDT-00002^Fabricant de l'appareil^GDT-LATITUDE||BOSTON SCIENTIFIC|||||F  
OBX|3|ST|GDT-00003^Type de dispositif^GDT-LATITUDE||S-ICD|||||F  
OBX|4|ST|GDT-00004^Type d'appareil^GDT-LATITUDE|||||||F  
OBX|5|ST|GDT-00005^Nom du modèle de l'appareil^GDT-LATITUDE||EMBLEM S-ICD5|||||F  
OBX|6|ST|GDT-00006^Numéro du modèle de l'appareil^GDT-LATITUDE||A209|||||F  
OBX|7|ST|GDT-00007^Numéro de série de l'appareil^GDT-LATITUDE||673013248|||||F  
OBX|8|DT|GDT-00108^Date d'implantation de l'appareil^GDT-LATITUDE||20150126|||||F  
OBX|9|ED|GDT-01000^Présentation du rapport S-ECG^GDT-LATITUDE||Application^PDF^^  
Base64^{PDF code ici}|||||F||201501260412-0600  
OBX|10|ST|GDT-00009^Etat de la batterie^GDT-LATITUDE||OK|||||F  
OBX|11|NM|GDT-00008^Indicateur de la batterie^GDT-LATITUDE||98%|||||F  
OBX|12|ST|GDT-00034^Traitement^GDT-LATITUDE||ON|||||F  
OBX|13|NM|GDT-00074^Zone de choc^GDT-LATITUDE||220|min-1|||||F  
OBX|14|NM|GDT-00075^Énergie du choc de la zone de choc^GDT-LATITUDE||180|J|||||F  
OBX|15|NM|GDT-00079^Zone de choc conditionnel^GDT-LATITUDE||200|min-1|||||F  
OBX|16|NM|GDT-00084^Énergie du choc de la zone de choc conditionnel^GDT-LATITUDE||80|  
J|||||F  
OBX|17|ST|GDT-00229^Polarité de choc^GDT-LATITUDE||REV|||||F  
OBX|18|NM|GDT-00230^Durée de la détection intelligente^GDT-LATITUDE||204,69|s|||||F  
OBX|19|NM|GDT-00231^Intervalles de la détection intelligente^GDT-LATITUDE||133|||||F  
OBX|20|ST|GDT-00226^Paramètre de gain^GDT-LATITUDE||1X|||||F  
OBX|21|ST|GDT-00227^Détection de configuration^GDT-LATITUDE||Supplémentaire|||||F  
OBX|22|ST|GDT-00228^Stimulation post-choc^GDT-LATITUDE||ON|||||F  
OBX|23|ST|GDT-00097^Compteurs depuis^GDT-LATITUDE||20150126|||||F  
OBX|24|NM|GDT-00220^Compteur des épisodes traités depuis  
l'implantation^GDT-LATITUDE||1|||||F  
OBX|25|NM|GDT-00221^Compteur des épisodes traités depuis la  
dernière remise à zéro^GDT-LATITUDE||1|||||F  
OBX|26|NM|GDT-00222^Compteur des épisodes non traités depuis l'implantation^  
GDT-LATITUDE||1|||||F  
OBX|27|NM|GDT-00223^Compteur des épisodes non traités depuis la  
dernière remise à zéro^GDT-LATITUDE||1|||||F  
OBX|28|NM|GDT-00224^Nombre de chocs délivrés depuis l'implantation^GDT-  
LATITUDE||1|||||F
```

OBX|29|NM|GDT-00225^Nombre de chocs délivrés depuis la dernière remise à zéro^GDT-LATITUDE||1|||||F  
 OBX|30|ST|GDT-00032^État d'impédance d'électrode^GDT-LATITUDE||OK|||||F  
 OBR|4||1000000039|BostonScientific-Sondes^Information sur la sonde|||  
 201501260412-0600|201501260412-0600|||||||DR|||201501260412-0600|||F  
 OBX|1|ST|GDT-00121^Fabricant^GDT-LATITUDE|||  
 BOSTON SCIENTIFIC|||||F  
 OBX|2|ST|GDT-00122^  
 Numéro de modèle^GDT-LATITUDE||1030|||||F  
 OBX|3|ST|GDT-00123^Numéro de série^GDT-LATITUDE||A123456|||||F  
 ZU1|http://bsci.bossci.com:9443/clinic/emr/patient?id=492  
 ZU2|Rapport Résumé du dispositif, version 6

## EXEMPLE DE MESSAGE 2 – AUTRES DISPOSITIFS (PAS S-ICD)

MSH|^~\&|LATITUDE|BOSTON SCIENTIFIC||Buford St FR  
 Clinic|20100514141039+0000||ORU^R01|2500044|P|2.3.1|||NE|||UNICODE|FR^Français^ISO639|  
 PID|1|7067201|7067201~SMc8023||McMullen^Sherry FR2^|||19490329|F|||^75008|||||||  
 NTE|1|LATITUDE|\br\Mes alertes.br\-----\br\05 mai 2010-  
 Amplitude ventriculaire gauche intrinsèque basse détectée le 05 mai 2010.  
 Convoquer le patient pour évaluer la sonde de stimulation VG.\br\|  
 NTE|2|LATITUDE|Retiré de la liste de vérification dans LATITUDE par Ries, Cassidy\_FR  
 (KRI1359) le 14 mai 2010 à 16:10 CEST|  
 NTE|3|LATITUDE|\br\Evénements depuis le dernier contrôle(06 janv. 2010)\br\-----  
 -----.\br\|  
 PV1|1|R||||KRI1359|Ries^Kassidy\_FR^|||  
 OBR|1||2500161|BostonScientific-Dernière interrogation^Dernière  
 interrogation|||20100513151701+0000|20100513151701+0000|||KRI1359||DR|||20100513  
 151701+0000|||F||  
 OBX|1|ST|GDT-00001^Source du résultat^GDT-LATITUDE||Interrogation à distance|||||F||  
 OBX|2|ST|GDT-00002^Fabricant de l'appareil^GDT-LATITUDE||BOSTON SCIENTIFIC|||||F||  
 OBX|3|ST|GDT-00003^Type d'appareil^GDT-LATITUDE||CRT-D||||F||  
 OBX|4|ST|GDT-00004^Nom de l'appareil^GDT-LATITUDE||||||F||  
 OBX|5|ST|GDT-00005^Nom du modèle de l'appareil^GDT-LATITUDE||COGNIS 100-D||||F||  
 OBX|6|ST|GDT-00006^Numéro de modèle de l'appareil^GDT-LATITUDE||P107|||||F||  
 OBX|7|ST|GDT-00007^Numéro de série de l'appareil^GDT-LATITUDE||715381||||F||  
 OBX|8|DT|GDT-00108^Date d'implantation de l'appareil^GDT-LATITUDE||20090507|||||F||  
 OBX|9|NM|GDT-00008^Indicateur de la pile^GDT-LATITUDE||0||%|||F||  
 OBX|10|ST|GDT-00009^Etat de la pile^GDT-LATITUDE||Ok Temps approx.  
 avant explantation : N.R.|||F||  
 OBX|11|NM|GDT-00011^Durée de charge^GDT-LATITUDE||N.R.||s||||F||  
 OBX|12|DT|GDT-00012^Dernier reformatage^GDT-LATITUDE||N.R.|||F||  
 OBX|13|ST|GDT-00097^Compteurs depuis^GDT-LATITUDE||20100106|||||F||  
 OBX|14|ST|GDT-00013^Episodes FV^GDT-LATITUDE||0|||||F||  
 OBX|15|ST|GDT-00014^Episodes TV^GDT-LATITUDE||0|||||F||  
 OBX|16|ST|GDT-00015^Episodes TV-1^GDT-LATITUDE||0|||||F||  
 OBX|17|ST|GDT-00016^Episodes ventriculaires non soutenus^GDT-LATITUDE||0|||||F||  
 OBX|18|NM|GDT-00020^Pourcentage de stimulation atriale^GDT-LATITUDE||0||%||||F||  
 OBX|19|NM|GDT-00021^Pourcentage de stimulation VD^GDT-LATITUDE||0||%||||F||  
 OBX|20|NM|GDT-00022^Pourcentage de stimulation VG^GDT-LATITUDE||0||%||||F||  
 OBX|21|ST|GDT-00023^Etat de la sonde atriale droite^GDT-LATITUDE||OK|||||F||  
 OBX|22|ST|GDT-00024^Amplitude intrinsèque OD^GDT-LATITUDE|||mV||||F||  
 OBX|23|ST|GDT-00025^Impédance de stimulation OD^GDT-LATITUDE|||Ohms|||||F||  
 OBX|24|ST|GDT-00026^Etat de la sonde ventriculaire droite^GDT-LATITUDE||OK|||||F||  
 OBX|25|ST|GDT-00027^Amplitude intrinsèque VD^GDT-LATITUDE|||mV||||F||  
 OBX|26|ST|GDT-00028^Impédance stimul. VD^GDT-LATITUDE|||Ohms|||||F||  
 OBX|27|ST|GDT-00029^Etat de la sonde VG^GDT-LATITUDE||OK|||||F||  
 OBX|28|ST|GDT-00030^Amplitude VG intrinsèque^GDT-LATITUDE|||mV||||F||  
 OBX|29|ST|GDT-00031^Impédance stimul. VG^GDT-LATITUDE|||Ohms|||||F||

OBX|30|ST|GDT-00032^Etat du vecteur de choc^GDT-LATITUDE||OK|||||F||  
 OBX|31|ST|GDT-00033^Impédance de choc^GDT-LATITUDE|||Ohms|||||F||  
 OBX|32|ST|GDT-00034^Mode tachy V^GDT-LATITUDE|||Surveill. + Trait.|||||F||  
 OBX|33|ST|GDT-00036^Mode brady^GDT-LATITUDE|||DDDR|||||F||  
 OBX|34|NM|GDT-00037^Fréquence minimum^GDT-LATITUDE|||100|min<sup>-1</sup>|||||F||  
 OBX|35|NM|GDT-00038^Fréquence maximum de suivi^GDT-LATITUDE|||110|min<sup>-1</sup>|||||F||  
 OBX|36|NM|GDT-00039^Fréquence maximum capteur^GDT-LATITUDE|||110|min<sup>-1</sup>|||||F||  
 OBX|37|ST|GDT-00040^Sensibilité OD^GDT-LATITUDE|||CAG 0,25|mV|||||F||  
 OBX|38|ST|GDT-00041^Sensibilité VD^GDT-LATITUDE|||CAG 0,6|mV|||||F||  
 OBX|39|ST|GDT-00042^Sensibilité VG^GDT-LATITUDE|||CAG 1,0|mV|||||F||  
 OBX|40|ST|GDT-00043^Délai AV stimulé^GDT-LATITUDE|||30 - 300|ms|||||F||  
 OBX|41|ST|GDT-00044^AV détecté corrigé^GDT-LATITUDE|||-60|ms|||||F||  
 OBX|42|ST|GDT-00047^Période réfractaire A (PRAPV)^GDT-LATITUDE|||150 - 450|ms|||||F||  
 OBX|43|ST|GDT-00048^Période réfractaire VD (PRVD)^GDT-LATITUDE|||150 - 450|ms|||||F||  
 OBX|44|NM|GDT-00049^Période réfractaire VG (PRVG)^GDT-LATITUDE|||250|ms|||||F||  
 OBX|45|NM|GDT-00050^PPVG^GDT-LATITUDE|||400|ms|||||F||  
 OBX|46|ST|GDT-00051^Cavité de stim. ventri.^GDT-LATITUDE|||BiV|||||F||  
 OBX|47|NM|GDT-00052^Chambre de stimulation ventriculaire Correction VG^GDTLATITUDE|||0|ms|||||F||  
 OBX|48|ST|GDT-00053^Sortie de stimulation - OD^GDT-LATITUDE|||3,5 V @ 0,4 ms|||||F||  
 OBX|49|ST|GDT-00054^Sortie de stimulation - VD^GDT-LATITUDE|||3,5 V @ 0,4 ms|||||F||  
 OBX|50|ST|GDT-00055^Sortie de stimulation - VG^GDT-LATITUDE|||3,5 V @ 0,4 ms|||||F||  
 OBX|51|ST|GDT-00191^Configuration polarité (stimulation/détection) - OD^GDTLATITUDE|||Bipolaire|||||F||  
 OBX|52|ST|GDT-00192^Configuration polarité (stimulation/détection) - VD^GDTLATITUDE|||Bipolaire|||||F||  
 OBX|53|ST|GDT-00193^Configuration polarité (stimulation/détection) - VG^GDTLATITUDE|||||F||  
 OBX|54|ST|GDT-00056^Mode commutation mode RTA^GDT-LATITUDE|||DDI|||||F||  
 OBX|55|ST|GDT-00057^Fréquence de commutation de mode RTA^GDT-LATITUDE|||170|min<sup>-1</sup>|||||F||  
 OBX|56|NM|GDT-00074^Zone FV^GDT-LATITUDE|||180|min<sup>-1</sup>|||||F||  
 OBX|57|NM|GDT-00075^Energie choc 1 FV^GDT-LATITUDE|||41|J|||F||  
 OBX|58|NM|GDT-00076^Energie choc 2 FV^GDT-LATITUDE|||41|J|||F||  
 OBX|59|NM|GDT-00077^Energie choc max. FV^GDT-LATITUDE|||41|J|||F||  
 OBX|60|NM|GDT-00078^Nombre de chocs supplémentaires FV^GDT-LATITUDE|||6|||F||  
 OBX|61|NM|GDT-00079^Zone TV^GDT-LATITUDE|||160|min<sup>-1</sup>|||||F||  
 OBX|62|ST|GDT-00080^Type ATP1 zone TV^GDT-LATITUDE|||Arrêt|||||F||  
 OBX|63|ST|GDT-00081^Nombre de salves ATP1 zone TV^GDT-LATITUDE|||Arrêt|||||F||  
 OBX|64|ST|GDT-00082^Type ATP2 zone TV^GDT-LATITUDE|||Arrêt|||||F||  
 OBX|65|ST|GDT-00083^Nombre de salves ATP2 zone TV^GDT-LATITUDE|||Arrêt|||||F||  
 OBX|66|ST|GDT-00084^Energie choc 1 TV^GDT-LATITUDE|||0,1|J|||F||  
 OBX|67|ST|GDT-00085^Energie choc 2 TV^GDT-LATITUDE|||0,1|J|||F||  
 OBX|68|ST|GDT-00086^Énergie max. du choc TV^GDT-LATITUDE|||41|J|||F||  
 OBX|69|NM|GDT-00087^Nombre de chocs à énergie max. supplémentaires TV^GDTLATITUDE|||4|||||F||  
 OBX|70|NM|GDT-00088^Zone TV-1^GDT-LATITUDE|||140|min<sup>-1</sup>|||||F||  
 OBX|71|ST|GDT-00089^Type ATP1 TV-1^GDT-LATITUDE|||Arrêt|||||F||  
 OBX|72|ST|GDT-00090^Nombre de salves ATP1 TV-1^GDT-LATITUDE|||Arrêt|||||F||  
 OBX|73|ST|GDT-00091^Type ATP2 TV-1^GDT-LATITUDE|||Arrêt|||||F||  
 OBX|74|ST|GDT-00092^Nombre de salves ATP2 TV-1^GDT-LATITUDE|||Arrêt|||||F||  
 OBX|75|ST|GDT-00093^Energie choc 1 TV-1^GDT-LATITUDE|||0,1|J|||F||  
 OBX|76|ST|GDT-00094^Energie choc 2 TV-1^GDT-LATITUDE|||0,1|J|||F||  
 OBX|77|ST|GDT-00095^Energie choc max. TV-1^GDT-LATITUDE|||41|J|||F||  
 OBX|78|NM|GDT-00096^Nombre de chocs à énergie max. supplémentaires TV-1^GDTLATITUDE|||3|||||F||  
 OBR|2||2500161|BostonScientific-Implantation  
 ^Implantation|||20090507|20090507|||||F||  
 OBX|1|ST|GDT-00001^Source du résultat^GDT-LATITUDE|||Implantation|||||F||  
 OBX|2|ST|GDT-00002^Fabricant de l'appareil^GDT-LATITUDE|||BOSTON SCIENTIFIC|||||F||

OBX|3|ST|GDT-00003^Type d'appareil^GDT-LATITUDE||CRT-D|||||F||  
OBX|4|ST|GDT-00004^Nom de l'appareil^GDT-LATITUDE|||||||F||  
OBX|5|ST|GDT-00005^Nom du modèle de l'appareil^GDT-LATITUDE||COGNIS 100-D|||||F||  
OBX|6|ST|GDT-00006^Numéro de modèle de l'appareil^GDT-LATITUDE||P107|||||F||  
OBX|7|ST|GDT-00007^Numéro de série de l'appareil^GDT-LATITUDE||715381|||||F||  
OBX|8|DT|GDT-00108^Date d'implantation de l'appareil^GDT-LATITUDE||20090507|||||F||  
OBX|9|ST|GDT-00098^Amplitude intrinsèque OD^GDT-LATITUDE|||mV|||||F||  
OBX|10|ST|GDT-00099^Impédance de stimulation OD^GDT-LATITUDE|||Ohms|||||F||  
OBX|11|ST|GDT-00100^Seuil de stimulation OD^GDT-LATITUDE||V @ ms|||||F||  
OBX|12|ST|GDT-00101^Amplitude intrinsèque VD^GDT-LATITUDE|||mV|||||F||  
OBX|13|ST|GDT-00102^Impédance stimul. VD^GDT-LATITUDE|||Ohms|||||F||  
OBX|14|ST|GDT-00103^Seuil de stimulation VD^GDT-LATITUDE||V @ ms|||||F||  
OBX|15|ST|GDT-00104^Amplitude VG intrinsèque^GDT-LATITUDE|||mV|||||F||  
OBX|16|ST|GDT-00105^Impédance stimul. VG^GDT-LATITUDE|||Ohms|||||F||  
OBX|17|ST|GDT-00106^Seuil de stimulation VG^GDT-LATITUDE||V @ ms|||||F||  
OBX|18|ST|GDT-00107^Impédance de choc^GDT-LATITUDE|||Ohms|||||F||  
OBR|3||2500161|BostonScientific-Dernière fois en consult^Test de sonde :  
en consult|||||||KRI1359||DR|||||F||  
OBX|1|ST|GDT-00001^Source du résultat^GDT-LATITUDE||  
Test de sonde : en consult|||||F||  
OBX|2|ST|GDT-00002^Fabricant de l'appareil^GDT-LATITUDE||BOSTON SCIENTIFIC|||||F||  
OBX|3|ST|GDT-00003^Type d'appareil^GDT-LATITUDE||CRT-D|||||F||  
OBX|4|ST|GDT-00004^Nom de l'appareil^GDT-LATITUDE|||||||F||  
OBX|5|ST|GDT-00005^Nom du modèle de l'appareil^GDT-LATITUDE||COGNIS 100-D|||||F||  
OBX|6|ST|GDT-00006^Numéro de modèle de l'appareil^GDT-LATITUDE||P107|||||F||  
OBX|7|ST|GDT-00007^Numéro de série de l'appareil^GDT-LATITUDE||715381|||||F||  
OBX|8|DT|GDT-00108^Date d'implantation de l'appareil^GDT-LATITUDE||20090507|||||F||  
OBX|9|ST|GDT-00109^Amplitude intrinsèque OD^GDT-LATITUDE||<0,1|mV|||||F||||  
OBX|10|ST|GDT-00110^Impédance de stimulation OD^GDT-LATITUDE||<200|Ohms|||||F||||  
OBX|11|ST|GDT-00111^Seuil de stimulation OD^GDT-LATITUDE||N.R.|||||F||||  
OBX|12|ST|GDT-00112^Amplitude intrinsèque VD^GDT-LATITUDE||<0,1|mV|||||F||||  
OBX|13|ST|GDT-00113^Impédance stimul. VD^GDT-LATITUDE||<200|Ohms|||||F||||  
OBX|14|ST|GDT-00114^Seuil de stimulation VD^GDT-LATITUDE||N.R.|||||F||||  
OBX|15|ST|GDT-00115^Amplitude VG intrinsèque^GDT-LATITUDE||<0,1|mV|||||F||||  
OBX|16|ST|GDT-00116^Impédance stimul. VG^GDT-LATITUDE||<200|Ohms|||||F||||  
OBX|17|ST|GDT-00117^Seuil de stimulation VG^GDT-LATITUDE||N.R.|||||F||||  
OBX|18|ST|GDT-00118^Impédance de choc^GDT-LATITUDE||<20|Ohms|||||F||||  
OBR|4||2500161|BostonScientific-Sondes^Informations  
sondes|||20100514141039+0000|20100514141039+0000|||||||KRI1359||  
DR|||||20100514141039+0000|||F||  
ZU1|https://www.was1.bostonscientific.com:558/access/physician/  
patientDetails?id=7067201|  
ZU2|Rapport récapitulatif de l'appareil version 3|

Outdated version. Do not use.  
Version überholt. Nicht verwenden.  
Version obsoète. Ne pas utiliser.  
Versión obsoleta. No utilizar.  
Versione obsoleta. No utilizzare.  
Verouderde versie. Niet gebruiken.  
Föråldrad version. Använd ej.  
Παλιά έκδοση. Μην την χρησιμοποιείτε.  
Versão obsoleta. Não utilize.  
Forældet version. Må ikke anvendes.  
Zastaralå verze. Nepoužívat.  
Utdatert versjon. Skal ikke brukes.  
Zastaraná verzia. Nepoužívat.  
Elavult verzió. Ne használja!  
Wersja nieaktualna. Nie używać.

## SYMBOLES UTILISÉS SUR L'ÉTIQUETAGE

### ANNEXE A

Symbole	Signification
	Fabricant
	Représentant autorisé dans la Communauté européenne
	Adresse du sponsor australien
<b>CE0086</b>	Marquage CE de conformité avec identification de l'organisme habilité à autoriser l'utilisation du marquage

Outdated version. Do not use.  
 Version überholt. Nicht verwenden.  
 Version obsoletă. Ne pas utiliser.  
 Versión obsoleta. No utilizar.  
 Versione obsoleta. Non utilizzare.  
 Verouderde versie. Niet gebruiken.  
 Föråldrad version. Använd ej.  
 Παλιά ékðogn. Myndi ekki notaðs.  
 Versão obsoleta. Não utilize.  
 Forældet version. Må ikke anvendes.  
 Zastaralá verze. Nepoužívat.  
 Utdatert versjon. Skal ikke brukes.  
 Zastaraná verzia. Nepoužívat.  
 Elavult verzió. Ne használja!  
 Wersja nieaktualna. Nie używać.

Outdated version. Do not use.  
Version überholt. Nicht verwenden.  
Version obsoète. Ne pas utiliser.  
Versión obsoleta. No utilizar.  
Versione obsoleta. Non utilizzare.  
Verouderde versie. Niet gebruiken.  
Föråldrad version. Använd ej.  
Παλιά έκδοση. Μην την χρησιμοποιείτε.  
Versão obsoleta. Não utilize.  
Forældet version. Må ikke anvendes.  
Zastaralå verze. Nepoužívat.  
Utdatert versjon. Skal ikke brukes.  
Zastaraná verzia. Nepoužívat.  
Elavult verzió. Ne használja!  
Wersja nieaktualna. Nie używać.

Outdated version. Do not use.  
Version überholt. Nicht verwenden.  
Version obsoète. Ne pas utiliser.  
Versión obsoleta. No utilizar.  
Versione obsoleta. Non utilizzare.  
Verouderde versie. Niet gebruiken.  
Föråldrad version. Använd ej.  
Παλιά έκδοση. Μην την χρησιμοποιείτε.  
Versão obsoleta. Não utilize.  
Forældet version. Må ikke anvendes.  
Zastaralå verze. Nepoužívat.  
Utdatert versjon. Skal ikke brukes.  
Zastaraná verzia. Nepoužívat.  
Elavult verzió. Ne használja!  
Wersja nieaktualna. Nie używać.

**Manufacturer**

Boston Scientific Corporation  
4100 Hamline Avenue North  
St. Paul, MN 55112-5798 USA

**EC** **REP**

**Authorized representative in the European Community**

Guidant Europe NV/SA; Boston Scientific  
Green Square, Lambroekstraat 5D  
1831 Diegem, Belgium

**AUS**

**Australian sponsor address**

Boston Scientific (Australia) Pty Ltd  
PO Box 332  
BOTANY NSW 1455 Australia  
Free Phone 1 800 676 133  
Free Fax 1 800 836 666

Cardiac Pacemakers Incorporated  
4100 Hamline Avenue North  
St. Paul, MN 55112-5798 USA

Manufactured at: Cardiac Pacemakers Incorporated  
4100 Hamline Avenue North  
St. Paul, MN 55112-5798 USA

[www.bostonscientific.com](http://www.bostonscientific.com)

1.800.CARDIAC (227.3422)

+1.651.582.4000

© 2015 Boston Scientific Corporation or its affiliates.

All rights reserved.

359483-003 FR Europe 2015-10

€ 0086

